LEHT 2
VAADE 3

Asendada isolaatorid,
teha betoonmasti maandus
ja vajadusel potentsiaalitasanduse ring
1m raadiuses ümber masti kuni 0,5m sügavusel

Kandemast õiguda,
asendada isolaatorid,
teha betoonmasti maandus
ja vajadusel potentsiaalitasanduse ring
1m raadiuses ümber masti kuni 0,5m sügavusel

Nurgamast asendada.
4-kl 12m kreo + tugi 4-kl 12m mastist 5,5m
kaugusele. Postile paigaldada riigel L=2m
Masti tippu paigaldada nurgatraavers
+ tõmbeisolaatorid rullklemmiga 3 tk.

Asendada isolaatorid,
teha betoonmasti maandus
ja vajadusel potentsiaalitasanduse ring
1m raadiuses ümber masti kuni 0,5m sügavusel

Kandemast õiguda,
asendada isolaatorid,
teha betoonmasti maandus
ja vajadusel potentsiaalitasanduse ring
1m raadiuses ümber masti kuni 0,5m sügavusel

15 kV õhuliini juhtmevahetus
M57 - M57H33 (3 x BLL-62, L = 2571m)

15 kV õhuliini juhtmevahetus
M57 - M57H33
3 x BLL-62, L = 2571m

Asendada isolaatorid,
teha betoonmasti maandus
ja vajadusel potentsiaalitasanduse ring
1m raadiuses ümber masti kuni 0,5m sügavusel

Kandemast õiguda,
asendada isolaatorid,
teha betoonmasti maandus
ja vajadusel potentsiaalitasanduse ring
1m raadiuses ümber masti kuni 0,5m sügavusel

77,5
86,4
69,1
84
86,4
82,2
78,6
16°

Luha 20302:003:2230
Pehijalu 20301:004:2026
Aakre metskond 5 20302:003:1704
Janka 20302:003:0380
73 Törva-Pikasilla tee 20302:003:1583

LEHT 1 VAADE 2
LEHT 2 VAADE 3
LEHT 3 VAADE 4

LEHT 2
VAADE 4

Asendada isolaatorid,
teha betoonmasti maandus
ja vajadusel potentsiaalitasanduse ring
1m raadiuses ümber masti kuni 0,5m sügavusel

Nurgamast asendada.
4-kl 12m kreo + tugi 4-kl 12m mastist 5,5m
kaugusele. Postile paigaldada riigel L=2m
Masti tippu paigaldada nurgatraavers
+ tõmbeisolaatorid rullklemmiga 3 tk.

Mast asendada ja ehitada ankrumastiks.
4-kl 12m kreo + tõmmitsad 4 tk mastist 7m
kaugusel. Masti tippu paigaldada ankrutraavers
+ tõmbeisolaatorid ankruklemmiga 6 tk.

Jääb olemasolev r/b post ja kolmnurktraavers,
asendada tõirisolaatorid,
teha betoonmasti maandus
ja vajadusel potentsiaalitasanduse ring
1m raadiuses ümber masti kuni 0,5m sügavusel

15 kV õhuliini juhtmevahetus
Ankrupiirkond:
M57H23 - M57H31 (3 x BLL-62, L = 683m)

15 kV õhuliini juhtmevahetus
Ankrupiirkond:
M57 - M57H23 (3 x BLL-62, L = 1794m)

78,6
69,6
106,8
98,3
100,6
78,7
90,6
27°
30°

Aakre metskond 5 20302:003:1704
Janka 20302:003:0380
Vidriku 20302:003:1425

M25H1
M25H4A
3x95+95

Raiuda võsa õhuliini aitsevõõndist

Mullahunnik (kõrgusega ca 2m) koorida 1m võrra madalamaks.

Löputraavers + tõmbeisolaatorid ankrudega 6 tk.

Paigaldada täiendav löpumast M25H1 haruliini suunal ja tõmmitsad 2 tk mastist 6m kaugusele.

Nurgamast asendada, puitpost 4-kl 12m Cu immutus + tugi 4-kl 12m

Mast asendada 3-kl 13m kreo, paigaldussügavus 2,5m. Paigaldada kandetraavers.

Teha MP, Õli korduslmaandus 100 Ω

NB! Ristumine 0,4 kV õhuliiniga, tagada min 2m gabariit!

Ruili al.F1, Amka 3x50-70 ÕL

LEHT 2 VAADE 3
LEHT 3 VAADE 4

M 1: 50 000



Asendiplaanil lehtede (L) ja vaadete (V) asendiskeem

Tingmärgid

W2 projekteeritud 15 kV õhuliini liinijuhtmete asendamine
projekteeritud 15 kV õhuliini puitpost, tugi, tõmmits
projekteeritud pinnase koorimine / raieala
katastripiir
maantee kaitsevööndi piir

Geoalus, töö nr 13973G koostatud Kirjanurk OÜ poolt 19.08.2025.a.
Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
Katastriüksuste piirid Maa- ja Ruumiametist seisuga 19.08.2025.a

Projekt	Törva - Kuigatsi 15 kV õhuliini Pumpla haruliini rekonstrueerimine. Keskküla, Törva vald, Valga maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Töö nr	IP8184	
					Joonise nr	EL-4-02	
	Projekteeris	A. Mee		24.10.2025	511 9005	Mõõtkava	M 1: 1000
	Kontrollis	H. Vissel		24.10.2025	5196 7694	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	-			-	Keel EST	Leht 2 / Lehti 4

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348