Vaade 5

Õhuliini ja mastide asendamine riigitee 19131 kaitsevööndis km 1,52-3,24

Ol. olev r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 4, kre. im, h=11 m Tõmmitsad: 6xFe25, a=0,3, l=6 m

Ol. olev puitmast asendada samas asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Ol. olev r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Ol. olev r/b toega mast asendada samas asukohas uue toega puitmastiga mast: 1xkl. 4, Kre. im, h=11 m Tugi: 1xkl.4, Kre.im, h=12 l=5m, a=0,3m Paigaldada riigel l=1,5m, Hmin=0,33m

Ol. olev r/b mast asendada uue puitmastiga mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Vaade 6

Ol. olev r/b mast asendada uues asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Demonteerida r/b mast

Ol. olev r/b mast asendada uues asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Demonteerida r/b mast

Ol. olev r/b mast asendada uues asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Demonteerida r/b mast

Ol. olev r/b mast asendada uues asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Demonteerida r/b mast

Vaade 7

Õhuliini asendamine muinsuskaitse kaitsevööndis "Kalli kalmistu"

Õhuliini ja mastide asendamine riigitee 19131 kaitsevööndis km 0,68

Ol. olev r/b mast asendada uues asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Demonteerida r/b mast

Paigaldada uus puitmast mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Ol. olev r/b 2x toega mast asendada samas asukohas uue toega puitmastiga mast: 1xkl. 4, Kre. im, h=11 m Tugi: 1xkl.4, Kre. im, h=12m l=5m, a=0,3m Paigaldada riigel l=1,5m, Hmin=0,35m

Ol. olev r/b toega mast asendada samas asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Ol. olev r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Vaade 8

Ol. olev r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Ol. olev r/b mast asendada uues asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Demonteerida r/b mast

Ol. olev r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 3, Kre. im, h=11 m

Ol. olev kl3.puit mast asendada samas asukohas uue puitmastiga mast: 1xkl. 4, kre. im, h=11 m tõmmitsad: 3xFe25, a=0,3, l=6 m Paigaldada riigel l=1,5 m Hmin=0,78 m Kaabel ja pingepiirikud paigaldada mastile tagasi.



Projekt: **Lõpe-Tõhela 10 kV fiidri rekonstrueerimine, Kalli külas, Lääneranna vald, Pärnu maakonnas (I etapp)**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 **EL10665798-0001**	Joonis: **Asendiplaani vaade 5-8**				Joonise nr: **IP8424-1**	
Projekteeris	**J.Hövel**		02.2026	+372 53051974	Mõõtkava	1:1000
Kontrollis	**K.Maaten**		02.2025		Staadium	Tööprojekt
Projektijuht					Keel: EST	Leht: 3 / Lehti: 3