

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE).
Paigaldada lõputraavers.
Asendada olemasolevad tõmmitsad.
Olemasolevad AJ Energia seadmed tõsta ringi
projekteeritud mastile.
Alajaamale ehitada maandus ($R \leq 4 \Omega$) ja pot. tasandusring.
Paigaldada uus alajaama tähis (AJ15083).
**NB! Tõmmitsa paigaldamisel täpsustada 0,4 kV maakaabli
asukoht!**

10 kV õhuliin mastide M8, M8H1 kuni M8H3 vahel asendada
isloreeritud juhtmetega õhuliiniga BLL62, L=282 m (trass).

Mast asendada uue puitmastiga uues asukohas
(11 m, kl3, KRE).
Paigaldada rõhttraavers.
Olemasolev puitmast demonteerida.
NB! Täpsustada 0,4 kV maakaabli asukoht!

27003:001:0967
Kuressaare metskond 1099

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE).
Mastile paigaldada tugi (12m, kl4, KRE) ning riigel.
Paigaldada nurgatraavers.
Olemasolevad tõmmitsad demonteerida.

R/b mast (26) koos toega demonteerida.

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE).
Mastile paigaldada tugi (12m, kl4, KRE).
Paigaldada paljasjuhtmelise õhuliini
kolmnurktraavers ning BLL juhtmete lõputraavers.
Olemasolev r/b tugi demonteerida.
Haruliin (AJ15083 suunas) ühendada pinge all
paigaldatavate klemmidega.

27003:001:0169
Väravavahi

	TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
	Olemasolev 10 kV maakaabel
	Olemasolev 0,4 kV maakaabel
	Olemasolev 10 kV õhuliin
	Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin
	Projekteeritud õhuliinimast
	Projekteeritud õhuliinimast koos toega
	Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
	Demontaaz
	Kinnistu piir

Tellija:		Address: Energia 4, Pärnu, 80042		Kuupäev: 22.08.23
Töö nimetus:		Reg nr: 11445550		Töö nr: IP6319
Joonise nimetus:		Telefon: 5136891		Joon nr: 001
		e-mail: tarmo.laur@enersense.com		Mõõtkava: 1:1000 (A3)
		Projekteerija: Tarmo Laur		