M 1:1000

Põka
28203:004:0322

Aarike

Aarike komplektalajaamas
asendada trafo 250 kV trafoga.

F1 - EX 4x70
F4 - EX 4x50
Enefit optika

Tee kaitsevöönd piir

Talveteru tee T1
28203:004:0754

F4 juhtmevahetus
EX 4x95
M1 - M11
L=293 m

Paigaldada täiendav ankrumast
3-kl 10 m Cu immutus
+ tõmmits postist kuni 5 m kaugusel.
Juhtmete riputuskõrgus teha
vähemalt 6m kõrgusel.

M1A

NB! olemasoleva F4 juhtme
kõrgus maapinnast 4,2m,
Enefiti optika 3,9 m maapinnast.

44,6

90°

Puravikumäe
28203:004:0023

38,9

NB! alumise Ex ahela juhtme
kõrgus maapinnast 4,5m,
Enefiti optika 4,1 m maapinnast.

F4
EX 4x50

37°

Hargnemismast asendada
3-kl 11m Cu immutus
+ riigel (L=2m) postile 1,6m sügavusele
+ tõmmits mastist 7 m kaugusele

Põka
28203:004:0321

Jõekääru
28203:004:0350

6,09

Eesti Andmeseerviss AS

F4 juhtmevahetus
M1 - 11
EX 4x95
L=293 m

F1 - EX 4x70
F4 - EX 4x50
+ Enefit optika

Kandemast õiguda.

F4 EX 4x95 õhuliini ahel tõsta kõrgemale
(ülemisest liiniahelast 0,3m madalamale).
Teha F4 liinijuhtme ankrukinnitused mõlemas suunas.
Tõmmitsa kinnitus mastil teha vahetult allpool F4
liinijuhet ja tõmmots paigaldada mastist 6 m kaugusele.

2134 Tatra-Aarike tee
28203:004:0020

Tee kaitsevöönd piir

Hargnemismast asendada
4-kl 11m Cu immutus paigaldussügavus 2,4m
+ riiglid 2 tk (L=2m) postile 0,6m ja 1,6m sügavusele
Haruliini suunalised juhtmekinnitused
teha olemasoleval kõrgusel.
Olemasolev kordusmaandus jääb töösse.

46,4

ETTEVAATUST!
MAAKÜTTE TORUSTIK
Asukoht täpsustada kohapeal.

F4 - EX 4x50
+ Enefit optika

55

70°

x= 6459800

48,9

Ristmevälja joonis
vt EL-4-02

Olemasolev liitumiskilp mastil asendada uue
liitumiskilbiga LK240241. Allaviigukaabel F4 õhuliinilt
kilpi teha AXPK4G50-ga distantskinnitusega mastil.
Teha õhiliini kordusmaandus, kilbi maandus ning masti
ümbritsev potentsiaali-tasanduse ring 1m raadiuses ja
0,3 m sügavusel maapinnast.

Tarbija õhuliinid

LK240241

Aarike
28203:004:0061

ETTEVAATUST!
Tarbija elektrikaabel!

Tõmmitsa kinnitus mastil teha
vahetult allpool F4 liinijuhet ja
tõmmits paigaldada mastist 6m
kaugusele. Vajadusel raiuda ettejääv
võsa.

Aarike
28203:004:0062

Ex 4x25
+ Enefit optika

F1 - EX 4x70
Enefit optika

Geoalus, töö nr GEO-LC4909 koostatud LEONHARD-WEISS OÜ poolt 20.04.2026.a.
Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Tingmärgid
- projekteeritud 0,4 kV õhuliini juhtmevahetus
- projekteeritud liitumiskilp mastile
- projekteeritud puitpost, puittugi, tõmmits
- projekteeritud maandus
- demonteeritav objekt või seade
- katastripiir
- tee kaitsevööndi piir
- olemasolev 0,4 kV õhuliin betoon- või puitpostidel

M 1:500

Olemasolev liitumiskilp mastil asendada uue
liitumiskilbiga LK240241. Allaviigukaabel F4 õhuliinilt
kilpi teha AXPK4G50-ga distantskinnitusega mastil.
Teha õhiliini kordusmaandus, kilbi maandus ning masti
ümbritsev potentsiaali-tasanduse ring 1m raadiuses ja
0,3 m sügavusel maapinnast.

x= 6459800
48,9
Ristmevälja joonis
vt EL-4-02
Tarbija õhuliinid
2134 Tatra-Aarike tee
28203:004:0020
Aarike
28203:004:0062
LK240241
Aarike
28203:004:0061
ETTEVAATUST!
Tarbija elektrikaabel!

Projekt	Aarike kinnistu elektritootja tingimuste muutmine. Virulase küla, Kambja vald, Tartu maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ	
	Joonis	Asendiplaan			Töö nr	LC4909	
					Joonise nr	EL-4-01	
LEONHARD WEISS	Projekteeris	A. Mee		19.06.2026	511 9005	Mõõtkava	M 1: 1000
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Kontrollis	A. Mee		19.06.2026	511 9005	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	-			-	Keel EST	Leht 1 / Lehti 1