Riigiteega 15 Tallinn-Rapla-Türi teega ristumine 36.04 kilomeetril.
Puurimiskaeviku tegemisel jälgida lubatuid vahemike tee muldest!.

Paigaldada komplektalajaam AJ16446 ja jõutrafo 250 kVA.

Paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL426437) AJ16446 F5 kuni M82.
Paigaldada tee all kinnisel meetodil 2.2m sügavusele kaablikaitsetorus D160, 1250N, L=29m (vt joonis 005). Haljasalal lahtisel meetodil D160, 750N, L=36/53m.

Paigaldada KP maakaabel AHXAMK 3x120 (KPL238927) alates KP mastist 35 kuni AJ16446.
Paigaldada KP maakaabel AHXAMK 3x120 (KPL238926) alates KP jätkumuhv KPJM1 kuni AJ16446
Kaablid paigaldada riigitee all kinnisel meetodil 2.2m sügavusele kaablikaitsetorus D160, 1250N, L=2x29m (vt joonis 005). Haljasalal lahtisel meetodil D160, 750N, L=2x33/2x48m.

Ettevaatust!
Ristumine olemasoleva maakaabliga!

Paigaldada maakaabel AXPK 4G300 (MPL426713) AJ16446 F3 kuni JK68248.
Lahtisel meetodil kuni teeületuseni kaablitorus D160, 750N. L=131/141m.

Taastada olemasoleva LK60656 toide demonteeritud alajaamast kasutades olemasolevat kaablit, ühendada planeeritud JK68248 toitele. Vaata joonis 004.

Planeeritud JK68248-st taastada toide muhvides olemasolev maakaabel 4G70 uue maakaabliga 4G240 (1654), L=17/20 m.

Taastada paigaldatavast JK68248-st toide olemasolevale liitumiskilbile 60656LK. Vaata elektriskeem joonis 004.

Paigaldada JK68248 ja uus tootja liitumiskilp LK228911, mille sisu võtta olemasolevast demonteeritavast mastikilbist.

Demonteerida olemasolev MP õhuliin ja mastid.
Vaata joonis 002.

Jätkata maakaabit AXPK 4G300 (MPL426713) teeületusel kinnisel meetodil, kaablitorus D160, 1250N. L=13m.

Jätkata maakaablit AXPK 4G300 (MPL426713) peale teeületust lahtisel meetodil, kaablitorus D160, 750N. L=52/55m.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud MP maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev õhuliin
- Olemasolev drenaažitoru
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Projekteeritud kaablikaitsekõri tarbija kaablile (450N D50mm)
- Demonteeritav liin või selle osa (vaata joonis 002)

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-91
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 17.05.2024
			Töö nr: 05/24/003
Töö nimetus: Seli tankla liitumine madalpingel Röa küla, Rapla vald, Raplamaa LC1221		E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605	Joon nr: 001/1
			Mõõtkava:1:750
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	