

1. NIMPINGE/VOOL/SAGEDUS	400	V	40	A	50	Hz
2. LÜHISETAUVUS	6	kA				
3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFI		kW	0,4	kW	1	cosfi
4. JUHTIMSPINGE	☒	JAH	☐	EI	PINGE	230 V Vool 6 A
5. JUHISTIKUTÜÜP	☐	L1N	☐	L1,N,PE	☐	L1,L2,L3,N
					☒	L1,L2,L3,N,PE

1. KESKUSE TÜÜP	☐	KAPP	☒	KILP	☐	KARP	
2. PAIGALDUSVIIS	☒	P.PEALNE	☐	SÜVISTATUD		KAITSEASTE	IP44
3. KINNITUSVIIS	☒	PÖRAND	☐	SEIN			
4. UKSE TÜÜP	☒	LUKK	☐	RIV			
5. PÕHJA EHITUSVIIS	☒	AVATUD	☐	TULEKINDEL			
6. PINNAKATE	☐	PULBER	☐	TULEKINDEL			
7. MÕÖDUD		KÕRGUS:		LAIUS:		SÜGAVUS:	

1. SEADMETE TÕUP	☒	K. KINDEL	☐	LIKUV	☐	MUU
2. PAIGUTUSVIIS	☒	MOODUL	☐	TSENTRAAL		
3. SIGNAALLAMBID	☐	TORU	☐	HÖÖG	☐	LED
4. KONTROLLITUD	☒	PAIGALDAJA POOLT		☒	TOOTJA POOLT	

1. TOITEKAABLIID	☐	ÜLALT	☒	ALT	
2. VÄLJUUVAD JÕUKAABLIID	☐	ÜLALT	☒	ALT	☐ INSTRUM.
3. JUHTKAABLIID	☐	ÜLALT	☐	ALT	☐ INSTRUM.

1. TÄHISTUS ☒ STANDARD ☐ MUU

2. INSTRUM. NUMMERDUS ☐ INKREMENTAAL ☒ MOODUL ☒ MUU

MÄRKUSED

Keskus paigaldada sokliga pinnasesse

Plastist keskus (nt. Emiter KSZ 40/26x8+KF), lukustatav südamikuseeria E2432 võtmega

Keskusesse jätta piisavalt ruumi perspektiivse kilbikontrolleri paigalduseks

			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			Skeem					Grupi nr.		Tarbija nimetus					In/lv		Kaabeldus					
Muudatus D	Muudatus E	Muudatus F																				A
										Korduvmaandus 30 oomi							Cu 16					B
																						C
										Toide perspektiivsest liitumiskibist					40A		AXPK 4G16					D
										Peakaitse 3x6A												E
																						F
Liigpingepiirikud tüüp 1+2												G										
ASTRO kell keskusesse DIN liistule												H										
1 Juhtahel					B 6							I										
Kolme pos. ümberlüüti												J										
												K										
K1 25A/4NO/230V												L										
												M										
F1.1 Tänavavalgustus 2tk					C 6							N										
												O										
F1.2 Tänavavalgustus 2tk					C 6		AXPK 4G16					P										
												R										
F1.3 Tänavavalgustus 1tk					C 6							S										
												T										
												U										
												V										
												X										
												Y										
												Z										
												1										
												2										