VAADE 2

VAADE 1

Vaade 1

Vaade 2

97,6

0,7

M47

Mast asendada
3 kl 11m kreosoot.
Mast paigaldada
korrigeeritud liinisirgele

69801:001:0814
Mardi

114,7

HAANJA
LOODUSPARK

Mast asendada ja ehitada
ankrumastiks:
2 x 4-kl 11m postid
+ 2 x 4-kl 12m toed
kreosoot immutus
+ tõmmitsad 4 tk
mastist 9 m kaugusel

AS-25

Rõuge 110/10 kV aj

M48

Raiuda võsa

10 kV ÕL juhtme demontaaž asendamisel:
M48 (M1) - 14, 3 x AS-35 L=1443m

N
W
E
S

91,1

Mast asendada
3 kl 11m kreosoot

M48H1

maantee kaitsevööndi piir

70

-25148
4,678 km

69801:001:0081
25148 Rõuge-Kurgjärve-Haanja tee

69701:001:0051
Metsaveere

VADSA LP

M48H2

69701:005:0279
Metsa

Jääb olemasolev
puitpost 3-kl 12m
Cu immutus 2008.a

Projekteeritud 10 kV õhuliini
juhtme asendamine:
- Liini tähis: KPL225650
- ÕL algus - lõpupunkt:
M48 - M48H14
- Liinijuhtme mark: BLL-99,
- Liini pikkus: L_{trass}= 1443 m
- Demonteeritav juhe :
3 x AS - 35

124,8

Raiuda võsa
ca' 800m²

M48H3

Mast asendada
3 kl 11m kreosoot

122,8

Leht 3

Leht 4 , Vaade 1

LEHT 4

Tingmärgid

- projekteeritud 10 kV õhuliini puitpost, tugi, tõmmits
- projekteeritud 10 kV õhuliini juhtmevahetus
- demonteeritav objekt
- raieala
- katastripiir
- riigimaante kaitsevööndi piir

VAADE 1

Leht 2

Leht 3 , Vaade 1

LEHT 2

M42

46,3

Nurgamast asendada
2 x 5-kl 11m, kreosoot
+ 4 tõmmitsat postist 7m kaugusele

Raiuda liinialune võsa
ca' 1600m².

Paigaldada täiendav
kandemast
3 kl 13m kreosoot

69701:005:0239
Koke

M42A

181,1

HAANJA
LOODUSPARK

Mast asendada ja ehitada
ankrumastiks:
2 x 4-kl 11m postid
+ 2 x 4-kl 12m toed
kreosoot immutus
+ tõmmitsad 4 tk
mastist 9 m kaugusel

Raiuda võsa

Raiuda võsa

M43

69701:005:0306
Põhjatiigi

111,5

Mast asendada
3 kl 11m Cu immutus
Mast paigaldada
korrigeeritud liinisirgele

M44

Projekteeritud ÕL juhtmevahetus:
- M33 - M48
- 3 x BLL-99, L=1668 m

89,1

69801:001:0160
Allika

69701:005:0328
Külaplatsi

Mast asendada
3 kl 11m Cu immutus
Mast paigaldada
korrigeeritud liinisirgele

M45

69801:001:0162
Karupoja

69801:001:0161
Kasekingu

95,7

Mast asendada vanast postist
1m kaugusel
4-kl 12m Cu immutus,
paigaldussügavus 2,5m.
Tõmmits paigaldada 5m kaugusele.
Paigaldada kandetraavers.

M46

Vaade 1

Vaade 2

VAADE 2

Geoalus, töö nr GEO_IP6720-K3, koostatud LEONHARD WEISS OÜ poolt veebruaris 2024.a.

Projekt	Võru - Munamäe 10 kV fiidri rekonstrueerimine, III etapp Rõuge vald Võru maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis	Asendiplaan Leht 3				Töö nr	IP6720-K3
						Joonise nr	EL-4-02
	Projekteeris	A. Mee		19.04.2024	+372 511 9005	Mõõtkava	M 1: 1000
	Kontrollis	A. Erik		19.04.2024	+372 5309 0199	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	-			-	Keel	Leht / Lehti
						EST	3 / 5