M24 tugedega r/b mast asendada samas asukohas uue toega puitmastiga.
kl. 5 tan H=11. Tugi kl. 5 tan, H=12, l=6

M23 tugedega r/b mast asendada samas asukohas uue tõmmitsatega portaalmastiga.
3x kl.5 tan H=11.
Tõmmitsad 6x l=5m, a=0,3 m.
Tõmmitsad 6x l=7m, a=0,3 m

Demonteerida AS-35 M23-M23H2
Asendada BLL-62
Ltrass= 169 m

M23H1 r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga.
kl. 3 tan H=11.
Ehitada maandus RS15 Ω

M22 r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga.
kl. 3 tan H=11.

AJ15148 (AJ Keraamika) mastidele 1 ja 2 ehitada maandus takistusega RS30 Ω

AMKA 3x35+50 asendada AMKA 3x70+95 vastu 192/198m (M17-M34)

Ristumine teega.
Vt ristmeväljajoonis RV-x.

M23H2 r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga. kl. 3 kre H=11.
Ehitada maandus RS15 Ω

Ristumine tee, side ja 0,4 kV õhuliiniga.
Vt ristmeväljajoonis RV-x.

M21 r/b mast asendada uues asukohas uue puitmastiga.
kl. 3 tan H=11.
Mastile paigaldada LP17620.
Ehitada mastile potentsiaaliühtlustusring.

M23H3 toega r/b mast asendada uues asukohas uue puitmastiga. kl. 5 kre H=11.
Tugi kl. 5, H=13m, l=6, a=0,3m.

M23H3 toega r/b mast asendada uues asukohas uue toega puitmastiga. kl. 5 tan H=11. Tugi kl. 5, H=13m, l=6, a=0,3m.

KPL235495 Al 3x120+35 6/13m

Kaablitoru Ø160mm, 450N, 6 m

KPL235494 Al 3x120+35 21/34m

Kaablitoru Ø160mm, 450N, 21 m

AJ paigaldust vaata täpsemalt asendiplaani vaatelt x

Paigaldada 1VM1000, AJ15148, 250kVA trafoga

MPL424469 Al 4G120 3/7m

Kaablitoru Ø110mm, 450N, 3 m

LK228128 1 kohaline

MPLTarbija1/MPLTarbija2 2x Al 4G50 14/19m
Ühendada ol.ol tarbijakaablid

Kaablitoru Ø110mm, 450N, 14 m

KPL235496 Al 3x120+35 30/45m

Kaablitoru Ø160mm, 450N, 39 m

Demonteerida Keraamika kioskalajaam koos õhuliini sisestustega, 45m.
Demonteerida alajaama seinalt liitumiskilbid ning arvesti.

MPL424470 Al 4G120 25/31m

Kaablitoru Ø110mm, 450N, 25 m

MPL424471/MPL424495 2x Al 4G120 16/21m

2x Kaablitoru Ø110mm, 450N, 16 m

Demonteerida kahe toega r/b mast 20

M19 r/b mast asendada uues asukohas uue puitmastiga.
kl. 3 tan H=12.
Ehitada mastile maandus RS15 Ω

Õhuliini vahetus T19331 teemaal km 5,13. Ristumine 8,3 m.
Vt ristmeväljа joonis RV-1

Ristumine tee ja 0,4 kV õhuliiniga.
Vt ristmeväljajoonis RV-1.

M18 r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga.
kl. 3 tan H=12.
Ehitada mastile maandus RS15 Ω

AJ Häädemeeste F4 mastidele 11 ja 12 ehitada maandus takistusega RS30 Ω

21301:006:0004
Männi tn 2

21401:001:0199
Männi tn 2a // Männi tänav

21301:006:0326
Tööstuse tn 5

21301:006:0032
Tööstuse tn 1a

21301:001:0134
2130105 Tööstuse tänav L2

21301:001:0139
2130105 Tööstuse tänav L1

21401:001:0349
Tööstuse tn 1b

21301:006:0220
Tööstuse tn 8 // Potimaja

21401:001:0261
Aiandi tn 18

21301:006:0124
Tööstuse tn 6 // Keraamika alajaam

21401:001:0650
Tööstuse tn 2a

21401:001:0648
Pärnu maantee L1

21301:006:0171
19331 Rannametsa-Ikla tee

21301:006:0109
Pärnu mnt 4

21301:006:0102
Pärnu mnt 6

Teori HL

Projekt: **Häädemeeste-Metsaküla fiirdri rekonstrueerimine III etappHäädemeeste vald Pärnu maakond**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis: **Asendiplaani vaade 3**				Joonise nr: **IP6710-1**	
Projekteeris	**Karl M Pöldsam**		02.2024	+372 59002453	Mõõtkava	1:1000
Kontrollis					Staadium	Tööprojekt
Projektijuht					Keel: EST	Leht: 3 / Lehti: 1