AJ Saviiri
Trafo: 10/0,4 kV
630 kVA, D/yn-11

L1,L2,L3
PEN
F1 100/400A
F3 200/400A
F5 100/400A
F7 200/400A
F9 100/400A
F11 100/400A
(6) 125 100/400A F13
F15 200/400A
(1)

AXPK 4x120 74 m
AXPK 4G120 L=99m, trass: L=92m (MPL417018)
M1 15518LK
AXPK 4x35 16 m
JK31983
M2 85743LK
(2) JK31983
LK216955 * Endine M2 85743LK
(2) R≤100Ω
(2) LK216526 * Endine M1 15518LK
(4) AXPK 4G25 L=2m
AXPK 4x120 18 m
AXPK 4x120 L=4 m, trass: L=2 m (MPL417018)
AXPK 4x120 32 m
lk1=1921A
M3/5 15517LK
AXPK 4x35 15 m
JK32095
(3) (5) M4/6 85742LK

AXPK 4x240 169 m
AXPK 4G240 L=179m, trass: L=173m (MPL417019)
AXPK 4x240 36 m
(2) Haruklp JK32093
(2) LK226514 * Endine K2/4 85720LK
K6 85719LK
AXPK 4x240 47 m
JK32094
(3) K2/4 85720LK
(2) JK32094
(2) LK226515 * Endine K6 85719LK
R≤100Ω
AXPK 4G240 L=42m, trass: L=37m (MPL417020)
AXPK 4x240 99 m
(6) 100 80/400A
+/400A
(3) KS1 85721LK
JK32092
lk1=1312A ΔU=1,5%
G
3x50A 3x16A
TV 85741LK
AXPK 4x35 141 m
JK32091
3x16A 85722LK
AXPK 4x120 97 m
lk1=515A ΔU=3,7%

AXPK 4x35 8 m
(3) TV 15520LK
AXPK 4G120 L=141 m, trass: L=133m (MPL417015)
AXPK 4x120 112 m
KS2 15516LK
HK SAVIIRI 20MPHK
(2) LK216954 * Endine KS2 15516LK
(2) JK67491 * Endine HK SAVIIRI 20MPHK
R≤100Ω
AXPK 4G120 L=74m (MPL417014)
AXPK 4x120 74 m
AXPK 4G120 L=80m, trass: L=74m (MPL417013)
(2) JK67490 * Endine 369MPHK
369MPHK
LK162824 3x25A
AXPK 4x120 187 m
LK27/29 3x25A 3x16A
(3) 21MPHK
104395LK 3x16A
lk1=743A ΔU=2,4%

AXPK 4G120 L=107m, trass: L=99m (MPL417016)
AXPK 4x120 101 m
AXPK 4G120 L=108m, trass: L=100m (MPL417017)
AXPK 4x120 94 m
K10/12 JK31957
(3) K10/12 85761LK
AXPK 4x120 103 m
HK1 JK31982
(2)
AXPK 4x120 48 m
HK2 JK31956
(3)
AXPK 4x35 22 m
K5 15514LK
AXPK 4x35 22 m
(3) K1/3 15515LK
AXPK 4x120 81 m
3x25A 113539LK
JK54995
(3) 50/400A
lk1=1199A ΔU=1,8%
AXPK 4x120 81 m
LK194023
AXPK 4x120 13 m
LK177430 3x16A
lk1=925A ΔU=1,9%

AXPK 4x35 22 m
K9/11 15493LK
AXPK 4x120 83 m
HK3 JK31958
AXPK 4x120 135 m
K14 JK31981
K14 85762LK
AXPK 4x120 55 m
lk1=666A
K20/22 15491LK
AXPK 4x120 81 m
K16/18 JK31980
K16/18 85763LK
AXPK 4x120 48m
K4/6 JK31955
K4/6 85744LK
AXPK 4x35 16 m
lk1=1413A
K8 15492LK

Märkused:
(1) Alajaama fiidrid märgistada nõuetekohaselt uute tähistega.
(2) Näidatud kilbid märgistadada nõuetekohaselt uue tähisega.
(3) Vahetada näidatud kilpides kaablilipik.
(4) LK216526 maandus ühendada JK31983 maanduspaigaldisega.
(5) Kilbile JK32095 paigaldada uus uks. Kilbi tüüp: HETR 35H85L 84774.
(6) Kilbis JK32092 asendada sulavkaitsmed (JK32091 suunal).
Demonteeritavad sulavakitsmed paigaldada AJ Saviiri F13 ette.

Proj. 0,4 kV võrk
Ümbertõstetavad seadmed
Ol. olev 0,4 kV võrk
Demonteeritav 0,4 kV võrk
Ol. olev maanduspaigaldis
Proj. maanduspaigaldis

Projekt:	Elektrivõrgu ümberehitus Saviiri alajaama piirkonnas Urge küla, Kohila vald, Raplamaa		Tellija:	Elektrilevi OÜ
Joonis:	0,4 kV elektriskeem		Joonise nr:	TR1140-3
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Aro Kivisild 17.09.2024		
	Kontrollis	Mikk Reiter 17.09.2024	Mõõtkava	Leht / Lehti
			Staadium Tööprojekt	1 / 1