

EHITUSE LÄHTEÜLESANNE

Töö nimetus: PÄRNU MAAKOND, HÄÄDEMEESTE VALD, REIU KÜLA, RAEMETSA(JPV-RENOVEERIMINE)
Töö piirkond: Raemetsa

Töö kirjeldus:

Renoveerida Raemetsa kortermaja juurdepääsuvõrk. Töö laetakse B12 keskkonda koos korrektse dokumentatsiooniga; kasutusteatise ja vajalike seadustamistega(Raemetsa kinnistuni).

Palun renoveerida 24f optikasse pikki olemas olevat vaskkaabli trassi Raemetsa kortermaja juurdepääsu trass. Arvestada pinnasekaabli asendamisega Raemetsa tee ning Silla tee 4a kinnistus ehk lahtise kaevega ca 70m. Tähele panna, et kaevust ning majast on kasutatav ca 13m 100mm kaitsetoru. Valguskaabel rajada 14/10 tuvastustraadiga mikrotorus, mille tuvastustraata saagu kaevu välja toodud ehk trass olgu elektriliselt tuvastatav. Mõlemad mainitud kinnistud kuuluvad omavalitsusele. Hoones SC/APC otsastus 2tk ülemisele juba adapteritega paneelile(vt. pilti). Hoones sisendist peajaotusesse liikuda paigaldatud torus(vt. maja skeemi). REI-30 kaevust optikat mikrotorusse sisse puhuda ca 370m jättes trassile varu 30m(vt. kiuskeem). REI-30 kaevu jätku töösid planeerides arvestada plaanilise katkestusega päevasel ajal, sest paigaldame Enefiti võrgus olevale jaotuskoha(REIPA012) kiule vahele 1x4spl, millest saab alguse kaks maja signaali/porti(vajalik Boffeli kaasamine ümberlülituseks). Mõõtmise tulemus palun esitada reaalse signaaliga maja peajaotusest kahel n. IN signaalile. Abimaterjalidena on kaasas, asendiskeeme, renoveeritava vaskkaabli teostusjoonis, kiuskeem koos piltide ja maja plaaniga. NB!Peale maja signaali mõõtmist kahel pordil palun ühendada juba paigaldatud kaks 1x32spl IN-i juurdepääsu kaabli kiududele, et Telia tehnikul oleks signaal sisevõrgus per korter kasutatav.

*Tööde algusest siderajatisel teavitada omanikujäreelvalvet(B12 võimaldab).

*Kasutada Telia poolt aksepteeritavaid materjale ja töövõtteid(kontrollib ja küsimustele vastab omanikujäreelvalve).

*Vajalik kaevetööde osa peab lõppema kasutusteatise ning seadustamistega.

*Sõlmida pretensioonide puudumise akt tööde lõppemisel maja osale.

Lisad:

- Raemetsa_maakaabli_teostusjoonis.dwg
- kiuskeem_Raemetsa.pdf
- Kapipilt kaks 1x32spl ühendatud JPV-portidega .jpg
- Kapi_skeem_JPV-asukoht.pdf
- asendiskeem_70m_kaevet_asendamaks VMOHBU vaskkaabel.pdf
- asendiskeem_REI-30_mikrotoru.pdf
- asendiplaan Raemetsa maja peajaotus.xlsx

Üldkontaktid

Roll	Nimi	Telefon	E-mail	Aadress
	RAEMETSA KÜ JANIKA AADUSOO	TEL 58040110	reiu55ku@gmail.com	

Lähteülesande koostaja: Janno Mätas

Kuupäev: 23.01.2024