N
W
E
S

TINGMÄRGID
- Projekteeritud 1 x 10kV maakaabel 1250N torus
- Projekteeritud 1 x 10kV maakaabel 750N torus
- Projekteeritud 2 x 10kV maakaabel 750N torus
- Projekteeritud 10kV maakaabli jätkumuhv
- Projekteeritud 1 x 0,4kV maakaabel 750N torus
- Projekteeritud reservtoru
- Olemasolev 10kV maakaabel
- Olemasolev 0,4kV jaotuskilp
- Kinnistupiir

maapind 47.91
kaas 47.91 Malm
põhi 46.59
rake 400/315 Plast
1 46.59 DE 160 PVC
2 46.59 DE 160 Pimeots

ETTEVAATUST
- *SADEVEETRUUP*
NB! Kaablid paigaldada ristumisel sadeveetruubiga vajadusel selle alt läbi, tagamaks kaablite paigalduse sügavuse min 1m.

ETTEVAATUST
- *MP MAAKAABEL*

Projekteeritud 0,4kV maakaabel (AJ14814 -> JK58824; Nr:MPL412022)
- *Maakaabel: AXPK4G240; L_{TRASS}=129m; L_{KAABEL}=144m*
- *Kaitsetoru: Ø110mm; 750N; L_{TRASS}=129m; L_{TORU}=138m*
- *Maakaabel koos 750N kaitsetoruga paigaldada lahtiselt min1,0m sügavusele*

2xØ110mm; 1250N kaitsetoru paigaldada 8,0m kinniselt 1,0m sügavuselt maapinnast

maapind 47.91
kaas 47.91 Malm
põhi 46.03
rake 560/500 Plast
1 46.03 DE 160 PVC
2 46.03 DE 160 PVC
3 46.03 DE 160 Pimeots

ETTEVAATUST
- *VEETORU (toru põhi 45,86 - Ø110mm)*
- *KANALISATSIOONITORU (toru põhi 45,95 - Ø160mm)*
NB! Kaabel ja reservtoru paigaldada kaevust 0,5m kaugusele
NB! Kaabel ja reservtoru paigaldada ristumisel kõrgusele toru põhi 46,50

ETTEVAATUST
- *KANALISATSIOONIKAEV*
- *VEEKAEV*
NB! Kaabel ja reservtoru paigaldada kaevust 0,5m kaugusele

Projekteeritud 10kV maakaabel (JM1 -> AJ14814; Nr:KPL223158)
- *AHXAMK-W-3x120+35Cu, L_{TRASS}=225m, L_{KAABEL}=242m*
- *Ø160mm, 1250N, L_{TRASS}=8m, L_{TORU}=8m*
- *Ø160mm, 750N, L_{TRASS}=217m, L_{TORU}=228m*
- *Kaabel koos kaitsetoruga paigaldada lahtiselt/kinniselt min1,0m sügavusele*

Projekteeritud reservtoru
- *Ø160mm, 1250N, L_{TRASS}=8m, L_{TORU}=8m*
- *Ø160mm, 750N, L_{TRASS}=86m, L_{TORU}=86m*
- *Reservtoru paigaldada lahtiselt/kinniselt min1,0m sügavusele*

Projekteeritud 10kV jätkumuhv JM1

ETTEVAATUST
- *PERSPEKTIIVNE VEETORU (ca 1,5m maapinnast - Ø110mm)*
- *PERSPEKTIIVNE KANALISATSIOONITORU (toru põhi ca 46,10 ja toru peal ca 46,26 - Ø160mm)*
NB! Kaablid paigaldada ristumisel kõrgusele toru põhi 46,80, et jääks võimalus vee- ja kanalisatsioonitoru paigaldamiseks kaablite alt läbi.
NB! Enne kaablite paigaldust kutsuda kohale Parma tee kinnistu esindaja ning vajadusel täpsustada ristuvate trasside kõrgusi.

ETTEVAATUST
- *MP MAAKAABEL*
- *KP MAAKAABEL*

Projekteeritud 0,4kV jaotuskilp (Nr:JK58824)
- *JK kilp: 4-fiidriline; Harju Elekter; I_n=400A*
- *Vinnaklüliti: I_n=400A (SL2-3x3/3A)*
- *PEN-juhi ühendusklemm: 240-KM2G/A30-40*
- *Fiidrisse F3 tekitata normaalvahe AJ14814 suunas*

Projekteeritud 10kV jätkumuhv JM2

ETTEVAATUST
- *MP MAAKAABEL*

Projekteeritud 10kV maakaabel (JM2 -> AJ14814; Nr:16716)
- *AHXAMK-W-3x120+35Cu, L_{TRASS}=135m, L_{KAABEL}=147m*
- *Ø160mm, 750N, L_{TRASS}=135m, L_{TORU}=142m*
- *Kaabel koos kaitsetoruga paigaldada lahtiselt min1,0m sügavusele*

Parma tee 2
71801:003:1072

Parma tee 3
71801:003:1073

Parma tee
71801:003:1074

Uue-Lukusepa
71801:001:1744

Üksnurme tee L5
71801:003:1075

11345 Rahula-Saku tee
71801:005:0651

11345 Rahula-Saku tee L1
71801:001:1745

11345 Rahula-Saku tee L2
71801:001:1746

Üksnurme tee

Kaljumetsa
71801:003:0602

Lukussepa tee 1a
71801:001:1717

Vahtramäe tee L2
71901:001:0335

Lukussepa tee
71801:001:1639

Vahtramäe tee 2
71901:001:0331

11345 Rahula-Saku tee
71801:003:1098

Üksnurme tee 11
71801:003:0283

Üksnurme tee 9
71901:001:0330

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Enefit Connect OÜ lähteülesandest nr: 447221.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geodeetilise alusplaani: koostaja - Geoalus OÜ; töö nr - 23-G133; kuupäev - 05.07.2023.a.
3) Maakaablite paigaldamisel lähtuda Saku valla kaevetööde eeskirjast (Saku Vallavolikogu määrus nr; 6, kehtiv 11.06.2009).
4) Maakaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
5) Maakaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
6) Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis 002).
7) Seadmete paigaldamistel lähtuda vastava seadme paigaldusjoonisest (Vt. Joonis 004).
8) Seadmete maanduspaigaldiste ehitamisel lähtuda vastava seadme paigaldusjoonisest (Vt. Joonis 005).

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 24.10.2023
		MTR: TEL002388	Töö nr: LR8594
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 001 (LEHT-1)
Töö nimetus: Üksnurme tee ja Parma tee kinnistute liitumine elektrivõrguga		Telefon: +372 5349 1419	Mõõtkava: M1:500 (A2)
Aadress: Saku alevik, Saku vald, Harju maakond		e-mail: indrek.kaarmae@gmail.com	
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteerija: Indrek Kaarmäe	
		Kontrollija: Jaanus Kaldoja	