Järveküla II maaparandussüsteemi ehitise maa-ala
(MS/ehitise kood 3102310020140/001)

Tani
60501:003:0097

Tani
60501:003:0098

Tani
60501:003:0099

Lepiku
60501:003:0456

42120 Puhja–Konguta tee
60501:003:0108

Soova tee
17101:001:1490

Puhja – Konguta tee A

Vare

Elektrilevi OÜ maapaigaldushuülin

Maetrii Comet sidekaabel

Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru
- *Kaitsetoru: Ø75mm, 450N, L_{TRASS}=2m, L_{TORU}=4m*
- *Toru paigaldada maapinnast min 0,7m sügavamale*
- *Toru üks ots tuua maa peale*
- *Toru mõlemale otsale paigaldada kaitsekork*

Ø110mm; 1250N kaitsetoru kinniselt paigaldada 6,0m kinniselt min1,0m sügavuselt maapinnast

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp (Nr:LK230237)
- *Tarbija: Tani*
- *LK kilp: 1-kohaline; Harju Elekter; I_n=63A*
- *Peakaitse: I_n=3x25A*
- *Arvesti: PLC*
- *Kilbi kõrgusmärk: 59,30 (EH-2000)*
- *LK kilp paigaldada uksega maantee suunas*

Projekteeritud 0,4kV maakaabel (Nr:MPL428997)
- *Maakaabel: AXPK4G50, L_{TRASS}=12m, L_{KAABEL}=25m*
- *Kaitsetoru: Ø110mm, 1250N, L_{TRASS}=6m, L_{TORU}=6m (kinniselt)*
- *Kaitsetoru: Ø110mm, 750N, L_{TRASS}=6m, L_{TORU}=8m (lahtiselt)*
- *Maakaabel koos kaablikaitsetoruga paigaldada lahtiselt/kinniselt 1,0m sügavusele*

Olemasolev 0,4kV õhuliini mast (M5)
- *Ühendusklemm 4xSLIW54*
- *Maakaabli kinnituse detailid puitmastile*
- *Maakaabli kaitseraud L=2,2m*
- *Mast õiguda*

7,0

TINGMÄRGID
- Projekteeritud 0,4kV maakaabel 1250N torus
- Projekteeritud 0,4kV maakaabel 750N torus
- Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
- Projekteeritud tarbija reservtoru
- Maanteeameti kaitsevöönd
- Projekteeritava liitumiskilbi reaalne suurus
- Olemasolev 0,4 kV õhuliinimast
- Olemasolev kinnistupiir

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 473390.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geodeetilise alusplaani: koostaja - OÜ Maainsener; töö nr - GEO 6872; kuupäev - mai 2024 (Koordinaadid L-EST97; kõrgused EH2000 süsteemis).
3) Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4) Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5) Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

Tellija: Elektrilevi OÜ		
Staadium	Tööprojekt	
Koostas	K. Kaarmäe	
Kontrollis	I. Lillemäe	
Proj. kood	LC1727	
Töö nr.	24_THR907660	
Kuupäev	06.06.2024	

Joonis: Asendiplaan

Joonise nr.	Mõõtkava	Leht
EL-01	1:500 / A3	1/1

Töö nimetus: Tani kinnistu liitumine elektrivõrguga

Muudatus	Kuupäev

Aadress: Järvaküla, Elva vald, Tartu maakond

24_THR907660_TP_EL-01_ASEND_240606_KK

E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee
Elektritööde reg. nr.: EL10360030-0001