TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 20 kV kaablitrass kaitsetorus
- Reservtoru perspektiivsele kaablile
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Reservtoru Tarbijale

2-kohaline LK226282 Rukkilille tn 6/8
X = Y =
Jaotuskilp JK67431
Toitekaabel
AXPK4G240, MPL420054 , AJ-st, L=3+61+3m

JK67431
LK226282
PK 2x3x20A
Rukkilille tn 6/8

52801:001:1454
Rukkilille tn 8

52801:001:1459
Rukkilille tn 13

52801:001:1457
Rukkilille tn 11

52801:001:1452
Rukkilille tn 6

52801:001:1450
Rukkilille tn 4

52801:001:1277
Heinla tn 5

2-kohaline LK226292 Rukkilille tn 11/13
X = Y =
Jaotuskilp JK67437
Toitekaabel
AXPK4G240, MPL420065 , AJ-st, L=3+96+3m

JK67437
LK226292
PK 2x3x20A
Rukkilille tn 11/13

52801:001:1472
Rukkilille tänav T2

2-kohaline LK226280 Rukkilille tn 2/4
X = Y =
Toitekaabel AXPK4G50, MPL420052 , AJ-st, L=3+19+3m

LK226280
PK 2x3x40A
Rukkilille tn 2/4

AJ15486

LK226281
PK 3x40A
Rukkilille tn 34

Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM630, AJ15486, 250 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X =
Maapinna 0.00= Alajaama 0.00=
Rajada maanduskontuur

1-kohaline LK226281 Rukkilille tn 34
X = Y =
Toitekaabel AXPK4G50, MPL420053, AJ-st, L=3+1+3m

52801:001:1470
Rukkilille tn 34

52801:001:1469
Rukkilille tn 32

52801:001:1448
Rukkilille tänav T1

Projekteeritud k/p kaabel
nr KPL226299, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu, L=4+514+12m
AJ15486-KP JM1-M6, kaitsetorus De160 750/1250N

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

52801:001:1473
Nõo-Kambja tee T4

52801:001:1474
Nõo-Kambja tee T5

Projekteeritud k/p kaabel
nr KPL226295, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu, L=4+707+4m,
HK2138-KP JM1-AJ15486 kaitsetorus De160 750/1250N

52801:011:0105
22180 Nõo-Kambja tee

Alajaamast kuni Vana-Nõo tänav T2 teeületuseni paigaldada k/p kaabliga samasse kaevikusse reservtoru PVC De160 750N, L=213m

52801:011:0236
Niidu

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Kuupäev: 16.01.2024 Töö nr: E23-2 Joonise nr: 004 Mõõtkava: M1:500/A3
Töö nimetus:	Rukkilille tn DP ala elektriliitumine Kolga küla, Nõo vald, Tartu maakond. LC0431, IP6800	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollija: Ivo Rohula	