TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

1W2 — Projekteeritud 20 kV kaablitrass kaitsetorus

Projekteeritud komplektalajaam

Projekteeritud mast ja mastitõmmits

Projekteeritud maanduskontuur

Paigaldus kinnisel meetodil

Demontaaž

Katastriüksuse piir

Projekteeritud 20kV kaablid:
1) nr KPL228166, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu L=4+761+4m, AJ15666 -AJ15667
2) nr KPL216108, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu L=4+335m, AJ15667 - KP JM1
Kaitsetorus 750/1250N

Taastada kruuskattega sõidutee ca 10m2

Ettevaatust elektrikaablid Kaitsevööndis käsitöö

Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam HEKA 1VM630, AJ15667, 250 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X = 6469176.1021 Y = 635678.2737
X = 6469177.2602 Y = 635679.9043
X = 6469174.9286 Y = 635681.5605
X = 6469173.7704 Y = 635679.9299
Maapinna 0.00=62.66 Alajaama 0.00=62.80
Rajada maanduskontuur

Laatsi AJ demonteerida ja asendada kõrval, Reku tee 5 liitumispunkt tõsta uude liitumiskilpi

Olemasolevad kaablid viia uue alajaama toitele
Vt elektriskeem
Maasse jäävad kaabliotsad viia tööst välja, lõigata, lühistada ja isoleerida

AJ15667
LK225037
3x160 A
Reku tee 5

1-kohaline LK225037, Reku tee 5
X =6469175.2683 Y =635681.4921
Taastada Tarbija toide
Vt elektriskeem

Demonteerida 10kV õhuliin
Vt demontaaži plaan 011

Taastada parkla asfaltkattega sõiduteena ca 21m2

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

Ettevaatust ristumised
Vee- ja kanalisatsioonitrass
Sidetrass

Demonteerida 10kV õhuliin
Vt demontaaži plaan 011

Ettevaatust ristumised elektri-, side-, vee- ja kanalisatsioonitrassidega
Ennem puurimist selgitada sügavus
Vajadusel teostada vahekaevikud ja arvestada asfalti taastamisega

Paigaldussügavus 2,5m TV masti juures

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 2x PE De160 1250N L=2x133m
Paigaldussügavus min 1,5m
Lahtikaevatav ala 2+2m2

60501:004:0018
Reku tee 5

60501:004:0041
22113 Puhja-Reku tee

60501:004:0040
Reku tee 8

60501:004:0092
Reku tee 6

17101:001:0950
Reku tee 4

60501:004:0166
Reku tee 2

60501:004:0081
Reku tee 3

17101:001:2147
Masti tee 4 // Reku tee 3a

17101:001:2146
Reku tee 1

17101:001:1356
Reku tee 3b

X= 6469150

Y= 635700

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 03.03.2025
		Reg nr: 11445550	Töö nr: E24-4
Töö nimetus:	Puhja-Tartu 15kV rekonstrueerimine 1. etapp Puhja alevikus. Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond. IP6960	Telefon: 5676 1280	Joonise nr: 006
		e-mail: ivo@ovipro.ee	Mõõtkava: M1:500/A3
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	
		Kontrollija: Siim Holtsmann	