Koidu AJ demonteerida ja asendada tee ääres
Tänavavalgustuse liitumispunkt viia uue alajaama kõrvale uude LK-sse

Õhuliinid ühendada kokku
Vt elektriskeem

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL216107, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=162+4m, KP JM2 - AJ15668
Kaitsetorus 750/1250N

Demonteerida 10kV õhuliin
Vt demontaaži plaan 011

Olemasolevad õhuliinid uue alajaama toitele
Vt elektriskeem

17101:001:1312
Hommiku park

Juurdepääs alajaamale

1-kohaline LK227453, Tänavavalgustus
X = 6468757.0328 Y = 635813.6163
LK-st viia õhuliinile toide ja taastada tänavavalgustus
TV lülituskilp tõsta ümber õhuliini postile
Vt elektriskeem

AJ15668

Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM630, AJ15668, 160 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X = 6468757.2013 Y = 635813.4021
X = 6468755.8648 Y = 635811.9142
X = 6468753.7371 Y = 635813.8255
X = 6468755.0737 Y = 635815.3133
Maapinna 0.00=65.30 Alajaama 0.00=65.55
Rajada maanduskontuur

PHJKP13

km 0,28

60501:004:0063
Hommiku tn 1

Ettevaatust ristumised ja tööd läheduses
Vee- ja kanalisatsioonitrass
Sidetrass

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL228167, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+616+12m, AJ15668 - M27B
Kaitsetorus 750/1250N

60501:004:0022
Kavilda tee 2a

60501:004:0021
Kavilda tee 2b

2KE

60501:004:0019
Kavilda tee 2

17101:001:1371
Kavilda tee L1

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

60501:004:0020
Kavilda tee 2c

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=77m
Kulgemisel min 1,5m maapinnast
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Paigaldussügavus 1,5m, kui kaabel teele lähemal kui 3m

60501:004:0027
22123 Puhja-Mõisanurme tee

X= 6468700
Y= 635800

17101:001:1099
22123 Puhja-Mõisanurme tee T2

km 0,42 Kavilda tee

60501:004:0027
22123 Puhja-Mõisanurme tee

Ettevaatust ristumised ja tööd läheduses
Vee- ja kanalisatsioonitrass
Sidetrass

Ettevaatust ristumised ja tööd läheduses
Vee- ja kanalisatsioonitrass
Sidetrass
Ennem puurimist selgitada sügavus

60501:004:0133
Kavilda tee 1

60501:004:0003
Kavilda tee 3

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 20 kV kaablitrass kaitsetorus
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud mast ja mastitõmmits
- Projekteeritud maanduskontuur
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Demontaaž
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Õssu küla, Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Kuupäev: 03.03.2025 Töö nr: E24-4
Töö nimetus:	Puhja-Tartu 15kV rekonstrueerimine 1. etapp Puhja alevikus. Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond. IP6960	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	Joonise nr: 008 Mõõtkava: M1:500/A3
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollija: Siim Holtsmann	