Oja tn 2
87901:003:0410

Ristumine Veriora-Soohara teega nr. 18109
km. 0,183

Puurimiskaevik

Oja tn tsüsteemiväline

Raudteeäärne
70801:001:0835

Ojaäärne
70801:001:0845

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222699
HK2093 - AJ 14692, Ltr/Lkaabel = 785 / 805 m

Oja tn 2a
70801:001:0854

Veriora-Soohara tee km. 0,000,
nõlva taastamisjoonis T1

Puurimine L=48 m, sügavusel 1,2 m

Räpina mnt 1a
70801:001:0362

Räpina mnt 1
87901:002:0059

18109 Veriora-Soohara tee
87901:002:1049

Räpina mnt 3
87901:003:0138

Puurimine 46 m, sügavusel 1,2 m

Räpina mnt 5
70801:001:0240

Räpina mnt 7
87901:003:0139

Räpina mnt 16
87901:002:1076

Räpina mnt 14
87901:002:1030

Räpina mnt 12
87901:002:0955

Räpina mnt 18
87901:002:1029

Võru -Räpina tee nr. 65

Ristumine Võru-Räpina teega nr./65
km. 30,787-30,797

65 Võru-Räpina tee
87901:002:1045

Võru-Räpina tee nr. 65
km. 30,77, nõlva taastamisjoonis T2

Räpina mnt 10
87901:002:1026

Puurimine 18 m
sügavusel 1,5 m

Puurimine L=48 m,
sügavusel 1 m Kraavi põhjast

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222699
HK2093 - AJ 14692, Ltr/Lkaabel = 785 / 805 m

87901:002:0950

Metsa tn 1,

Metsa tn 1
87901:002:0950

Puurimine L=55 m,
sügavusel 1,2 m

Metsa tn 1a
70801:001:0761

Puurimine sügavusel 2 m

Puurimine L=54 m,
sügavusel 1,5 m

Jaama tn 4
87901:003:0745

Jaama tn 6
87901:003:0153

Veriora jaama tee nr. 18216 k
nõlva taastamisjoonis T3

18216 Veriora raba tee T1
87901:001:0900

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222691
AJ14692 - Veriora Metsapunkti I aj., AHXAMK-W
3*240/35, Ltr/Lkaabel =646 / 676 m

Puurimine L=78 m, sügavusel vähemalt
2 m maapinnast ja 3,5 m nõlga tallast

Planeerkraav 10 kV kaabli
ristumine Varbu-Petseri
raudteega km. 60,484

Mastile M2 paigaldada 6091LP tähendada mast 4 suunas, alljaviik kaubliga AXPK 4G150, maanduspaigaldis R<100 oom, kaabel AXPK 4G120, ühendada ühaliinile, ühekaahlile lõpukinnitused

Mast M1 ja tõmmits demonteerida

Mastiliiti 6091LP tähendada mast 4 suunas, alljaviik kaubliga AXPK 4G50, maanduspaigaldis R<100 om, kaabel AXPK 4G120, ühendada ühaliinile, ühekaahlile lõpukinnitused

Oleemasoley 6068LP ja M1-2 demonteerida

Jaamahm 12 // Veriora raudteejaam
70201:002:0127

Oleemasoley EVR liitumiskilp 21848 K
tõsta ümber kaasuisu piirile

Demonteeritav Eeipri 10/0,4 kV alajaam

Proj. 10/0,4 kV alajaam nr. 14692,
maanduspaigaldis R<5 om,
potentsiaalitasanduskontuurid,
alajaama ümbrus puhastada võsast, aj.
kõrgusmärk - 55.20

Proj. 10 kV kaabelliin nr. KPL222716
AHXAMK-W-3*240/ 35 mm2
AJ14692 - M76, Ltr/Lkaabel=397 / 419 m

Kadri
87901:002:0118

Metsa tn 1a
70801:001:0761

F1: AXPK 4G120, nr. 0304414 L=63 / 75 m,

F2: AXPK 4G240, nr. 0304413 L=26 /32 m,
läbind. jätkemuhviga ol.oleva kaabliga,
lahtine kaeve H=1m

F3: AXPK 4G95, nr. 0304410, L=26 / 32 m,
läbind. jätkemuhviga ol.oleva kaabliga,
lahtine kaeve H=1m

Ümbertõstetud EVR liitumiskilp 21848 K
pot. tasanduskontuur, maandus R<100 oom

F7: AXPK 4G70, nr. 0304414 L=14 / 19 tk

Uus EVR liitumiskilp 21848 K
lahtine kaeve H=1-1,2 m, ühendada AJ14692 fiidriga 05

Oleemasoley 10 kV kaabliga KPL031003T jätkemuhv,
pikendada kaabliga AHXAMK-W-3*70/35 L=23+21 m,
lahtine kaeve H=1-1,2 m, ühendada AJ14692 fiidriga 05

Ol. olevale 10 kV kaabliga KPL031003T jätkemuhv,
pikendada kaabliga AHXAMK-W-3*70/35 L=23+21 m,
lahtine kaeve H=1-1,2 m, ühendada AJ14692 fiidriga 05

Ol. olev 10 kV kaabel KPL031003T
AHXAMK-W 3*70/35, L=816 m

Ol. olev 0,4 kV kaabel F3
AXPK 4G240

Ol. olev 0,4 kV kaabel F5
AXPK 4G70

Mastiliiti 6091LP tähendada mast 4 suunas, alljaviik kaubliga AXPK 4G50, maanduspaigaldis R<100 oom, kaabel AXPK 4G120, ühendada ühaliinile, ühekaahlile lõpukinnitused

Mastile M1 ja tõmmits demonteerida

Mastiliiti 6091LP tähendada mast 4 suunas, alljaviik kaubliga AXPK 4G50, maanduspaigaldis R<100 oom, kaabel AXPK 4G120, ühendada ühaliinile, ühekaahlile lõpukinnitused

Raudtee kaitsevöönd

Tingmärgid

- Proj. 10 kV kaabel torus
- Proj. 0,4 kV kaabel torus
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Olemasolev 10 kV kaabelliin
- Olemasolev 0,4 kV kaabelliin
- Olemasolev drenaaz
- Kännistu piir
- Sidetrass
- Optiline side trass
- Proj. alajaam
- Puuritav kõik

Projekt	IP6203: Räpina-Leevaku 10 kV liini rekonstrueerimise II etapp: Verlora piirkond., Räpina vald, Põlvamaa					Tellija	Enefit OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan leht 5 (Metsa ja Aida tn. ning Võru-Räpina tee)				Joonise nr	1
	Projekteerib	Enn Kraav		12.12.2023	53 359520	Mõõtkava	1:500
	Kontrollis	Enn Kraav				Staadium	Tööprojekt
						Keel EST	Lehti 5 / Lehti 12

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 6012285
Registrikood 12083348