86301:001:0086
Aruveski

86301:001:0178
Kalba

Demonteerida Kalba komplektalajaam koos AMKA 3x35+50 ja AMKA 3x50+70 visanguga. L=6 m

Demonteerida Kalba HL AS-50 Kalba alajaam kuni mast 118. L=270 m

86301:001:0162
Saare

Asendiplaani vaated 8-9
Vt jooniselt IP4908-1 L5

M116 asendada toega puit mast uue toega puit mastiga kl. 5, kre, H=11.
Tugi kl. 5 tan H=13 m, l=6 m, a=0,3 m.

Demonteerida AS-25 M116-M116H2
Asendada BLL-62
Ltrass= 111 m

M116H1 asendada jalandiga puit mast uue puit mastiga kl. 3, kre, H=11.

86301:001:0180
Soovälja

43001:001:0812
Alajaama

Õhuliini ristumine teega.
Vt ristmevälja joonis RV-9

M1116H2 toega puit mast asendada samas asukohas uue tõmmitsatega puitmastiga. kl. 5 kre H=11. Tõmmitsad 2x l=6m, a=0,3 m.

Mastile M116H2 ehitada mastalajaam AJ13113
Vt joonis IP4908-2 L2

Demonteerida Paatsalu komplektalajaam koos õhuliini sisestustega 15 m.
Demonteeritavast alajaamast tõsta uude alajaama trafo ja kontsentraator.

86301:001:0097
19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee

Tingmärgid projekteeritud:

- 10 kV õhuliini vahetus
- Asendatav mast
- Asendatav toega mast
- Mastalajaam
- Mastitõmmits
- Alajaama JS soklil
- 0,4 kV õhuliini paigaldus
- Maandus
- Demonteeritavad elemendid

H - masti kogukõrgus
l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
H1 - masti paigaldussügavus (erijuhtumil)
a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Tingmärgid olemasolevad:

- 0,4 kV õhuliin
- 10 kV õhuliin
- Drenaaž
- Sidetrass
- Kinnistu piir
- Kinnismälestise kaitsevöönd

Märkus: Tööd toimuvad Paatsalu mõisakompleksi ühises kaitsevööndis ja Illuste mõisa pargi kaitsevööndis.

Projekt: Varbla-Tabma 10kV fiirdri rekonstrueerimine IV etapp Lääneranna vald Pärnu maakond					Tellija: Enefit Connect OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis: Asendiplaani vaade 7				Joonise nr: IP4908-1	
	Projekteeris	Karl M Põldsam		05.2023	+372 59002453	Mõõtkava: M 1: 1000
	Kontrollis					Staadium: Tööprojekt
	Projektijuht					Keel: EST; Leht: 4; Lehti: 11

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001