31701:001:2054
Tallinna–Rapla raudtee 7112

31701:001:2259

31701:001:2315
Urge tee T1

Dem. liitumiskilp mastil
111263LK (arvesti uude kilpi LK223107)

Proj. jaotuskilp JK66623
Maandus

NB! Ettevaatust,
elektrikaabel
(tarbija, orient.)

Dem.
M8

Proj. kaitsetoru
MP: PEØ160; 750N; L=29 m
- sügavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
- plan. tee all sügavusel 54,30

NB! Ettevaatust,
sidekaabel (kasutusest väljas)

Dem.
M7

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413639; AL 4x120 mm²
(JK66623 - LK223108)
L= 101/110 m (trass/kaabel)

Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=74 m
- sügavusel 0,7 m toru pealt

PEØ110; 1250N; L=19 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 52,00

Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=8 m
- sügavusel 0,7 m toru pealt

31701:001:2316
Tallinna–Rapla raudtee 360

Proj. reservtoru; D - E
PEØ160; 750N (lahises kaevises)
PEØ160; 30SN (30 kN) (kinnisel meetodil, raudteega ristumisel)
Kokku (D-E) L=300 m
- sügavusel = paralleelne kaabel
- paigaldusviis = paralleelne kaitsetoru

MP: PEØ160; 30SN (30 kN); L=60 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel vt. joonis TR1141-4
- NB! Puurimise pikkus maapinnast arvestades ca 140 m.
- NB! Ehitusplats, maapind muutuv.

CU1215063
PK / STA 2+00,19
PE: d=300; L=16,50m;
H=55.09->55.00; I=0,55%

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413637; AL 4x240 mm²
(JK66622 - JK66623)
L= 303/320 m (trass/kaabel)

Proj. kaitsetoru
MP: PEØ160; 750N; L=214 m
- sügavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
1,0 m lõplikust maapinnast ja/või kraavi põhjast

31701:001:2053
Toome

CU1215061
PK / STA 1+49,07
PE: d=300; L=6,68m;
H=54.32->54.07; I=3,74%

Dem.
M6

Dem.
M5

Kohila liiklussõlm 400

Proj. reservtoru; D - E
PEØ160; 750N
PEØ160; 30SN (30 kN)
Kokku L=300 m
- sügavusel = paralleelne kaabel
- paigaldusviis = paralleelne kaitsetoru

Dem.
M4

Dem.
M3

31701:001:2315
Urge tee T1

31701:001:2218
Väike–Härjaoja

Proj. liitumiskilp LK223106
PK: 3x10A, ol.olev arvesti, (Tänavavalgustus)
Maandus
Proj. kaitsetoru tarbija kaablile
PEØ50; 450N; L=2 m

Proj. jaotuskilp JK66622
Maandus

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413631; AL 4x120 mm²
(JK66622 - ÕL M12)
L= 45/60 m (trass/kaabel)

CU1215062
PK / STA 1+08,05
PE: d=300; L=5,55m;
H=55.42->55.36; I=1,08%

0,4 kV õhuliin
AMKA 3x70+95

Proj. kaitsetoru
MP: PEØ110; 750N; L=45 m
- sügavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
(54,20)

M13

31701:001:2297
Härjaoja parkla

Proj.
M12

Dem.
M12

Dem.
M2

31701:001:2298
Kohila liiklussõlm 410

31701:001:2587
Tallinna–Rapla maantee 10001

Ol. olev tarbija kaabel (orient.)
Tarbija kilp (tänavavalgustus)

Dem. liitumiskilp mastil
133497LK (arvesti uude kilpi LK223106)

NB! Ettevaatust,
survekanalisatsioon

MP: PEØ110; 1250N; L=44 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel vt. joonis TR1141-4 (L2)

Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=13 m
- sügavusel 0,7 m toru pealt

Ol. olev mastalajaam
"Härjaoja"; 50 kVA

Mastalajaama mast õiguda.
Asendada F1 mastiüliti.

31701:001:2586
Uus–Härjaoja

NB! Ettevaatust,
10 kV elektrikaabel

NB! Ettevaatust,
sidekaabel

NB! Ettevaatust,
elektrikaabel
(tarbija, orient.)

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413625; AL 4x50 mm²
(AJ "Härjaoja" F2 - LK223105)
L= 40/50 m (trass/kaabel)
PEØ110; 750N; L=40 m
- sügavusel 1,0 m

Proj. liitumiskilp LK223105
PK: 3x32A, ol.olev arvesti, (Uus-Härjaoja)
Maandus, pot. ring
Proj. kaitsetoru tarbija kaablile
PEØ50; 450N; L=2 m
Taastada tarbija ühendus

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413626; AL 4x240 mm²
(AJ "Härjaoja" F2 - JK66622)
L= 97/110 m (trass/kaabel)

NB! Ettevaatust,
sidekaabel (Telia)

NB! Ettevaatust, sidetrass (ELA SA)
H=54,77 (1,21 m)

Dem. 0,4 kV õhuliin
AMKA 3x70+95
(M1 - M2)
L=114 m (trass)

NB! Ettevaatust,
sidekaabel (Telia)

31701:002:0432
Urge tee T1

31701:002:0435
Härjaoja tee

Dem.
M1

N
W E
S

Projekt: Elektrilevi OÜ elektrivõrgu ümberehitus Härjaoja tee piirkonnas (OÜ Rail Baltic Estonia) Kohila alev ja Urge küla, Kohila vald, Rapla maakond			Tellija: Elektrilevi OÜ		
Joonis: Asendiplaan			Joonise nr: TR1141-1		
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ihaste 3, 50412 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Mikk Reiter Tel. 5348 2352			
	Kontrollis	Aro Kivisild	Mõõtkava 1:500	Leht 5	Lehti 7
			Staadium Tööprojekt		