Projekteeritud alajaamast **AJ19256**
ehitada välja KP maakaabel AHXAMK-W 3x120+35Cu (KPL14324) kuni **jätkumuhvini Sarapiku tee lõik 2** kinnistul kaitsetorus D160 750N, L=610/625 m

Ettevaatust piirimärk!

Paigaldada jaotuskilp **JK70026** ja 2-kohaline liitumiskilp **LK234513**, peakaitsmetega 3x6A (2x) (kilpide asukohas maapinna planeeritav abs. kõrgus 40.46)

Rajatava tee alla paigaldada maakaabel **min 1,0 m** sügavusele!

Ettevaatust piirimärk!

Projekteeritud jaotuskilbist JK70026 ehitada välja maakaabel AXPK 4G240 (MPL437238) projekteeritud jaotuskilbini JK70027 D110 750N, L=60/66 m

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp **LK234516**, peakaitsmetega 3x6A (2x) (kilbi asukohas peale kraavi maapinna kõrgus seotakse olemasoleva maapinnaga) Ehitada välja maakaabel AXPK 4G50 (MPL437236) JK70027 kuni LK234516, L=51/57 m

Demonteerida keskpinge õhuliin alajaamast kuni mastini M9, L=588 m
Demonteerida keskpinge mastid M1-M9

Ettevaatust ristumine rajatava kraaviga!
*Maakaabel rajada **min 0,7 m** kraavi põhjast ($H_{põhi}$=38.80).*

Ettevaatust piirimärk!

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp **LK234514**, peakaitsmetega 3x6A (2x) (kilbi asukohas peale kraavi maapinna kõrgus seotakse olemasoleva maapinnaga) Ehitada välja maakaabel AXPK 4G50 (MPL437235) JK70026 kuni LK234514, L=35/41 m

Demonteerida keskpinge õhuliin alajaamast kuni mastini M9, L=588 m
Demonteerida keskpinge mastid M1-M9

Ettevaatust piirimärk!

Ettevaatust piirimärk!

Ettevaatust ristumine rajatava kraaviga!
*Maakaabel rajada **min 0,7 m** kraavi põhjast ($H_{põhi}$=38.94).*

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev KP maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- 1W2 Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus D160 750 N, paigaldussügavusega min 0,7 m
- 1W2 Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus D160 750 N, paigaldussügavusega min 1,0 m tee all
- 1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110 750N, paigaldussügavusega min 0,7 m
- 1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110 750 N, paigaldussügavusega min 1,0 m tee all
- Kinnistu piir
- Demonteeritav KP õhuliin
- Demonteeritav MP õhuliin
- Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru, D50 450N

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Geodeesia 24 OÜ tööd nr. 9784-24 Sarapuu ja Pähkli topo-geodeetiline uuring
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Elektrilevi OÜ maakaablite ehitustööd ühildada detailplaneeringu ala teiste kommunikatsioonide ja teede ehitusega ning maakaablid paigaldada enne asfalteerimistöid detailplaneeringu ala lõplikku katete taastamise töid.
-Enne käesoleva projekti kaevetöid leppida teede ja platside ehitajaga kokku tööde järjekord ning tagasitäite ulatus.
-Säilitada kõik piirimärgid. Vajadusel taastada.
-Tagada ajutine toide uue alajaama paigaldusel.
-Olemasolev mets/võsa detailplaneeringu alalt eemaldatakse arendaja poolt enne teede ja platside aluste ette valmistamise algust.
-Planeeringu alal asub turbasel pinnasel.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 13.02.2025 Töö nr: 108/3241
Töö nimetus: Sarapuu DP liitumine madalpingel Arüküla alevik, Raasiku vald, Harjumaa LC3241&TC0667		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/L4 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Veiko Natus	Mõõtkava:1:500