

1. Olemasolev keskpinge mast M128 asendada puitposti vastu.
Mast: TAN 11,0 4kl
Olemasolev tugi demonteerida.

2. Asendada olemasolev alajaam Rodendau:(Türi) uue AJ26866 mastalajaamaga. Uue masti asukoht asendataval mastil M128.
* Tõsta ümber olemasolev trafo 100kVA 10,5/0,41kV
* Paigaldada mõõtekilp tähisega MK12925
* Ehitada alajaama maandus

Mastalajaama paigaldusjoonis - E401;
Piirkonna skeemi parandus - E301;
AJ elektriline skeem - E302;
0,4kV elektriskeem - E304.

Koos Rodendau alajaamaga demonteerida:

1. KP ja MP jaotusseadmed;
2. R/b toed;
3. Keskpinge lahkliit mastilt M128;
4. Keskpinge sisestusjuhtmed, A-25, $L_{trass}=5m$;
5. Olemasolevad madalpinge õhuliinid:
 - 1) F2 - M1, AMKA 3x50+70, $L_{trass}=8m$;
 - 2) F3 - M1, AMKA 3x50+50, $L_{trass}=8m$.

Projekteeritud madalpinge õhuliin
MPL443025 AMKA 3x50+70
F2:AJ26866 - M1
 $L_{trass}=8m$

83604:002:0173
15171 Laupa-Suurejõe tee

Projekteeritud madalpinge õhuliin
MPL443026 AMKA 3x50+70
F1:AJ26866 - M1
 $L_{trass}=8m$

TINGMÄRGID

	PROJEKTEERITUD MADALPINGE MAAKAABEL, KAITSETORUS D110 450N
	PROJEKTEERITUD MADALPINGE ÕHULIIN
	PROJEKTEERITUD MASTI MAANDUS
	LIKVIDEERITAV OBJEKT
	PROJEKTEERITUD MASTALAJAAM
	PROJEKTEERITUD MASTITUGI KESKPINGE MASTILE
	PROJEKTEERITUD TÕMMITS KESKPINGE MASTILE
	PROJEKTEERITUD KESKPINGE PUITMAST

83604:002:0319
Eeskäänu

Projekti nimetus

Parasi ja Rodendau alajaamade asendamine

Joonise nimetus

Asendiplaan, alajaam Rodendau:(Türi)

Projekteerija

Hepta

Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Tellijä

elektrilevi

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Kontrollija	S. Kulp	Staadium	TP
Projekti juht	S. Kulp	Kuupäev	26.08.2026
Projekteerija	V. Romanjuk		

Möötkava	1:500	Projekti nr	IP8312
		Joonise nr	E201