LK232572
Kilbi ukse avanemissuund
teostada kagu suunas
0.00=36.64
Paigaldada kõrid tarbija kaablile D75 2x4m
Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6578523.2178
Y=531536.9480

JK69297
Kilbi ukse avanemissuund teostada kagu suunas
Samale joonele LK-ga
0.00=36.64
Rajada kordusmaanduspaigaldis

Projekteeritud AXPK 4x50
JK69297-LK232573
MPL433329 L=3+15+3
PVC 110 750N
kaitsetorus L=15m
Paigaldussügavus 0.7m

LK232573
Kilbi ukse avanemissuund
teostada loode suunal
0.00=36.65
Paigaldada kõrid tarbija kaablile D75 2x4m
Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6578514.8222
Y=531549.7844

Kurvi tee 403
72601:001:1568

Kurvi tee L1
72701:002:1814

Kurvi tee 399
72701:002:1808

Kurvi tee 405
72701:002:1806

Allika tee 2
72701:002:0777

Allika tee 1b
72701:002:1569

Miilmetsa tee L1
72601:001:0636

Allika tee 4
72701:002:1804

Allika tee 3a
72601:001:1104

Allika tee lõik 1
72701:002:1815

Allika tee 3
72701:002:0119

Allika tee 6
72701:002:1803

Allika tee lõik 2
72701:002:1816

Allika tee lõik 3
72701:002:1817

Allika tee 10
72701:002:1794

Allika tee lõik 4
72701:002:1795

Kurvi tee 409
72701:002:0283

Kurvi tee 407
72701:002:1807

Kurvi tee 411
72701:002:1801

Kurvi tee 410
72701:002:1833

Kurvi tee L3
72701:002:1844

Kurvi tee 412
72701:002:1796

Kurvi tee 413
72701:002:1834

Projekteeritud AXPK 4x120
AJ Tooma-JK69297
MPL433328 L=3+211+3
PVC 110 750N kaitsetorus L=123m paigaldada min. 0,7m sügavusele
Paigaldada lõigus C-D reservtoru DE160 750N L=114m
Paigaldussügavus 0.7m
Lõigus D-E paigaldada kaks reservoru ja maakaabel DE160 1250 kaitsetorru.
L=88m Lõigus D-E paigaldada min. 1,0m sügavusele

Haljastuse taastamine ca 130m2

Lõigul C-D L=114m
Paigaldussügavus 0,7m

Lõigul D-E L=88m
Paigaldussügavus 1,0m

Tee alla paigaldada kinnisel meetodil
maakaabel DE 160 1250N kaitsetorusse ning
paigalda lõigus D-E kaks reservtoru DE160 1250N
L= 88m.
Kaabel paigaldada min. 1,0m sügavusele

Ettevaatust, ristumine elektri maakaabel liiniga!

LK232575
Kilbi ukse avanemissuund
teostada tee poole
0.00=37.65
Paigaldada kõrid tarbija kaablile D75 4m
Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6578376.7749
Y=531525.2156

Projekteeritud AXPK 4x120
AJ Tooma-LK232575
MPL433333 L=3+54+3
PVC 110 750N
kaitsetorus L=46m
Paigaldussügavus 1,0m

Ettevaatust, ristumine elektri vee ja kanalisatsiooni trassidega!!

Projekteeritud AXPK 4x120
AJ Tooma-LK232575
MPL433333 L=3+54+3
PVC 110 750N
kaitsetorus L=8m
Paigaldussügavus 0.7m

Ettevaatust, ristumine elektri maakaabel liiniga!

Tee alla paigaldada kinnisel meetodil
maakaabel PVC 110 1250N kaitsetorusse
L= 18m.
Kaabel paigaldada min. 1,5m sügavusele
Kergliiklustee alla paigaldada min. 2,2m sügavusele

Ettevaatust, ristumine vee ja kanalisatsiooni trassidega!!

Kurvi tee 411 11192 Piha-Alliku tee Kurvi tee L3
Ristiõige 3: 11192 Piha-Alliku tee
Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud aluspiaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 480753.
2. Kaablite ja torustike asukohad on ligikaudsed. Täpsed asukohad määrata kohtvaates normidokumentides sätestatust ja valmistajatehase nõudeid.
3. Enne ehitustöödega alustamist tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
Ristumisel teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VEEK, KANALISATSIOON, KAUGKÜTTE, SIDE...)

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:
- Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass 750N kaitsetorus
- esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
- Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N
- Olemasolev mp kaabel
- Olemasolev kp kaabel
- Olemasolev mp õhuliin
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev sadevee trass
- Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass
- Olemasolev veetrass
- Katastriüksuse piir
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Olemasolev kaugküttetrass
- Tee kasitsevöönd

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tellija: Elektrilevi OÜ | STROMTEC | Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 | Kuupäev: 22.11.2024 |
| Töö nimetus: Kurvi tee 404, Allika küla kinnistu liitumine madalpingel, Saue vald, Harju maakond LC2524 | | MTR: TEL002388 | Töö nr: 24-189 |
| Joonise nimetus: Asendiplaan 2 | | Reg.nr: 12688881 | Joon nr: 002 |
| | | Telefon: +372 56 890 611 | Mõõtkava: M1:500 A2 |
| | | e-mail: andres.koppel@stromtec.ee | |
| | | Projekteerija: Andres Koppel | |