Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M56A kuni M60A, L_{trass}=381m
Vt demontaaži plaane
Mastid 56A, 57, 57B, 57a, 58, 58a, 59, 59A, 60, 60A jäävad alles (ühisriputus 0,4kV)

Demonteerida Kuusiku:(Jõhvi) MAJ alajaam koos 0,4kV JS kilbiga
Demonteerida vaid seadmed ja k/p õhuliin, mast jääb alles
Puitpost toestada tõmmitsada

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M53b kuni 56A
L_{trass}=338m
Vt demontaaži plaane

M56A

12201:001:0916
Kadaka

Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM630, AJ14499, 160 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X =
Maapinna 0.00= Alajaama 0.00=
Rajada maanduskontuur
Alajaama alune raadada ca 20m2

AJ14499

Pinnastee täita ja tihendada

Taastada õhuliinide toited
vt elektriskeem

N

12201:001:1941
Rannasalu tee 76

Pinnastee täita ja tihendada

12201:001:0915
Rannasalu tee 78

Ettevaatust ristumine sidetrassiga

Taastada kruuskattega sõidutee
ca 8m2

X = 6545450

Y = 6931000

km 7,95

km 7,96

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222209, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+713+4m, AJ14499 - AJ114500
Kaitsetorus 750/1250N

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

Riigi teemaal paigaldussügavus min 1,0m ning kaitsetorus 750N (kinniselt 1250N)

Taastatav purustatud kruusast katend.
ca 14m2

Taastatav purustatud kruusast katend.
ca 13m2

Ettevaatust ristumine sidetrassiga

Taastatav purustatud kruusast katend.
ca 20m2

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222208, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+594+4m, AJ14498 - AJ14499
Kaitsetorus 750/1250N

12201:001:0564
Rannasalu tee 72

12201:001:1030
Rannasalu tee 70

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=95m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

12201:001:0780
Rannasalu tee 68

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud keskpinge harukilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 23.11.2023
Töö nimetus:	Kauksi fiidri 20kV rekonstrueerimine ja Rannasalu tee 113 liitumine. Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Töö nr: 23-92
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Joon nr: 020
			Mõõtkava: M1:500 A3