TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud keskpinge harukilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž

M133

M2

Taastada ühendus M2 ja M133 vahel õhuliini juhtmega AS35 L=24m

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50 vahemikus M1 kuni M14
L_{trass}=1284m
Vt demontaaži plaane

12201:001:0204
Laane

13001:001:0839
Jaamataguse

12201:001:0162
Kibuvitsa

X = 6546600
Y = 697700

N

Ettevaatust elektrikaablid kaitsevööndis käsitöö

Alajõe 110/10kV jaotlasse paigaldada vahetrafo pinge üleminekuks 20kV-le

Taastada betoonkivikatend ca 18m2

X = 6546550
Y = 697650

Demonteeritava õhuliini toitekaabel viia tööst välja, otsad ühendada lahti, lühistada ja isoleerida
AHXAMK-W 3x120+35, nr 73080

Taastada ühendus vahetrafo ja AJ14561 vahel
AHXAMK-W 3x120Al-35Cu, L=10+33+4m, nr KPL222568
Kaitsetorus 750N

46072JK toide taastada uuest alajaamast
Olemasolev AXPK 4G120 jätkata muhviga
AXPK 4G120, L=3+10m, nr MPL...
OT2 suunaline kaabliots ühendada lahti, lühistada ja isoleerida

12201:001:1011
Jaotusvõrgu alajaam

Ettevaatust ristumine ELA SA sidetrassiga ELA018

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222569, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+628+4m, AJ14492 - AJ14561
Kaitsetorus 450/750N

AJ14561

12201:001:0190
Vindi

Taastada kruuskattega sõidutee ca 18m2

Ettevaatust ristumine ELA SA sidetrassiga ELA018

Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM630, AJ14561, 160 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X =
Maapinna 0.00= Alajaama 0.00=
Rajada maanduskontuur
Alajaama ja kaablite alune ala raadada ca 50m2

13001:001:0839
Jaamataguse

Kaabel paigaldada ELA SA sidetrassi kõrvale vahekaugusega 1m

X = 6546500
Y = 697700

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

13001:001:0730
Vindi tee

12201:001:0722

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 23.11.2023 Töö nr: 23-92 Joon nr: 001 Mõõtkava: M1:500 A3
Töö nimetus:	Kauksi fiidri 20kV rekonstrueerimine ja Rannasalu tee 113 liitumine. Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	