12201:001:0817
Liivaranna ringtee

12201:001:0776
Liivaranna tn 4

X = 6546100

Y = 696

Olemasolev kaabel AHXAMK-W 3x70+35 viia tööst välja
Otsad lühistada ja isoleerida

Olemasolev alajaam Päikese:(Jõhvi)
Asendada trafo 250 kVA ja trafo sular
Kaablid AHXAMK-W 3x120Al-35Cu KPL222202 ja KPL222204
ühendada alajaama õhuliini demontaaži kompenseerimiseks
Maanduse lõhkumisel tuleb see taastada
Taastada alajaama kupits ja plaadid

Ettevaatust elektrikaablid
Kaitsevööndis käsitöö

12201:001:0801
Liivaranna ringtee 1

Ehitusalaga vahetult piirnevale alale jääb III kaitsekategooria kaitsealuse loomaliigi laanekuklase (Formica aquilonia) piiritletud elupaik
Tööde alal on sellest tulenevalt tingimused, mida vaadata Keskkonnaameti kirjast 13.05.2024 nr 7-9/24/7765-2

12201:001:0777
Liivaranna tn 2

X = 6546050

Y = 695800

12201:001:0797
Liivaranna põik 2

Ettevaatust ristumine veetrassiga

Eelnevalt projekteeritud elektrivõrk
LR8710, Stromtec töö nr 23-51

12201:001:0813
Liivaranna põik

12201:001:0779
Päikese tn 3

Taastada asfaltkattega sõidutee ca 13m2

12201:001:0761
Päikese tn 8

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222202, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+941+4m, AJ11228 - AJ Päikese
Kaitsetorus 750/1250N

12201:001:0763
Päikese tn 10

12201:001:0778
Päikese tn 1

13001:001:1239
Kurvi tee 18

Taastada asfaltkattega sõidutee ca 23m2

Kaabelid paigaldada olemasolevate kaablite kõrvale

Taastada asfaltkattega sõidutee ca 45m2

12201:001:0762
Päikese tänav

13001:001:1241
Kurvi tee

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

12201:001:0796
Liivaranna tn 3

Taastada asfaltkattega sõidutee ca 8m2

Ettevaatust ristumised veetrassiga

13001:001:1238
Kurvi tee 11

12201:001:0757
Päikese tn 2

12201:001:0758
Päikese tn 4

12201:001:0759
Päikese tn 6

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222204, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+926+4m, AJ Päikese - AJ14494
Kaitsetorus 750/1250N

Ettevaatust ristumine veetrassiga

12201:001:0813
Liivaranna põik

12201:001:0796
Liivaranna tn 3

Liivaranna tänav T1

12201:001:0781
Liivaranna tänav T2

N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud keskpinge harukilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž

LR8710 TINGMÄRGID Stromtec töö nr 23-51

- 1W1 — Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- 2W1 — Projekteeritud 0,4kV maakaablid
- Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 23.11.2023 Töö nr: 23-92 Joon nr: 014 Mõõtkava: M1:500 A3
Töö nimetus:	Kauksi fiidri 20kV rekonstrueerimine ja Rannasalu tee 113 liitumine. Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	