Vaade 1

F1 Õhuliin AMKA 3x70+95 11/13 m
Demonteerida Hõbesalu komplektalajaam koos õhuliini sisestustega 33 m. Demonteeritavast alajaamast tõsta uude alajaama trafo ja kontsentraator.
F2 Õhuliin AMKA 3x50+70 13/15 m
M150H3 toega r/b mast asendada samas asukohas uue tõmmitsatega puitmastiga. kl. 5 kre H=11. Tõmmitsad 2x l=7m, a=0,3 m.
Mastile M150H3 ehitada mastalajaam AJ13116 Vt joonis IP4908-2 L2
F3 Õhuliin AMKA 3x70+95 13/15 m
M150H2
M150H1
M150H1 olemasolev 2017 puitmast. Vahetada traaversid ja isolaatorid.
Õhuliini vahetus T16184 km 7,75. Ristumine 7,5 m. Vt ristmevälja joonis RV-1
M150H2 r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga. kl. 3 kre H=11.
IP4908 I etapp
M151
M150
Demonteerida AS-50 M150-M151 Asendada BLL-62 L_{vaas}= 5 m
Demonteerida AS-25 M150-M150H3 Asendada BLL-62 L_{vaas}= 193 m
M150 toega r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga. kl. 3 kre H=11.
M149
59
66
69
81
77
86301:001:0176 Mardiminkli
86301:001:0319 Hõbesalu veejaam
43001:001:0587 Hargi
86301:001:0070 16184 Rame-Paatsalu tee
86301:001:0171 Jaagomardi
86301:001:0062 Tansi-Mardi

Vaade 2

M148
M147
M146
M145
M146 ehitada mastile maandus R≤15 Ω
M145 ehitada mastile maandus R≤15 Õhuliini ristumine 35 kV õhuliiniga. Vt ristmevälja joonis RV-2
M144
89
72
81
78
76
86301:001:0062 Tansi-Mardi
86301:001:0340 Kõmnurga
86301:001:0179 Tõusi-Tuka

Vaade 3

M143
M142
M141
M140
M139
AJ Eino F2 mastidel 7 ja 8 ehitada maandus takistusega R≤30 Ω
M140-M149 olemasolevad 2017 puitmastid. Vahetada traaversid ja isolaatorid. M140 ehitada mastile maandus R≤15 Ω
M139 toega r/b mast asendada samas asukohas uue toega puitmastiga. kl. 5 tan H=11. Tugi kl. 5, H=12m, l=5, a=0,3m. Ehitada mastile maandus R≤15 Ω
Õhuliini ristumine 0,4 kV õhuliiniga. Vt ristmevälja joonis RV-3
39°
76
76
90
79
71
86301:001:0179 Tõusi-Tuka
86301:001:0464 Liivamäe
43001:001:0925 Korre
86301:001:0049 Aassaveski
43001:001:0924 Vaidama

Vaade 4

M139
M138
M137
M136
M135
M136H2
M136H1
M135H2
M135H1
39°
Demonteerida AS-35 M136-M136H18 Asendada BLL-62 L_{vaas}= 1201 m
Demonteerida mastilt M135 tõmmits
Demonteerida AS-50 M135-M150 Asendada BLL-62 L_{vaas}= 1085 m
M136H1 asendada toega r/b mast uue toega puit mastiga kl. 5 tan H=11. Tugi kl. 5 tan H=13 m, l=6 m, a=0,3 m.
Demonteerida mast 136 koos lahklülitiga.
M137 r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga. kl. 3 tan H=11. Mastile tõsta mastist 136 demonteeritud lahklüliti. Mastile ehitada potentsiaalitasandusring.
M136 toega r/b mast asendada samas asukohas uue toega puitmastiga. kl. 5 tan H=11. Tugi kl. 5, H=13m, l=6, a=0,3m.
M138 toega r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga. kl. 3 tan H=11.
Õhuliini vahetus T19101 km 72,21. Ristumine 7,8 m. Vt ristmevälja joonis RV-4
Demonteerida AS-35 M135-M135H2 Asendada BLL-62 L_{vaas}= 95 m
M135H1 paigaldada toega puit mast. kl. 5 tan H=11. Tugi kl. 5, H=13m, l=7, a=0,3m.
Õhuliini ristumine teega . Vt ristmevälja joonis RV-5
M135H2 toega puit mast asendada samas asukohas uue toega puitmastiga. kl. 5 tan H=11. Tugi kl. 5, H=13m, l=7, a=0,3m.
Demonteerida Eino mastalajaam. Demonteeritavast alajaamast tõsta uude alajaama kontsentraator.
Mastile M135H2 ehitada mastalajaam AJ15048 Vt joonis IP4908-2 L3
Demonteerida mastil olev Aasa kinnistu liituskilp LK183847. Asendada see uue sokliliituskilbiga LK223378. Ühendada tarbijakaabel.
53
92
75
70
63
86301:001:0049 Aassaveski
86301:001:0097 16101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee
86301:001:0048 Aasa

Tingmärgid projekteeritud:

- 10kV õhuliini vahetus
- Asendatav mast
- Asendatav toega mast
- Projekteeritud mastalajaam
- Mastitõmmits
- Maandus
- Liitumiskilp
- Võsa raadamine

Tingmärgid olemasolevad:

- 0,4 kV õhuliin
- 10 kV õhuliin
- 35 kV õhuliin
- Drenaaž
- Sidetrass
- Varem projekteeritud 10kV õhuliini vahetus
- Kinnistu piir

H - masti kogukõrgus
l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
H1 - masti paigaldussügavus (erijuhtumil)
a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Märkus: Kindlustamaks järelevalvet tehtavate tööde üle maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäeva enne tööde algust Põllumajandus- ja Toiduameti Pärnu keskusele (parnu@pta.agri.ee)objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning tööde teostaja kontaktisik.

Märkus: Dreen parandada seletuskirjas peatükk 4 kirjeldatud viisil.

Projekt: **Varbla-Tabma 10kV fiirdri rekonstrueerimine III etapp Lääneranna vald Pärnu maakond**					Tellija: **Enefit Connect OÜ**		
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis: **Asendiplaani vaated 1-4**				Joonise nr: **IP4908-1**		
Projekteeris	**Karl M Põldsam**		05.2023	+372 59002453	Mõõtkava	M 1: 1000	
Kontrollis					Staadium	Tööprojekt	
Projektijuht					Keel: EST	Leht: 2	Lehti: 6