M16
M15
M14
M13
31701:001:2054
Tallinna–Rapla raudtee 7112
31701:001:2259
31701:001:2315
Urge tee 11
31701:001:2316
Tallinna–Rapla raudtee 380
31701:001:2053
Toome
31701:001:2218
Väike–Härjaoja
31701:001:2297
Härjaoja parkla
31701:002:0432
Urge tee 11
31701:001:2298
Kohila liiklussõlm 410
31701:001:2548
Tallinna–Rapla raudtee 10000
31701:002:0435
Härjaoja tee
31701:001:2586
Uus–Härjaoja
Kohila liiklussõlm 400
CU1215063
PK / STA 2+00,19
PE; d=300; L=16,50m;
H=55.09->55.00; I=0,55%
CU1215061
PK / STA 1+49,07
PE; d=300; L=6,68m;
H=54.92->54.81; I=1,64%
CU1215062
PK / STA 1+08,05
PE; d=300; L=5,55m;
H=55.42->55.36; I=1,08%
Dem. M1
Dem. M2
Dem. M3
Dem. M4
Dem. M5
Dem. M6
Dem. M7
Dem. M8
Dem. M12
Proj, 0,4 kV maakaabel: MPL413637; AL 4x240 mm² (JK66622 - JK66623) L= 303/320 m (trass/kaabel)
Proj, kaitsetoru MP: PEØ160; 750N; L=214 m - sügavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
Proj, reservtoru; D - E PEØ160; 750N PEØ160; 30SN (30 kN) Kokku L=300 m - sügavusel = paralleelne kaabel - paigaldusviis = paralleelne kaitsetoru
Proj, liitumiskilp LK223106 PK; 3x10A, ol.olev arvesti, (Tänavavalgustus) Maandus Proj, kaitsetoru tarbija kaablile PEØ50; 450N; L=2 m
Proj, jaotuskilp JK66622 Maandus
Proj, 0,4 kV maakaabel: MPL413631; AL 4x120 mm² (JK66622 - ÕL M12) L= 45/60 m (trass/kaabel)
0,4 kV õhuliin AMKA 3x70+95
Proj, kaitsetoru MP: PEØ110; 750N; L=45 m - sügavusel vastavalt vertikaalplaneeringule (54,20)
Proj, kaitsetoru PEØ110; 750N; L=40 m - sügavusel vastavalt vertikaalplaneeringule (53,70)
Proj, 0,4 kV maakaabel: MPL413626; AL 4x240 mm² (AJ "Härjaoja" F2 - JK66622) L= 97/110 m (trass/kaabel)
NB! Ettevaatust, sidekaabel (Telia)
NB! Ettevaatust, sidetrass (ELA SA) H=54,77 (1,21 m)
Dem, 0,4 kV õhuliin AMKA 3x70+95 (M1 - M2) L=114 m (trass)
NB! Ettevaatust, sidekaabel (Telia)
Proj, liitumiskilp LK223105 PK; 3x32A, ol.olev arvesti, (Uus-Härjaoja) Maandus, pot. ring Proj, kaitsetoru tarbija kaablile PEØ50; 450N; L=2 m Taastada tarbija ühendus
Proj, 0,4 kV maakaabel: MPL413638; AL 4x50 mm² (AJ "Härjaoja" F2 - LK223105) L= 40/50 m (trass/kaabel) PEØ110; 750N; L=40 m - sügavusel 1,0 m
Ol. olev tarbija kaabel (orient.) Tarbija kilp (tänavavalgustus)
Dem. liitumiskilp mastil 133497LK (arvesti uude kilpi LK223106)
NB! Ettevaatust, survekanalisatsioon
MP: PEØ110; 1250N; L=44 m - kinnisel meetodil - sügavusel vt, joonis TR1141-4
Proj, kaitsetoru PEØ110; 750N; L=13 m - sügavusel 0,7 m toru pealt
Ol. olev mastalajaam "Härjaoja"; 50 kVA
NB! Ettevaatust, 10 kV elektrikaabel
Mastalajaama mast õiguda
NB! Ettevaatust, sidekaabel
NB! Ettevaatust, elektrikaabel (tarbija, orient.)
Proj, jaotuskilp JK66623 Maandus
NB! Ettevaatust, elektrikaabel (tarbija, orient.)
Proj, kaitsetoru MP: PEØ160; 750N; L=29 m - sügavusel vastavalt vertikaalplaneeringule - plan, tee all sügavusel 54,30
NB! Ettevaatust, sidekaabel (kasutusest väljas)
Proj, 0,4 kV maakaabel: MPL413639; AL 4x120 mm² (JK66623 - LK223108) L= 101/110 m (trass/kaabel)
Proj, kaitsetoru PEØ110; 750N; L=74 m - sügavusel 0,7 m toru pealt
PEØ110; 1250N; L=19 m - kinnisel meetodil - sügavusel 52,00
Proj, kaitsetoru PEØ110; 750N; L=8 m - sügavusel 0,7 m toru pealt
MP; PEØ160; 30SN (30 kN); L=60 m - kinnisel meetodil - sügavusel vt, joonis TR1141-4 - NB! Puurimise pikkus maapinnast arvestades ca 140 m. - NB! Ehitusplats, maapind muutuv.
Proj, reservtoru; D - E PEØ160; 750N PEØ160; 30SN (30 kN) Kokku L=300 m - sügavusel = paralleelne kaabel - paigaldusviis = paralleelne kaitsetoru
De110 PE HN10 L=71,9m
Kaev – (2020) MP 56,71 TL 54,81
Kaev – (7212) MP 57,04 TL 55,13
K3122 MP 57,01 TL 55,13
K119 ø160 54,70
K2 ø160 54,31
ø4,3 ø110 54,31
bottom/pipe 55,87
N
W
E
S
Projekt:
Elektrilevi OÜ elektrivõrgu ümberehitus Härjaoja tee piirkonnas (OÜ Rail Baltic Estonia)
Kohila alev ja Urge küla, Kohila vald, Rapla maakond
Tellija:
Elektrilevi OÜ
Joonis:
Asendiplaan
Joonise nr:
TR1141-1
DRAFTIT
DRAFTIT OÜ
Reg. kood: 14231335
Ihaste 3, 50412 Tartu
info@draftit.ee
Projekteeris: Mikk Reiter Tel. 5348 2352
Kontrollis: Aro Kivisild
Mõõtkava 1:500
Staadium Tööprojekt
Leht 5
Lehti 7