

Projekt:	Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp Pirgu küla, Rapla vald, Raplammäe		Tellija:	Elektrilevi OÜ	
Joonis:	Asendiplaan		Joonise nr:	IP6149-K2-1	
	Projekteeris	Aro Kivisild	22.11.2024	Möötkava	1:500 Leht Lehti
	Kontrollis	Mikk Reiter	22.11.2024	Stadium	Tööprojekt 6 9

Tingmärgid on toodud asendiplaani 1. lehel.

**DRAFTIT**  
DRAFTIT OÜ  
Reg. koode: 14231335  
Iimatsalu 3, 50408 Tartu  
info@draftit.ee

AJ16622  
M 1:200

NB! Tööd toimuvad kaitsealal  
(Seli-Angerja maastikukaitseala)  
KKR kood: KLO1000735

Demonteeritav 10 kV õhuliin  
(AJ Seli...AJ Reile):  
3x AS-50, L=271m;  
3x A-35, L=348m.  
Dem. mastid (sh toed):  
RB - 4 tk; puitmastid - 9 tk;

Demonteerida mastilajaam "AJ Reile".  
- Demonteerida 0,4 kV sisestusvisang (AMKA 3x70+95, L=8m).  
- Trafo teiselaldada projekteeritud komplektalajaama AJ16622.  
- AJ Reile toitel olevad tarbijad võtta AJ16622 toitele,  
0,4 kV skeem: IP6149-K2-4.

Projekteeritud 10/0,4 kV komplektalajaam  
"AJ16622" (1VM250).  
Alajaama skeem: IP6149-K2-3;  
0,4 kV skeem: IP6149-K2-4;  
paigutusjoonis: IP6149-K2-5.  
AJ kõrgusmärk: 63,92

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:  
AJ16622 F1...M1  
(AXPK 4G120); L=17m, trass: L=5m (MPL408487)

Ettevaatust, sidekaabel!  
Sidekaabel kaitsta poolitatava toruga, 58/50, L=4m.

Proj. 10 kV maakaabel:  
AJ15171 K02...AJ16622  
(3x240+35); L=850m, trass: L=832m (KPL222153)

M1  
\* masti maandus ühendada  
proj. AJ maanduspaigaldisega;  
\* kaabel kaitsta mastil kaitsekattega.


Ettevaatust,  
10 kV kaabel!

Löigul C...D  
paigaldada  
kaabel 1m  
sügavusele.

66801:001:0458  
2400405 Viigi tee L2

Leht 5

Leht 7



10