N

3

2

1

65101:003:2590
Tallinna mnt 32

65101:001:1165
Lõokese tänav

65101:001:1164
Tallinna mnt 33

65101:003:0493
Sügise põik 4

65101:001:0829
Sügise tn 2d

65101:001:2660
Sügise tn 2

65101:001:0404
Sügise tn 2c

65101:001:0828
Sügise tn 2b

65101:001:0078
Sügise põik 2

65101:003:0351
Aruküla–Kostivere tee

65101:001:1163
Orgemetsa

65101:001:0403
Sügise tn 2a

65101:001:0221
Sügise põik 1

65101:003:0588
Sügise tänav

65101:001:0009
Sügise tn 1

65101:001:2019
Sügise põik 3

65101:001:0079
Aruküla–Kostivere tee

11304 Aruküla–Kostivere tee

65101:001:0080
Sügise tn 1

65101:001:1001
Aruküla–Kostivere tee

6,3 m

1,4 m

2,0 m

3 m

1,5 m

Ettevaatust!
Ristumine olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike, side- ja maakaablitega!
NB! Ristumisel kaevata käsitsi ja otsida surfides olemasolevate kommunikatsioonide asukoht.

Paigaldada jaotuskilp **JK71399** voolutrafodega liitumiskilp **LK238483**
Liitumiskilpi paigaldada peakaitse 3x315A
Kilbi põhja paigaldada tarbija kaabli reservtorud D160 750N, L=2 m x2
Torude otsad isoleerida ning tuua maapinnale.

Ettevaatust!
Maakaabel asub osaliselt maaparandussüsteemi maa-alal, jälgida maaparanduse drenaaži asukohta!
NB! Võimalikul ristumisel kaevata käsitsi ning tuvastada surfimise teel drenaaži täpne asukoht. Järgida maaparandusseaduse § 47 toodud tingimusi.

Olemasolev liitumiskilp **LK226036**
Projekteeritud jaotuskilbist JK71399 ehitada välja maakaabel AXPK 4G300 (MPL443724) olemasoleva liitumiskilbini LK226036, L=51 / 57 m

Teostada jätkumuhvimine olemasoleva maakaabliga AXPK 4G300 (MPL419556) ning pikendada olemasolev maakaabel paralleelselt uue maakaabliga projekteeritud jaotuskilpi JK71399

Ettevaatust!
Maakaabel asub osaliselt maaparandussüsteemi maa-alal, jälgida maaparanduse drenaaži asukohta!
NB! Võimalikul ristumisel kaevata käsitsi ning tuvastada surfimise teel drenaaži täpne asukoht. Järgida maaparandusseaduse § 47 toodud tingimusi.

Olemasolev **alajaam Rahnu:(Aruküla)**

Ettevaatust!
Ristumine olemasolevate maakaablitega!
NB! Ristumisel kaevata käsitsi ja otsida surfides olemasolevate kommunikatsioonide asukoht.

Tee alla rajada maakaabel AXPK 4G300 (MPL419556) ja reservtorud (D160 2tk) **kinniselt D160 1250N kaitsetorus min 1,0 m sügavusele, L=10 m**

Vajadusel toestada valgustusmasti puurimiskaeviku kõrval.

Puurimise kaevik

AJ Rahnu:(Aruküla) 0,4kV jaotusseadmesse ühendada kaks madalpinge jadavinnaklüliti ühise käepideme alla (F3 ja F5) ning viia töösse paralleelkaablitele. Fiidril F3 olemasolev maakaabel AXPK 4G300 (MPL419556) ühendada ümber uude **jaotuskilpi JK71399**. Fiidrilt F5 ehitada välja lisanduv maakaabel AXPK 4G300 (MPL419556) kuni projekteeritud jaotuskilbini **JK71399**, L=343 / 356 m. **Uus kaabel koos olemasolevaga ühendada jaotuskilpi paralleelis.**
Olemasolevat maakaablit pikendada liitumiskilbist LK226036 kuni uue jaotuskilbini, L= 55 / 61 m.
Jaotuskilpi ühendada projekteeritud voolutrafodega liitumiskilp **LK238438** ja olemasolev liitumiskilp **LK226036**.

Reservtorud D160 lahtiselt 750N ja kinniselt 1250N
Paigaldada alajaamast alates Sügise tänavaga paralleelselt 2 reservtoru D160 ja Tallinna mnt-ga paralleelselt 1 reservtoru

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D160 750N
Kinniselt PVC D160 1250 N

Tee alla rajada maakaabel AXPK 4G300 (MPL419556) ja reservtorud (D160 2tk) **kinniselt D160 1250N kaitsetorus min 1,5 m sügavusele, L=29 m**

Tee alla rajada maakaabel AXPK 4G300 (MPL419556) ja reservtorud (D160 2tk) **kinniselt D160 1250N kaitsetorus min 1,0 m sügavusele, L=7 m**

Ettevaatust!
Olemasolev kaev! Viia kaabel kaevu ümbert.

Ettevaatust!
Sügise tänaval paralleelne kulgemine olemasolevate maakaablitega!
NB! Olemasolevate kaablite lähistel kogu tänava ulatuses kaevata käsitsi ning mitte kahjustada olemasolevaid kaableid.

Ettevaatust!
Ristumine olemasolevate veetorustikuga.
Veetorustiku sügavus teadmata.
NB! Ristumisel kaevata käsitsi ja otsida surfides olemasolevate kommunikatsioonide asukoht.

Ettevaatust!
Ristumine olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike, side ja tänavavalgustuskaablitega!
Kanalisatsioonitorustiku sügavus puurimiskaevikus **ca 1,17 m ja peale kaevu K-20109 ca 1,85 m**
NB! Ristumisel kaevata käsitsi ja otsida surfides olemasolevate kommunikatsioonide asukoht.

Ettevaatust!
Ristumine olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike, drenaaži, side- ja maakaablitega!
NB! Ristumisel kaevata käsitsi ja otsida surfides olemasolevate kommunikatsioonide asukoht.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 01.12.2025 Töö nr: ENS-25-146
Töö nimetus: Tallinna mnt 33 elektriauto kiirlaadija liitumine Aruküla alevik,Raasiku vald, Harju maakond LC4386		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Veiko Natus	Mõõtkava:1:1000