58001:001:0316
Leetse tee 2

58001:001:0268
Tallinna mnt 23

58001:006:0030
Tallinna mnt 31

43101:001:0450
Leetse tee

58001:006:0020
Tallinna mnt 29

58001:005:0090
Tallinna mnt 27

58001:005:0116
8 Tallinn-Paldiski tee lõik 3

58001:001:0332
8 Tallinn-Paldiski tee

Asendada mast M10A uu puitmastiga
11m TAN kl 4
Toestada puitmast mastitoega 12m TAN kl 3. Masti uueks tunnuseks M10

Demonteerida mast M10

Demonteerida KP õhuliin Mast M10A-mast M11 L=36m

Ettevaatust, ristumine elektrimaakaabliga

Projekteeritud uus mastitugi 12m TAN kl 3

Haljastuse taastamine ca 13m2

Projekteeritud
AHXAMK-W 3x120+35Cu 24kV
Mast M10A -AJ26172
KPL409774
L= 10+161+3m
Paigaldussügavus 0.7m
PVC 160 750N kaitsetorus
L=139m

Projekteeritud
AHXAMK-W 3x120+35Cu 24kV
AJ26172-Mast M11 KPL409775
L= 3+149+10m
Paigaldussügavus 0.7m
PVC 160 750N kaitsetorus L=

Tee alla paigaldada kinnisel meetodil
maakaabel De 160 1250N kaitsetorusse
L= 22m.
Kaabel paigaldada min. 2,0m sügavusele

Demonteerida KP õhuliin Mast M10A- mast M1
L=65m

Haljastuse taastamine ca
155m2

Ettevaatust, ristumine elektrimaakaabliga

Projekteeritud
AHXAMK-W 3x120+35Cu 24kV
AJ26172-Mast M1 KPL409773
L= 3+102+10m
Paigaldussügavus 0.7m
PVC 160 750N kaitsetorus
L=79m

Demonteerida mastil M1 olev tõmmits
ja paigaldada kaks uut tõmmitsat²ja paigaldada maandus

Ettevaatust, ristumine elektrimaakaabliga

Haljastuse taastamine ca 14m2

Tee alla paigaldada kinnisel meetodil
maakaabel De 160 1250N kaitsetorusse
L= 23m.
Kaabel paigaldada min. 2,0m sügavusele

Projekteeritud AJ26172
Trafo 250 kVA 10,5(6,3)/0,41 kV

Projekteeritud
AXPK 4x300mm2
AJ26172-LK235281
MPL433970
L= 3+183+3m
Paigaldussügavus 0.7m
PVC 110 750N kaitsetorus

Haljastuse taastamine ca
222m2

LK236391
Kilbi ukse avanemissuund
teostada lõuna suunas
0.00=17.62
Paigaldada kõrid tarbija
kaablille Ø75 4m
Kõri otsa tuua maapinnale ning
isoleerida.
Liitumiskilbi tagakulje tsentri
koordinaadid.
X=6578042.01
Y=506168.76

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud aluspaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 488827
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.





TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- Projekteeritud 10 kV kaablitrass 750N kaitsetorus esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
- Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass 750N kaitsetorus esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N
- Olemasolev mp kaabel
- Olemasolev kp kaabel
- Olemasolev mp õhuliin
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev veetrass
- Katastriüksuse piir
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Projekteeritud masti koos toega
- Demonteeritav õhuliin
- 8 Tallinn-Paldiski tee kaitsevoond
- Projekteeritud masti tõmmits
- Jatkumuhv
- Juurdepääsu võimalus
- E-Service poolt koostatud projekti Projekti 24_1339-1 reservtorud
- Projekteeritud AJ26172

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 16.07.2025
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-28
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 001
Töö nimetus: Liitumine kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel Tallinna mnt 31 Paldiski linn Lääne-Harju vald Harju maakond, LE3491		Telefon: +372 56 890 611	M026kava: M1:500 A1
		e-mail: andres.koppel@stromtec.ee	
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteerija: Andres Koppel	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	