TINGMÄRGID

- 1W2 — Projekteeritud KP maakaabel
- 1W1 — Projekteeritud MP maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp/jaotuskilp
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud komplektalajaam

Sookure tee 37 29101:001:1201

Sookure tee 35 29101:001:1200

Sookure tee 36 29101:001:1099

Sookure tee 33 29101:001:1199

Sookure tee 34 29101:001:1159

Luige tee 10a 29101:001:1103

Luige tee 26 29101:001:1162

Luige tee 24 29101:001:1163

Luige tee 22 29101:001:1164

Luige tee 18 29101:001:1165

Luige tee 16 29101:001:1161

Luige tee 20 29101:001:1163

Luige tee 14 29101:001:1160

Luige tee 5 29101:001:1155

Luige tee 12 29101:001:1179

Sookure tee 14 29101:001:1181

Sookure tee 10 29101:001:1177

Sookure tee 16 29101:001:1183

Luige tee 12 29101:001:1098

Luige tee 10 29101:001:1158

Luige tee 8 29101:001:1157

Sookure tee 11 29101:001:1178

Sookure tee 8 29101:001:1176

Sookure tee 13 29101:001:1180

Sookure tee 9 29101:001:1175

Toonekure tee 31 29101:001:1150

Proj. 1-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217665)
Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217665)
Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64890; In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217665 kõrvale, eest vaadatuna paremale.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217668)
Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. 1-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217669)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217667)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64891; In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217667 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 1-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217670)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64892; In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217671 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217671)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217672)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217673)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64893; In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217674 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217674)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217676)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217675)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64894; In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217675 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64895; In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217677 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217677)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64896; In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217678 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 1-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217678)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217676)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217675)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64894; In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217675 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217663)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64888; In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217663 kõrvale, eest vaadatuna paremale.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217664)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64889; In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217664 kõrvale, eest vaadatuna paremale.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217680)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64897; In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217680 kõrvale, eest vaadatuna paremale.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217668)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217673)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esikülgega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi sokliile märgitud kilbi paigaldusõõgrust tähistav joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(1÷2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (Rz1000).

Proj. komplektalajaam "A114077" HEKA 630VM
- Ol. oleva maapinna kõrgus c.a. +38.56, pkj. alajaama paigaldusõõgrus vastavalt paigaldusjoonisele.
- Proj. alajaamale ehitada potentsiaalitasandusega maapaigaldis (Rz402)
- Proj. alajaama paigaldamisel juhinduda joonisest 01.

Kinnistute C-kategooria (asustusala)

Kinnistute B-kategooria (asustusala)

Kinnistute C-kategooria (asustusala)

Kinnistute C-kategooria (asustusala)

Kinnistute C