Ristumine parklaga
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=2x27m
Ristumisel min 1,0m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Ettevaatust ristumine sadeveetrassiga
Ennem puurimist selgitada sügavus

Ettevaatust läheduses k/p elektrikaabel

Ettevaatust ristumised side- ja elektritrassidega

Kaabel paigaldada sidest vahekaugusega min 0,5m

Ettevaatust ristumine sadeveetrassiga

Ettevaatust tööd elektrikaablite kaitsevööndis, kaitsevööndis käsitöö

Objekti elektrivarustuseks projekteeritud 0,4 kV kaablid
2xAXPK 4G300, AJ Säästu:(Viimsi) - JK67755
Nr MPL422589/MPL422590, L=2x(5+131+3)m kaitsetorus De160 750/1250N
Paigaldussügavus min 1,0m

Objekti elektritoide võtta alajaama AJ Säästu:(Viimsi) uuelt fiidrilt
Asendada 315kVA trafo uue 630kVA trafoga
Asendada ol.olev MP seade (In=630A) uue MP seadmega (In=1000A)
Asendada trafo ja MP seadme vahelised kaablid
Alajaama maanduse lõhkumisel tuleb see taastada

Lahtise kaeviku piirded max 80cm kaevik

Katendid taastada terve kaeve mahus vähemalt eelnevasse seisukorda

89001:001:0883
Ankru tee

Trepp

89001:010:2210
Randvere tee 1b

Kauplus

Ettevaatust ristumised side- ja elektritrassidega

89001:001:1805
11250 Viimsi-Randvere tee L1

Ristumine parklaga
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=2x10m
Ristumisel min 1,0m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Ettevaatust ristumine kanalisatsioonitrassiga
Ennem puurimist selgitada sügavus

Ettevaatust ristumine elektritrassiga

Taastada betoonkivikatend ca 20m2

89001:010:3182
Raudtee

Ettevaatust tööd sadevee ja elektrikaablite kaitsevööndis, kaitsevööndis käsitöö

89001:001:0274
Randvere tee 1

Bensiinijaam

Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp Randvere tee 1 autolaadija
1-kohaline LK227418 voolutrafodega, esiküljega parkla suunas
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid ca:
X = 6595962.8702 Y = 546932.1910
Projekteeritud sokliga pinnases 2.sekts. jaotuskilp JK67755 (LK-ga kõrvuti)
Paigaldada ühine maanduspaigaldis
Tarbijakaablile paigaldada reservtoru, toru otsa koht
tähistada maapinnal puittokiga, toru tihendada, PVC De160 L=4m
Komplekteerida vastavalt el. skeemile 002

PK3x500A
JK67755
LK227418

Ettevaatust läheduses veetrass
Nõutud vahekaugus kilbi ja trassi vahel min 1,0m

X = 6596050
Y = 547000

km 7,71
km 7,64
km 7,62

1,28
1,47
1,56
1,16
1,01m

N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- Paigaldus kinnisel meetodil
- 2W1 2W1 2W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus (2 kaablit kaevikus)
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Haljasala taastamine
- Betoonkivikatte taastamine

GEOINFO

KOOSKÕLASTUSTE TABEL

JRK NR	ASUTUS	NUMBER	KUUPÄEV
1.	AS Gaasivõrk	3-7/582-24	30.04.2024
2.	AS Viimsi Vesi	-	26.04.2024
3.	IMATRA ELEKTER AS	27370	24.04.2024
4.	Telia Eesti AS	38816174	22.04.2024

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 19.04.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR 11710G	OBJEKT Randvere tee 1 elektriliitumine		
TÖÖ KOOD JT2892	AADRESS Harju maakond Viimsi vald Miiduranna küla		
KOOSTAS J. Rump	FAIL 11710G Randvere tee 1 elektri geoalus		
KONTROLLIS M. Sepp	MÕÕTKAVA 1:500	LEHT 1 / 1	JOONIS Geodeetiline alusplaan
MÕÕDISTATUD 09.04			

Kirjanurk
TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt ELV OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr LT-24015H.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1,0m sügavusele kaitsetorusse. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast. Ristumistel muu tehnovõrguga kutsuda kohale tehnovõrkude esindajad.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 03.05.2024
Töö nimetus:	Randvere tee 1 autolaadija elektriliitumine. Miiduranna küla, Viimsi vald, Harju maakond. Tööprojekt JT2892	MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Töö nr: 24-07
Joonise nimetus:	Üldasendiplaan	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280 Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Joon nr: 00Y Mõõtkava: M1:500 A3