



Tee alt on läbi 100 mm PVC kaitsetorud Rakvere mnt 15 kinnistult Rakvere mnt 14 hooneni ja Selja koolitee 7 kinnistult Rakvere mnt 18 kinnistu piirini. Neid saab kasutada üle tee minevate kinnistute lahendamiseks.

Sidemast SLR (Kiuskeemil Selja RAS)

Paigaldada olemasolevale 4f optikale (läheb sidemasti SLR) peale kaks sidekaevu ja kaks jätku. Sealt saab ära lahendada 3 kinnistut (Rakvere mnt 18 ja 18a ning Selja koolitee 2)

Sidekaev SLJ-2

Sidekaev F41S13M9

Paigaldada olemasolevale postile (Rakvere mnt 18 kinnistul) PC jaotla ja lahendada ära õhuliiniga Rakvere mnt 18 ja 18 a kinnistu kasutades olemasolevaid poste.

Alates sidekaevust F41S13M9 lahendada ära kogu piirkond kasutades olemasolevat (sidekanalisatsioon, sidekaevud) ja rajatavat taristut. Magistraal kaablid min 24f, kliendikaablid min 2f) Olemasolevatele/uutele klientidele optika tupp otsastatult. Sidekaevus olemasolev jätk. Saab kasutada kahte tehnilist kiudu (2x128 klienti). Sidekaevu F41S13M9 ka SLJ-2 vahele näha ette 4x14/10 multitoru.