OÜ Geolevel Reg.nr. 11874400 MKM reg.nr. EEG000211 Linda 20–9 41536 JÕHVI tel. 5124995 e-mail: vadim@geolevel.ee	Juhataja Vadim Tatur	Töö tellija: ELEKTRO–SISTEM AS Töö nimetus Altserva tn 2–14 rek–ne valgustuse rekonstrueerimine geoalus adress: Altserva tn 2–14 Ahtme l.o., Kohtla–Järve linn, Ida–Viru

Kuupäev	Joonis	Jooniseid	Mõõtkava	Töö nr
04.03.2024.a	1	4	1 : 500	1819/2024

Telia Eesti AS	04.03.2024	nr.38706092
Gren Viru AS	04.03.2024	kooskõlastatud
OÜ Järve Biopuhastus	08.03.2024	nr.2–9/3836
AS Gaasivõrk	07.03.2024	mõõtalas ei ole gaasipaigaldusi

Kooskõlastatud

Koordinaadid Lambert EST süsteemis.
Kõrgused EH2000 süsteemis.
Mõõdistamise aeg:marts 2024.a.
Töö väljastamise aeg:marts 2024.a.
Piirid saadud Maa–ameti registri kaardilt seisuga 28.02.2024.
Lumi paksus>10sm

Kasutatud instrumendid:
SP 80 GPS
uuringu ala

Estonia puiestee L6
32201:001:0286

Projekteeritud valgustuskilp TV-JK nr.22, skeem vt.joonis EL-5-02.

Õpetajate tn 8
32205:002:0043

Blokeering Ahtme AJ-st nr.27

Ol.ol.mast 87(2xE4) 750W

Ristumiskoht reoveetorustikuga nr.1 avatud meetodil 0,7m sügavusel

Ristumiskoht veetorustikuga nr.2. avatud meetodil 0,7m sügavusel

Ristumisel soojustrassiga paigaldada kaabel trassi alt avatud meetodil

X=6581359.45
Y=695211.64

Kaabel paigaldada avatud meetodil D75 750N L=16m min.0,7m sügavusel

78m

ETTEVAATUST, KP KAABEL!

Ristumine teega avatud meetodil D75 750N L=7m min.1m sügavusel

58m

Ristumisel soojustrassiga paigaldada kaabel trassi alt avatud meetodil

X=6581328.04
Y=695236.41

1.22.L1
52W.5°
10m.1m

Estonia pst 44a
nr. 32205:002:0031

Olemasolev Elektrilevi OÜ liitumiskilp 152652LK 3x63A

Ristumine teega avatud meetodil 2xD75 750N L=2x4m min.1m sügavusel

Estonia pst 46
32205:002:0011

Ristumine teega kinnisel meetodil D75 1250N L=5m min.1m sügavusel

Kaabel paigaldada avatud meetodil parkla alt torus D75 750N L=6m min.1m sügavusele

Ristumiskoht reoveetorustikuga nr.3 avatud meetodil 0,7m sügavusel

Ristumiskoht veetorustikuga nr.4 kinnisel meetodil 1m sügavusel

3.22.L3
38W.5°
6m.-m

42m

ETTEVAATUST, KP KAABEL!

De90PE,PN10

X=6581312.67
Y=695277.15

23m

Ristumisel soojustrassiga paigaldada kaabel trassi alt avatud meetodil

X=6581296.64
Y=695261.18

Altserva tn 2c
32201:001:0403

2.22.L2
52W.5°
10m.1m

Ristumine sõiduteega kinnisel meetodil D75 1250N L=19m min.1m sügavusel

40m

Ol.olev valgustuse maakaabel ühendada proj.mastiga nr.6.22.L3

Õpetajate tänav
32201:001:0591

6.22.L3
52W.5°
10m.1m

X=6581265.24
Y=695285.95

Ristumisel soojustrassiga paigaldada kaabel trassi alt avatud meetodil

Ol.ol.mast 65A(2xF4) 65W

Ristumine kõnniteega kinnisel meetodil D75 1250N L=4m min.0,7m sügavusel

Ristumiskoht vee-*reoveetorustikega nr.7 kinnisel meetodil 0,7m*1m sügavusel

Ristumine sõiduteega kinnisel meetodil D75 1250N L=13m min.1m sügavusel

30m

7.22.L1
52W.5°
10m.1m

X=6581245.39
Y=695305.48

35m

X=6581267.27
Y=695332.79

Ristumine sõiduteega kinnisel meetodil D75 1250N L=12m min.1m sügavusel

Altserva tn 5
32205:003:0023

Altserva tn 3
32205:003:0006

Altserva tn
32205:00

5.22.L2
2x38W.5°
6m.-m

X=6581347.38
Y=695322.75

Ristumiskoht reoveetorustikuga nr.6 avatud meetodil 0,7m sügavusel

31m

Ristumiskoht veetorustikuga nr.5 avatud meetodil 0,7m sügavusel

Altserva
32205:002:0023

4.22.L1
38W.5°
6m.-m

X=6581328.44
Y=695299.62

Ristumisel soojustrassiga paigaldada kaabel trassi alt avatud meetodil

34m

Puurimiskaeviku sügavus on 1m. NB! Kaevata käsitsi

10.22.L1
52W.5°
10m.1m

X=6581309.86
Y=695386.47

ETTEVAATUST, KP/MP KAABLID!

ETTEVAATUST, SIDEKAABEL!

Ristumiskoht reovee*- veetorustikega nr.8 kinnisel meetodil 1m sügavusel

X=6581288.75
Y=695359.78

9.22.L3
52W.5°
10m.1m

Puurimiskaeviku sügavus on 1m. NB! Kaevata käsitsi

Ristumine sõiduteega kinnisel meetodil D75 1250N L=11m min.1m sügavusel

41m

Ristumine sõiduteega kinnisel meetodil D75 1250N L=13m min.1m sügavusel

35m

TINGMÄRGID:

- W1.1 — PROJEKTEERITUD MAAKAABEL AXPK 4G25 KAITSETORUS d50mm 450N TRASSI PIKKUS [...]m
- W1.1 — PROJEKTEERITUD VÄLISVALGUSTUSE MAAKAABEL SIGNAALJUHTMEGA ARLC 4G25+2,5Cu KAITSETORUS d50mm 450N TRASSI PIKKUS [...]m
- 1.22.L1 52W.5° 10m.1m — **VALGUSTUSMASTI ANDMED:** *VALGUSTI NR.1 *ALAJAAM NR.22 *FAAS L1 *VALGUSTI VÕIMSUS 52W * MITU VALGUSTIT - (2x...) *VALGUSTI KALDENURK 5° HORISONTAALI SUHTES *MASTIL H=10m *KONSOOLIGA L=1m *(.-m) KONSOOLITA
- PROJEKTEERITUD TÄNAVAVALGUSTI PHILIPS BGP281 LED60 38W UUEL METALLMASTIL H=6m
- PROJEKTEERITUD TÄNAVAVALGUSTI PHILIPS BGP282 LED85 52W UUEL METALLMASTIL H=10m
- PROJEKTEERITUD ÜLEKÄIGURAJA VALGUSTI PHILIPS BGP281 LED59/757 R 35,5W UUEL METALLMASTIL H=6m
- PROJEKTEERITUD MAAKAABELLIINI KAITSEVÖÖND 1m KAABLIST MÕLEMALE POOLE
- PROJEKTEERITUD MAAKAABELLIIN ASUB OLEMASOLEVA TÄNAVAVALGUSTUSE ÕHULIINI VÕI MAAKAABELLIINI KAITSEVÖÖNDIS
- PROJEKTEERITUD MAANDUSPAIGALDIS
- DEMONTEERITAV MAST *MADALPINGE ÕHULIINI KAABEL

- OLEMASOLEV MADALPINGE MAAKAABEL
- OLEMASOLEV KESKPINGE MAAKAABEL
- OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN
- OLEMASOLEV GAASITORUSTIK
- OLEMASOLEV KANALISATSIOONITRASS
- OLEMASOLEV VEETRASS
- OLEMASOLEV SADEMEVEETORUSTIK
- OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON
- OLEMASOLEV KÜTTETRASS
- KINNISTUPIIR
- OLEMASOLEV TEE *ÄÄREKIVI

Projekteerija	A.Romanova	allkirjastatud digitaalselt
Juhataja	A.Volodchenkov	allkirjastatud digitaalselt

Aadress: Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas tänavavalgustuse rekonstrueerimine Õpetajate-Altserva tn piirkonnas (1.osa)
Tellija: Kohtla-Järve Linnavalitsus

Staad.	Joonise nr.	Leht/Lehti
TP	EL-4-01	1/4

ELEKTRO-SISTEM AS
Järveküla tee 38a, 30328 Kohtla-Järve

ASENDIPLAAN

Mõõt.	M 1:500 A3
Töö nr.	3/2024
Kuupäev	26.03.2024