joon. 001-2

joon. 001-3

Projekteeritud kahekohaline liitumiskilp LK240552
Tarbijate kaablite kaitsetorud 2x D50, 450N, L=2/4 m
Kilbile rajada maandus (R≤100 Ω) ning pot. tasandusring
Kilp paigaldada kõrgusmärgile 67.25.

Maakaabel (MPL447588) AXPK 4G50 mm² (L=75/80 m)
AJ27370 F1 - LK240552
Kaabel trassi pikkuses kaitsetorus:
- tee aluses osas D110, 750N, L=30 m,
- ülejäänud trassi osas D110, 450N, L=45 m.

Projekteeritud kahekohaline liitumiskilp LK240551
Tarbijate kaablite kaitsetorud 2x D50, 450N, L=2/4 m.
Kilbile rajada maandus (R≤100 Ω) ning pot. tasandusring.
Kilp paigaldada kõrgusmärgile 67.85.

Projekteeritud komplektalajaam AJ27370
Alajaam paigaldada kõrgusmärgile 68.20

Maakaabel (MPL447590) AXPK 4G50 mm² (L=7/12 m)
AJ27370 F5 - LK240550
Kaabel trassi pikkuses kaitsetorus D110, 450N, L=7 m.

Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp LK240550
Tarbija kaabli kaitsetoru 1x D50, 450N, L=2/4 m
Kilbile rajada maandus (R≤100 Ω) ning pot. tasandusring.
Kilp paigaldada kõrgusmärgile 67.85

15 kV kaabliga paralleelselt paigaldada reservtoru D160, 750N, L=58 m.

Maakaabel (MPL447589) AXPK 4G50 mm² (L=21/26 m).
AJ27370 F3 - LK240551
Kaabel trassi pikkuses kaitsetorus:
- tee aluses osas D110, 750N, L=13 m,
- ülejäänud trassi osas D110, 450N, L=8 m.

Kinnine läbindamine 2x D160, 1250N (L=14 m), min 1,0 m sügavusel teekattest.

69403:004:0129
Sutiku tn 14

69403:004:0033
Rukki tn 14

Rukki tn

Rukki-Põksi tee L1
17101:001:0823

Kiigemäe
17101:001:0826

Lohuaru
17101:001:0825

Lohunõlva
69403:004:0158

Männiku tn 3a
17101:001:1800

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- V — Olemasolev veetrass
- K — Olemasolev kanalisatsioonitrass
- K — Olemasolev surve kanalisatsioonitrass
- Olemasolev 10 kV maakaabelliin
- Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud betoonplaadid (600 x600 mm)
- Projekteeritud killustikkate
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 450N
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- 1W2 — Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 450N
- 1W2 — Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- 1W2 — Projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus 1250N
- Projekteeritud reservtoru 750N
- Projekteeritud reservtoru 1250N
- Projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp
- Projekteeritud 2-kohaline liitumiskilp
- Tarbija kaabli kaitsetoru
- Projekteeritud maandus ja pot. tasandusring
- Puurimiskaevik
- Kinnistu piir
- Planeeritud kinnistu piir

Märkus. Liitumiskilbi tegelik suurus on tähistatud sinise ristkulikuga tingmärgi sees

Tinter-Projekt OÜ tööga 03-26-TP projekteeritud:

- V1 — veetorustik
- K1 — kanalisatsioonitorustik

Märkused
1. Kaablid paigaldada planeeritud maapinnast min 1,0 m sügavusele.
2. Kaevik kogu trassi ulatuses tagasitäitel tihendada kihtide kaupa, kasutades pinnasetihendajat. Vajadusel (kui tagasitäiteks ei sobi kohapealne väljakaevatud pinnas) kasutada kaeviku tagasitäiteks liiva, purustatud kruusa või muud tihendatavat mineraalset materjali.

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Energia 4, Pärnu, 80042	Kuupäev: 16.06.26
Töö nimetus:	Lohunõlva ridaelamute elektrivarustuse tööprojekt Käärdi alevik, Elva vald, Tartu maakond LC5008	Reg nr: 11445550	Töö nr: LC5008
		Telefon: 5136891	Joon nr: 001-4
		e-mail: tarmo.laur@enersense.com	Mõõtkava: 1:500 (A3)
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Tarmo Laur	