MÄRKUSED

*. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 417770
*. Alusplaanina on kasutatud:
--Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani töö number 230905G1, 310523G1, 230413G1 .
Koostamise aeg:2023 märts, Koordinaadid L-EST 97 süsteemis ning kõrgused EH2000 süsteemis.

* Asendiplaanile kaabli pikkused märgitud trassi pikkustena.Kaabli pikkuste jaoks vt elektriskeemi joonis .
* Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
* Käesolevat joonist käsitleda lahutamata osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
* Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
*Tutvuda enne ehitustööde pakkumise tegemist looduses objektiga.
*Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevööndidega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.
*Suundpuurimise töödega peab olema tagatud olemasolevate võrkude kaitse ja vajadusel nende toestamine. Enne puurimistöösid võtta ühendust puurtoruga ristuvate tehnovõrkude valdajatega- teavitada järelevalvet.
*Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel võrguvaldaja esindaja juuresolekul.
*Joonisel on projekteeritud muhvide asukohad indikatiivsed.
*Üldjuhul paigaldad kaabel h=-0,7m ja toruta, **kui joonisel pole märgitud teisiti,**
teede alt h=-1,0m ja 750N torusse lahtise meetodi puhul.

Oja tee 11
79301:001:0122

Oja tee 17
83101:004:0258

Lõik AJ14209-AJ14208
Projekteeritud KP kaabel,
AHXAMK-W 3x240+35 , tunnus KPL220527, l=948m.

Lõik AJ14208 F3- M4
Projekteeritud MP kaabel,
AXPK 4G120 , tunnus MPL404122, l=130m, h=-1m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110 450N
kui pole joonisel märgitud teisiti.

Lõunа tee 3
83101:004:0292

Kinnistule mahasõidu tee
all paigaldad KP ja MP kaablid
h=-1m ja 750N torusse l=7m.

Projekteeritud LK218713 (Pihva tee 1)
Arvesti tõsta ümber vanast LK-st
Tarbijaühendus taastada AXPK 4G25 l= 5m

Oja tee 19
83101:004:0257

Kanalisatsioon ja vesi!

83101:004:0274
Oja tee 15

Lõik JK65188 F3-M1
Projekteeritud MP kaabel,
AXPK 4G120 , tunnus MPL404119, l=14m, h=-1.0m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110 750N

Asendada mast uue Tanalith klass 3, 10m mastiga
Asendada ka tugi.

Lõik JK65188 F2-M1
Projekteeritud MP kaabel,
AXPK 4G120 , tunnus MPL404118, l=7m, h=-1.7m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110 750N

Lõik JK65188 F1-M1
Projekteeritud MP kaabel,
AXPK 4G120 , tunnus MPL404120, l=7m, h=-1.0m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110 750N

Oja tee
79301:001:0124

Dreen!

Kinniselt 1250N, h=-1m, l=16m
Vastavalt joonisele TL-2-15,
"Lõuna tee"

D160, 750N, h=-1, l=m

Dreen!

M1

83101:004:0240
Lõuna alajaam

El. kaabel!

Alajaam demonteerida
ja TV kilp

Projekteeritud JK65188

Lõuna AJ- M1
MP liin demonteerida
EX4G95 l=12m
EX4G50 l=12m
EX4G70 l=12m

83101:004:0123
Oja tee 4

Oja tee 6
83101:004:0297

Aias sees
võimalikult vähe kahju teha!

Vesi!

Kanalisatsioon!

MP liin (EX4G70) demonteerida
koos mastide ja tugedega

Demonteerida tugi

El. kaabel!

Demonteerida tugi

Projekteeritud LK218712 (Tänavavalgustus)
Arvesti tõsta ümber vanast LK-st
Tarbijaühendus taastada AXPK 4G25 l= 9m

KP mast demonteerida

Lõik AJ14208 F1- JK65188
Projekteeritud MP kaabel,
AXPK 4G300 , tunnus MPL404121, l=4m, h=-0.7m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110 450N

Mastide demonteerimisel kasutada kergemat tehnikat.
Kinnistul Oja tee 2 paikneb maaküttе torustik!
Ei tohi saada kahjustada!

Oja tee 2
83101:004:0281

79301:001:0335
Lõuna tee 1

Lõik JK65188-LK218713
Projekteeritud MP kaabel,
AXPK 4G50 , tunnus MPL404124, l=59m, h=-0.7m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110 450N

83101:004:0294
Pihva tee 1

83101:004:0295
Oja tee 8

Projekteeritud komplektalajaam (vana Lõuna alajaama asendus)
-HEKA1VM1000 "AJ14208"
(Paigaldada LR7509 etappis 8 demonteeritud Jaanitee alajaam)
Paigaldada alajaama trafo 21(10,5)/0,41 kV 160kVA
Vt Alajaama elektriskeem EA-6-17
Alajaama paigutusjoonis AR-7-17
Vajadusel kasutada generaatorit ol. ol. toite taastamiseks.

79301:001:1074
Kamapõllu

Vesi!

83101:004:0293
Lõuna tee 1

Vesi!
z=47.99, BK-77,De32

Lõik AJ14208-Aj Fekaali
Projekteeritud KP kaabel,
AHXAMK-W 3x240+35 , tunnus KPL220526, l=642m.
-

79301:001:0795
Oja tee 2a

X1

Lahtiselt ,450N, h=-0.7m, l=20

El. kaabel!
Välja šurfida ja taastada!

83101:004:0021
22105 Haage-Rahinge tee

X2

Dreen!

X3

X5

X4

KM 2.89

KM 3.09

KM 2.77

Kõrvalmaantee

X7

X6

Vesi!

Kanalisatsioon ja vesi
z=48.08, EH,De160 PE

Kinniselt ,1250N, l=199m
X4-X6, h=-1.5m,
X6-X7, h=-0.7m,

Kinniselt ,1250N, h=-0.7m, l=132m
X1-X2, h=-0.7m
X2-X3, h=-3.0m
X3-X4, h=-1.5m
Vastavalt joonisele TL-2-14,
"Rahinge järve äärne"

Kaabel peab olema 3m sügavusel tiibade konstruktsioonist. juba tiibade all

83101:004:0240
Pihva tee 2

N
S
W
E

Tingmärgid Enersense AS
Tartu linna ÜP 2030+ tuletatud abijoon

1W1 Projekteeritud madalpinge kaabel
1W2 Projekteeritud keskpinge kaabel
Kinnistupiir
Olemasolev keskpinge kaabel
Olemasolev madalpinge kaabel
G Ol. ol gaasitrass
V Ol. ol. veetrass
K Ol. ol. kanalisatsioonitrass
S Ol. ol. sidetrass

Projekteeritud MP/KP muhv
Tööst väljaviidav/demonteeritav
Projekteeritud liitumiskilp
(must kast tingmärgi sees näitab
kilbi reaalset asukohta reaalsete mõõtudega)
Projekteeritud jaotuskilp
(must kast tingmärgi sees näitab
kilbi reaalset asukohta reaalsete mõõtudega)

Ol. ol. Kõrgepinge elektrikaabel
Ol. ol geodeetiline märk
koos kaitsevööndiga
K Ol. ol. kanalisatsioonitrass
SK Ol. ol. sadekanalisatsioonitrass
Projekteeritud alajaamad
Teepeenra konstruktsioon taastamine vastavalt
ehitusaegsele olukorrale kruusakatendiga segumark 6
Kaeviku taastamine vastavalt ehitusaegsele olukorrale
murukülv+kasvupinnas/ ainut kasvupinnas
Kaeviku taastamine vastavalt ehitusaegsele olukorrale
killustik kattega
Orieteeruv kinnisemeetodi masina ala
Sõidutee asfaltkatte taastamine
Projekteeritud kinnine meetod

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63a Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 20.03.2024
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LR7509
		Telefon/fax: 53 49 75 65	Joon nr: AS-1-31
Töö nimetus: Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu- Nõo 15 kV fiidrite ümberehitus tööd TÖÖPROJEKT etapp 6		e-mail: Siim.Sulamagi@enersense.com	Mõõtkava: M1:1000 / A2
		Projekteeris: Siim Sulamägi	
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		Kontrollis: Siim Holtsmann	Muudatus: Ver 1

Plotted: Wednesday, March 20, 2024 17:39:38 PM Plotted by: Sulamägi Siim