Projekteeritud maakaabel KPL420191
AHXAMK-W,3x120+35Cu;
AJ26919 → KP mast 105
L=6+538+10;

Ettevaatust, ristumine drenaažitoruga!
Kaabel rajada 0,5m drenaažitorust allapoole. Vt seletuskiri "Ristumine drenaažitrassiga"

Lõigus A-B
kaabel De160 450 N kaitsetorus
L(A-B)= 62 m
Paigaldussügavus 0,7 m

Lõigus B-C
kaabel De160 750 N kaitsetorus
L(B-C)= 9 m
Paigaldussügavus 1,0 m

Lõigus C-D
kaabel De160 450 N kaitsetorus
L(C-D)= 5 m
Paigaldussügavus 0,7 m

KP mast 98
demonteerida

Lõigus D-K ristumine 24232 Savikoti-Pärsti teega
km 0,579
Teostada kinniselt meetodil
Kaabel De160 1250 N kaitsetorus L(D-K)= 28 m
Paigaldussügavus min 1,2 m

62901:002:0033
24232 Savikoti-Pärsti tee

Savikoti-Pärsti tee

Kr Rattamaa tee

Savikoti-Rattamaa tee

Lõigus D-E
kaablid De160 450 N
kaitsetorus L(D-E)= 106 m
Paigaldussügavus 0,7 m

89901:001:1425
Pärsti tee 18

Ettevaatust, ristumine drenaažitoruga!
Kaabel rajada 0,5m drenaažitorust allapoole. Vt seletuskiri "Ristumine drenaažitrassiga"

Ettevaatust, ristumine sidetrassiga!

Ettevaatust, ristumine drenaažitoruga!
Kaabel rajada 0,5m drenaažitorust allapoole. Vt seletuskiri "Ristumine drenaažitrassiga"

62901:001:0990
Pärsti tee 20

Tarbija ühendus taastada kaabliga AXPK 4G240

Ol. olev MP mastil 1 taastada ühendused õhuliiniga. Mastile rajada maandus.

Ol. olevad rippkeerdkaablid asendada maalpinge maakaabliteg:
AXPK 4x120
MPL443602 ja MPL443601
AJ26920 → MP mast 1, L= 6+5+10 m
Kaabel De110 450 N kaitsetorus L(toru)= 5 m
Paigaldussügavus 0,7 m

89901:001:1422
Pärsti tee 14b

Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x240
MPL443600
AJ26920 → LK238450, L= 6+6+4 m
Kaabel De110 450 N kaitsetorus L(toru)= 6 m
Paigaldussügavus 0,7 m

Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x50
MPL443603
AJ26920 → LK238449, L= 6+4+4 m
Kaabel De110 450 N kaitsetorus L(toru)= 4 m
Paigaldussügavus 0,7 m

Meksi:(Võhma) KTPN AJ asendada komplektalajaamaga AJ26920, 1VM250;
0.00=98.38
AJ keskpunkti koordinaadid:
X:6476637.19
Y:586692.92

Meksi AJ

Ettevaatust, ristumine kanalisatsioonitrassiga!

Ettevaatust, ristumine drenaažitoruga!
Kaabel rajada 0,5m drenaažitorust allapoole. Vt seletuskiri "Ristumine drenaažitrassiga"

Ettevaatust, ristumine veetrassiga!

Kruusatee taastamine ca 14m²

62901:001:0083
Musumäe tee

Projekteeritud maakaabel KPL420190
AHXAMK-W,3x120+35Cu;
AJ26920 → AJ26919
L=6+427+6;

KP mast 2 asendada;
TAN 11m, klass 4 + tugi 12m, klass 3

Proj. liitumiskilp LK238450;
Kilp paigaldada sokkile.
Peakaitse 3x250A.
Tarbija ühendus taastada.
Liitumiskilbi avanemissuund teha edelasse.
Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. alajaama omaga.
Liitumiskilbi tagaküljle keskpunkti koordinaadid:
X= 6476637.05
Y= 586691.69

Proj. liitumiskilp LK238449;
Kilp paigaldada sokkile.
Peakaitse 1x25A.
Tarbija ühendus taastada. Tarbijakaabli asukoht määrata lahtikaevamise teel.
Liitumiskilbi avanemissuund teha edelasse.
Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. alajaama omaga.
Liitumiskilbi tagaküljle keskpunkti koordinaadid:
X= 6476636.56
Y= 586691.94

Projekteeritud maakaabel KPL420189
AHXAMK-W,3x120+35Cu;
Mast 2 → AJ26920
L=10+12+6;
Kaabel De160 450 N kaitsetorus
L(toru)= 12 m
Paigaldussügavus 0,7 m

62901:001:0043
Pärsti tee 14

KP mastide 2 ja 96 vahel asendada ol. olev paljasjuhe kaetud juhtmega BLL99, L=87m

Demonteerida AS-50 õhuliin alates KP mast 96 kuni alajaam
Väljaotsa:(Võhma)
L(trass)=429m

KP mast 97
demonteerida

Mast 1

Mast 96

79.33

7.92

KP mast 1asendada;
TAN 11m, klass 4 + tugi 12m, klass 3

KP mast 96 asendada;
TAN 11m, klass 4 + tugi 12m, klass 3

Ol. olev paljasjuhe AS-50

Ol. olev paljasjuhe AS-35

62901:001:0051
Musumäe tee 17

STROMTEC TÖÖ NR 25-110 TINGMÄRGID

- Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reaalset suurust tähistava tingmärgiga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. keskpinge õhuliini mast
- Proj. madalpinge õhuliini mast
- Proj. õhuliini mastitugi
- Proj. mastalajaam
- Proj. tõmmits õhuliini mastile
- Proj. alajaam maanduspaigaldisega
- Puurimise lähtekaevik
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 16.01.2026
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-110
Töö nimetus: Viljandi-VASTEMÕISA. IP8579. Tööprojekt.		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 001
		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 001		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	