



Aktsiaseltsi Tallinna Sadam võrgulepingu tüüptingimused

1 Mõisted

- 1.1 **Arveldusperiood** – ajavahemik, mille jooksul osutatud teenuse kohta esitab võrguettevõtja ostjale arve.
- 1.2 **Edastamistasu põhitariif** – elektrienergia edastamise tasu, mõõtühik senti/kWh.
- 1.3 **Edastamistasu päevatariif** – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni, v.a riiklik püha kell 7.00-22.00; mõõtühik senti/kWh, kui hinnapaketi ei ole määratud teisiti.
- 1.4 **Edastamistasu öötariif** – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni, v.a riiklik püha kell 22.00–7.00 ja laupäeval, pühapäeval ning riiklikul pühal kogu ööpäeva jooksul; mõõtühik senti/kWh, kui hinnapaketi ei ole määratud teisiti.
- 1.5 **Elektrimüüja** – võrguarvelduslepingu sõlminud elektrienergia müüja, kes on ostjaga tarbimiskoha suhtes sõlminud avatud tarne elektrilepingu, või üldteenuse osutaja.
- 1.6 **Elektritootja** – ostja, kes kasutab elektrienergia tootmiseks elektritootmiseadet ja kelle võrgulepingus on tootmistingimustes kokku lepitud.
- 1.7 **Elektritootmiseseade** – tootmismoodul ja/või salvestusseade, mis on võrguga paralleeltöös ja mis võib edastada võrku aktiivenergiat.
- 1.8 **Hinnakiri** – dokument, mis fikseerib teenuse tasumäärad (tariifid), hinna- ja teenuspaketid, nendega seotud allahindlused või muud hinnastamistingimused.
- 1.9 **Kaugloetav mõõteseade** – mõõteseade, mis salvestab elektrienergia koguste andmed ja edastab need regulaarselt võrguettevõtjale.
- 1.10 **Katkestus** – võrgu ja ostja elektripaigaldise vahelise elektrilise ühenduse katkestamine (sh remondi või ehitustegevuse käigus võrguettevõtja algatusel tehtav katkestus) või osaline või täielik elektrilise ühenduse katkemine võrguettevõtja võrgus, mille tulemusel ostja elektripaigaldis ei tööta normaaltingimustel. Katkestusena ei käsitata kuni 3-minutilist elektrivarustuse katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal.
- 1.11 **Koduleht** – võrguettevõtja veebileht www.ts.ee.
- 1.12 **Võrguleping** – võrguteenuse osutamise kirjalik kokkulepe, milles määratakse kindlaks võrguteenuse osutamise olulised tingimused, sh liitumispunktide asukohad, tehniliste tingimustega lubatud läbilaskevõime, arveldamise kord ja lepingu poolte andmed.
- 1.13 **Liitumisleping** – leping, milles lepatakse kokku poolte kohustused võrguteenusega liitumiseks vajaliku liitumispunkti rajamiseks.
- 1.14 **Liitumispunkt** – kliendi elektripaigaldise täpselt määratletud ühenduskoht võrguga. Liitumispunkti asukoht lepatakse Poolte vahel kokku liitumislepingus tekstiliselt ja/või liitumislepingule lisatud piiriltusaktis graafiliselt.
- 1.15 **Mõõteseade** – elektrienergia arvesti ning selle juurde kuuluvad mõõtetrafod ja tariifilülitusseadmed, sealhulgas seadmed, mis ei edasta ega võta vastu andmeid.
- 1.16 **Mõõteseadme näit** – arvestil kuvatav või kaugloetava mõõteseadme poolt edastatud kumulatiivne tarbitud või võrku antud aktiiv- või reaktiivenergia kogus.
- 1.17 **Nõuetekohane mõõtesüsteem** – võrguettevõtja poolt paigaldatud mõõtesüsteem, mis vastab valdkondlikele õigusaktidele, tehnilistele normidele ja võrguettevõtja poolt kehtestatud ning avalikustatud täiendavate dokumentide nõuetele. Võrguettevõtja kasutab tootestandardi kohaselt täpsuskatsetatud mõõtetrafosid. Mõõtesüsteem on nõuetekohane, kui seda ei ole rikutud või selle näitu moonutatud ega mõõteseadme toimimist mõjutatud muul viisil, sh on mõõteseadmel rikkumata ja kõrvaldamata taatlus- ja valmistajatehase ja võrguettevõtja plommid, kaasa arvatud

möötmata voolu ahela plommid. Vähemalt ühe eelnimetatud tingimuse puudumisel loetakse, et mõõtesüsteem ei ole nõuetekohane.

- 1.18 **Ostja** - aktiivne võrguteenuse kasutaja, s.h elektriettevõtja ja tarbija, kes tegutseb võrguettevõtja tegevuspiirkonnas ja on sõlminud võrguettevõtjaga võrguteenuse lepingu.
- 1.19 **Pingeastmed** – madalapinge nimipinged 3x230/400 V, keskpinge nimipinged 6 kV, 10 kV.
- 1.20 **Pool** – ostja või võrguettevõtja, koos nimetatud pooled.
- 1.21 **Tarbimiskoht** – turuosalise elektripaigaldise liitumispunkt või kogum liitumispunkte, mis on turuosalise elektripaigaldise kaudu omavahel elektriliselt ühendatud.
- 1.22 **Tüüptingimused** – Aktsiaseltsi Tallinna Sadam võrguteenuse osutamise tüüptingimused.
- 1.23 **Valdkondlikud õigusaktid** – elektrituruseadus ja selle alusel antud rakendusaktid.
- 1.24 **Võrgutasud** – edastamistasu ja reaktiivenergia tasu.
- 1.25 **Võrguteenus** – võrguühenduse kasutamise võimaldamine liitumispunktis ja/või elektrienergia edastamine liitumispunkti suhtes mõlemas suunas ja/või edastatud elektrienergia koguse mõõtmine ja/või määramine.
- 1.26 **Võrguettevõtja**– äriühing aktsiaselts TALLINNA SADAM, registrikoodiga 10137319, kes on 15.11.2004 tegevusloa nr 198-TL/ELTS alusel oma sadamate (Paldiski Lõunasadam, Vanasadam, Muuga sadam) territooriumitel jaotusvõrguettevõtja ning osutab elektrienergia võrguteenust.

2 Üldsätted

- 2.1 Tüüptingimused reguleerivad võrguettevõtja poolt võrguteenuste osutamist ostjale ja kehtivad kõigi ostjate suhtes. Pooled loevad terviklikuks kokkuleppeks lepingu koos kõikide vastava võrguteenuse kasutamist ja osutamist reguleerivate tingimustega. Mistahes ajahetkel kehtivad tüüptingimused on lepingu, sh kõigi selle olemasolevate ja tulevaste lisade, osade ja täienduste lahutamatuks osaks, sõltumata tüüptingimuste vahetust lisamisest lepingule.
- 2.2 Võrguettevõtja osutab ostjale võrguteenuseid lepingus ja tüüptingimustes sätestatud tingimustel ja mahus.
- 2.3 Tüüptingimustes ja lepingus kasutatakse mõisteid tüüptingimuste peatükis 1 kirjeldatud tähenduses.
- 2.4 Tüüptingimused on tutvumiseks kättesaadavad võrguettevõtja kodulehe www.ts.ee kaudu.
- 2.5 Tüüptingimused ei reguleeri elektrienergia müüki, v.a tüüptingimuste punktis 7 sätestatud juhul.
- 2.6 Mistahes ajal kehtivad võrguettevõtja hinnakirjad on võrgulepingu lahutamatu osa, sõltumata sellest, kas hinnakirjad on võrgulepingule otseselt lisatud.
- 2.7 Võrguettevõtjal on õigus igal ajal ühepoolset muuta tüüptingimusi ja hinnakirja järgides valdkondlikes õigusaktides sätestatud korda. Muudatustest teavitatakse ostjaid valdkondlikes õigusaktides ettenähtud tingimustel.
- 2.8 Võrguettevõtja võib lepingus ettenähtud kohustusi täita ise või kasutada kohustuste täitmiseks kolmanda isikuid. Võrguettevõtja nimetatud isik on volitatud täitma võrguettevõtja kohustusi ja õigusi enda nimel ja arvel. Võrgulepingu sõlmimisega on ostja kinnitanud oma nõusolekut selliseks võrguettevõtja kohustuste ja õiguste üleandmiseks ning valmisolekut vastutada oma kohustuste täitmise eest kas võrguettevõtja või tema poolt nimetatud kolmanda isiku ees.
- 2.9 Lepingu ja tüüptingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.
- 2.10 Võrgulepingu sõlmimisega on ostja kinnitanud, et ta on võrgulepingu, sh tüüptingimuste ja hinnakirjade sisuga tutvunud, sellest aru saanud ja nõustub nendega.

3 Võrguteenuse osutamine ja kvaliteedinõuded

- 3.1 Võrguettevõtja tagab võrguühenduse kasutamise võimaluse liitumispunktis, elektrienergia edastamise liitumispunktini. Võrguettevõtja osutab võrguteenuseid ja nendega seotud

- lisateenuseid vastavalt kehtivatele valdkondlikele õigusaktidele. Võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme ja mõteseadme asukohad määrab võrguettevõtja.
- 3.2 Liitumispunkti asukoht, võrguühenduse läbilaskevõime ja muud läbilaskevõimet määravad olulised asjaolud lepitakse poolte vahel kokku liitumislepingus. Vörgulepingus võib liitumislepingus kokkulepitud võrguühenduse läbilaskevõimet poolte kokkuleppel muuta.
 - 3.3 Võrguettevõtja tagab liitumispunktis kehtivatele normidele vastava pinge. Võrguettevõtja vastutab pinge kvaliteedi eest liitumispunktini.
 - 3.4 Ostja nõudmisel korraldab võrguettevõtja pingekvaliteedi kontrolli aeglaste pingemuutuste osas. Kui pingekvaliteet osutub nõuetele vastavaks, kannab pingekvaliteedi kontrolli kulud ostja. Kui kehtivatele normidele vastava mõõtmismetoodikaga kontrollimisel selgub, et võrguettevõtja ei ole taganud liitumispunktis pinge vastavust kehtivatele normidele aeglaste pingemuutuste osas, siis alandab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasu summa võrra, mis on majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005 määruses nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“ sätestatud vastava ühenduse suhtes kohaldatava võrgutasu vähendamise miinimumtasuna. Võrguettevõtja vähendab võrgutasu vastavas ulatuses järgneva kuu arvel elektrivarustuse taastamisest arvates.
 - 3.5 Ostja ei või võrguettevõtja nõusolekuta teha lülitustoiminguid võrguettevõtja elektripaigaldises.
 - 3.6 Ostja võib kasutada võrguühendust kokkulepitud läbilaskevõime ulatuses. Võrguühenduse läbilaskevõime on määratud vörgulepingus. Võrguühenduse läbilaskevõimet piiratakse maksimaalset koormust piirava seadme nimivoolu või -võimsusega, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Võrguühenduse läbilaskevõimet määravate seadmete väärtusi tohib muuta ainult kirjalikul kokkuleppel võrguettevõtjaga. Ostja ei või ületada võrguühenduse kokkulepitud läbilaskevõimet elektrienergia vörgust tarbimisel või vörku andmisel. Kui ostja poolt tarbitav võimsus ületab võrguühenduse lepingus määratud läbilaskevõime, on võrguettevõtjal õigus rakendada täiendavat tasu ületatud osa eest. Tasu suurus on 0,3 (null koma kolm) eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktides sätestatud määras kilovati kohta iga 15-minutilise mõõteintervalli jooksul, mil ületamine on tuvastatud.
 - 3.7 Võrguettevõtja tagab, et ühekordse katkestuse kestus ning katkestuste summaarne kestus aastas ei ületa lepingus või valdkondlikes õigusaktides sätestatud aega. Selle aja hulka ei arvestata katkestusi, mis esinevad ostja taotlusel või lepingu olulisel rikkumisel või on põhjustatud vääramatust jõust tüüptingimuste punktis 9.4 sätestatud juhtudel või toimuvad poolte kokkuleppel.
 - 3.8 Elektrikatkestuste kestust hakatakse arvestama, kui võrguettevõtja tuvastab elektrikatkestuse alguse või ostja teavitab sellest võrguettevõtjat, ning lõpeb, kui ostja tarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud.
 - 3.9 Elektrivarustuse kindluse õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise korral vähendab võrguettevõtja ostja vastava kalendrikuu võrgutasu valdkondlikes õigusaktides sätestatud miinimumtasu võrra sõltuvalt ostja liitumispunkti läbilaskevõimest ja pingeastmest.
 - 3.10 Võrguettevõtja ei vastuta elektrikatkestuse eest peale liitumispunkti ostja elektripaigaldises.
 - 3.11 Kui ostja ei ole 3 (kolme) aasta jooksul pärast liitumislepingu kohast tarbimis- ja/või tootmistingimuste loomist nendes vörgulepingus kokku leppinud, ei pea võrguettevõtja nimetatud tingimustel võrguühenduse kasutamise võimalust tagama.

4 Nõuded elektripaigaldistele ja mõõtmisele

- 4.1 Pooled tagavad, et nende omandis või valduses olevad elektripaigaldised vastavad valdkondlikele õigusaktidele, standarditele ja eeskirjadele kogu kasutusaja vältel.
- 4.2 Võrguettevõtja tagab talle kuuluvate mõõtesüsteemide nõuetekohasuse ja korrasoleku ning viib läbi perioodilise kontrolli ning õigeaegse taatluse. Vajadusel vahetab süsteemi välja.
- 4.3 Ostja tagab tema omandis või valduses oleval territooriumil ja/või ehitises paiknevate plommitud kaitseseadmete, mõõtesüsteemide ja mõõtmata vooluahelate plommide puutumatus vastavalt kehtivatele valdkondlikele õigusaktidele ning poolte vahel sõlmitud lepingu(te)le. Ostja ei tohi ilma võrguettevõtja loata mõõtmisvahendeid maha võtta, ümber paigaldada ega ümber ehitada. Ostja ei

- tohi ilma võrguettevõtja loata jätta mõõteseadet pingetuks või muul viisil häirida mõõteandmete edastamist võrguettevõtja võrku.
- 4.4 Ostja teatab võrguettevõtjale viivitamatult plommitud kaitseseadmete, mõõtesüsteemide või taatlusmärgiste ja mõõtmata vooluahelate plommide kahjustustest, puudumisest või hävimisest, samuti mõõtesüsteemi nähtavast rikkest või selle näitude nähtavast mõjutamisest või moonutamisest.
 - 4.5 Ostja ei või kasutada elektriseadmeid, mis häirivad teiste elektriseadmete kasutamist, võrgu talitust, kaugloetava mõõteseadme tööd või mille kasutamine on Eesti Vabariigis kehtestatud normide kohaselt keelatud.
 - 4.6 Võrguettevõtja paigaldab tema poolt nõutud tingimustele vastavalt valmishitatud mõõtepunktidesse mõõteseadmed võrguteenuste ja elektrienergia koguste määramiseks ja tagab arvelduste aluseks olevate mõõteseadmete korrasoleku ja vastavuse Eesti Vabariigis kehtivatele valdkondlikele õigusaktidele ning tehnilistele normidele.
 - 4.7 Ostja kirjalikult nõudmisel korraldab võrguettevõtja mõõtesüsteemi kontrolli. Kui kontrollimisel selgub, et mõõteseadme ei vasta nõuetele, kannab kontrolli kulud võrguettevõtja. Kui mõõteseadme vastab nõuetele, kannab mõõteseadme kontrolli ja taatlemise kulud ostja. Kui mõõteseadme viga on lubatust suurem, võivad pooled nõuda võrguteenuse ja elektrienergia koguste ümberarvestamist kuni 12 (kaheteistkümne) kuu ulatuses.
 - 4.8 Nõuetekohase mõõtesüsteemiga mõõtmata jäänud elektrienergia tarbimise või võrku andmise korral, mis ei ole tingitud ostjast, lähtub võrguettevõtja elektrienergia ja võrguteenuste koguste määramisel võrdlevatest mõõtmistulemustest arvestades sesoonsusest tuleneva eripäraga. Arvestusperiood on kuni viimase kontrollitud mõõtetulemuseni, kui mitte pikemalt kui 12 kuud.
 - 4.9 Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maht ja maksumus määratakse valdkondlikes õigusaktides sätestatud korras.
 - 4.10 Pooled tagavad enda omandis või valduses olevate elektripaigaldiste käidu ja ümberehituse ulatuses, mis tagab nende vastavuse valdkondlikele õigusaktidele ja eeskirjadele ning tingimustele, mis võimaldab pooltel täita nõuetekohaselt võrgulepingut, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
 - 4.11 Ostja esitab võrguettevõtjale kirjalikult viimase poolt nõutud teavet liinide, trafode, generaatorite, salvestusseadmete ja kompenseerimisseadmete parameetrite ja nende kasutamise kohta.
 - 4.12 Ostja tagab võrguettevõtjale võimaluse päevasel ajal (8.00-17.00) takistamatult kontrollida ostja elektripaigaldisi, mis võivad mõjutada jaotusvõrgu talitlust, kui võrguettevõtja on sellest soovist ostjale ette teatanud 3 (kolm) kalendripäeva. Ostja lubab vajadusel muuta mõõteseadmete asukohta, võtta kontrollnäite ja teha muid asjakohaseid toiminguid. Ostja tagab võrguettevõtjale tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ligipääsu kõikidele võrguettevõtja kaitseseadmetele, mõõtesüsteemidele ja mõõtmata vooluahelatele ja lubab vajadusel muuta mõõteseadmete asukohta. Võrguettevõtja võib vahetada mõõteseadmeid ja muuta nende asukohta ostja juuresolekuta, vajadusel sellest ostjat eelnevalt teavitades.
 - 4.13 Ostja poolt volitatud ja võrguettevõtjale eelnevalt esitatud nimekirjas toodud piisava kvalifikatsiooniga isikul on õigus päevasel ajal kontrollida ostja elektripaigaldisi võrguettevõtja alajaamas, teatades sellisest soovist kirjalikult võrguettevõtjale 3 (kolm) päeva ette.
 - 4.14 Võrguettevõtja korraldab võrguteenuste osutamiseks ja elektrienergia müügiks vajalike mõõteandmete kogumise ja töötlemise.
 - 4.15 Pooled hoiavad nende omandis või valduses olevad võrgu releekaitse ja automaatikaseadmed ning sündmuste salvestid töökorras. Ostja elektripaigaldiste automaatika peab vastama võrguettevõtja poolt ette antud tingimustele. Ostja teavitab võrguettevõtjat automaatika sätete muutusest vähemalt 2 (kaks) kuud ette ning kooskõlastab muudatused enne muudatuste tegemist võrguettevõtjaga.
 - 4.16 Võrguettevõtja annab tehnilist informatsiooni jaotusvõrguga liidetava elektripaigaldise jaotusvõrguga liidetava elektripaigaldise ja jaotusvõrgu elektripaigaldise kaitseseadmete ühilduvusest ja annab ostjale kaitseseadmete sätete väärtused.
 - 4.17 Ostja on teadlik, et võrgus võivad esineda kiired pingemuutused, sh toitepinge lohud, mis võivad põhjustada häireid kliendi elektripaigaldiste ja elektrienergia tarvitite töös või põhjustada elektripaigaldiste ja elektrienergia tarvitite kahjustumist. Ostja saab oma elektripaigaldisi kaitsta

kiirete pingemuutuste vastu (sh liigpinged ja toitepinge lohud), paigaldades oma elektripaigaldisse liigpinge kaitsme kooskõlas kehtiva standardiga. Kui ostja ei rakenda viidatud meetmeid, ei hüvita võrguettevõtja ostja elektripaigaldiste või elektrienergia tarvitite kahjustumise tõttu tekkinud kahju.

5 Lülitustoimingud ja katkestamine

- 5.1 Üks pool võib teise poole juhtimisel olevat elektripaigaldist iseseisvalt sisse või välja lülitada üksnes võrgulepingus ettenähtud juhtudel, samuti otsese ohu tekkimisel elule, tervisele või varale, sellest teist poolt viivitamatult teavitades.
- 5.2 Elektripaigaldise, sh selle üksikelementide, releekaitse ning automaatika poolt lülitustoimingute tegemine toimub võrgulepinguga kokkulepitud korras.
- 5.3 Avariitõrjeautomaatika poolt väljalülitatud võrguettevõtja võimsuslüliteid võib erijuhiste puudumisel sisse lülitada võrguettevõtja korraldusel.
- 5.4 Võrguettevõtjal on õigus teha ostja tarbimiskohas katkestusi või lülitustoiminguid või piirata võrguühenduse läbilaskevõimet, millest ta teavitab ostjat valdkondlikes õigusaktides ja/või tingimustes ettenähtud juhtudel ja korras. Ostja võtab tarvitusele abinõud temale katkestusega, piiramisega või lülitustoiminguga tekkida võiva kahju ärahoidmiseks.
- 5.5 Võrguettevõtjal on õigus teha ostja tarbimiskohas katkestus või lubada selle tekkimist või piirata võrguühenduse läbilaskevõimet:
 - 5.5.1 avariiolekordades ja rikke korral, kui see on vältimatu elu, tervise või vara kaitseks, elektrisüsteemi töökindluse tagamiseks, avariiolekorra või rikke likvideerimiseks, ärahoidmiseks või kahju vältimiseks;
 - 5.5.2 kui ostja kasutab elektripaigaldisi, mis alandavad võrreldes kehtivate nõuetega elektrienergia kvaliteeti või elektrivarustuse kindlust jaotusvõrgus või takistavad kaugloetava mõõteseadme tööd;
 - 5.5.3 erakorralistes olukordades valdkondlikes õigusaktides sätestatud korras;
 - 5.5.4 kui katkestus on tingitud vääramatust jõust;
 - 5.5.5 võrgulepingu, üldteenuse või avatud tarne ahela katkemise elektrimüügi tingimuste olulisel rikkumisel, sh võlgnevuse korral võrguettevõtjale;
 - 5.5.6 võrgu ehitus- või remonditööde tegemiseks;
 - 5.5.7 ostja taotlusel;
 - 5.5.8 muul valdkondlikes õigusaktides sätestatud alusel.
- 5.6 Oluliseks lepingu rikkumiseks loetakse, kui ostja:
 - 5.6.1 ei ole maksnud võrgulepinguga ettenähtud tasu või tasu üldteenuse osutamise eest ja/või elektrienergia avatud tarne katkemise korral osutatud avatud tarne eest;
 - 5.6.2 ületab võrguühenduse läbilaskevõimet, rikub võrguettevõtja elektripaigaldisi, mõõtesüsteeme plomme või teeb omavolilisi töid võrguettevõtja võrgus;
 - 5.6.3 kasutab elektriseadmeid, mis ei ole lubatud, ei ole nõuetekohased, on ohtlikud, häirivad võrgu toimimist, sh mõõteandmete edastamist, või ohustavad elektrivarustuse kindlust või häirivad teiste aktiivsete võrguteenuse kasutajate ühendusi;
 - 5.6.4 kasutab võrguteenuseid ja elektrienergiat ebaseaduslikult;
 - 5.6.5 ei taga võrguettevõtjale tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ligipääsu kõikidele võrguettevõtja elektripaigaldistele, sh kaitseseadmetele, mõõtesüsteemidele ja mõõtmata voolu ahelatele või ei luba muuta nende asukohta;
 - 5.6.6 rikub võrgulepingust tulenevaid kohustusi nii, et võrguettevõtjalt ei või kõiki asjaolusid arvestades mõistlikult nõuda võrgulepingu täitmise jätkamist;
 - 5.6.7 on korduvalt katkestanud võrguühenduse tarbimiskohas kauemaks kui 24 tunniks selliselt, et kaugloetav mõõteseadme on pingetu, mille tulemusena ei ole võrguettevõtjal võimalik saada mõõteseadmest vajalikku infot;
 - 5.6.8 elektritootmiseseade ei ole nõuetekohaselt käitav ja juhitav.
- 5.7 Kui ostjast tuleneval põhjusel (mh taotlusel), toimus katkestus, võrguühenduse ja/või mõõtepunkti likvideerimine või hävinemine, hüvitab ostja vastavalt lülitustoimingute ja/või võrguühenduse taastamise või ümberpaigaldamisega seotud kulutused. Ostja võimaldab võrguettevõtjale juurdepääsu võrguettevõtja mõõtesüsteemidele, kaitseseadmetele ja mõõtmata voolu ahelatele.

- 5.8 Planeeritud võrguühenduste katkestusest teavitab võrguettevõtja teist poolt sellest 5 (viis) päeva ette, teatades muuhulgas planeeritud katkestuse aja ja kestuse.

6 Tingimused elektritootjale

- 6.1 Kui ostja soovib kasutada elektritootmisseadet, mis on ühendatud elektripaigaldiste kaudu liitumispunktiga, sõlmib Ostja võrguettevõtjaga täiendava tootja liitumislepingu ja võrgulepingu.
- 6.2 Enne elektritootmisseadme paigaldamist taotleb ostja võrguettevõtjalt tehnilised tingimused. Olemasolevate võrguga ühendatud elektritootmisseadmete asendamine võrguettevõtja nõusolekuta tehnilistelt parameetritelt senisest erinevate elektritootmisseadmetega või elektritootmisseadmete arvu suurendamine ei ole lubatud.
- 6.3 Ostja tagab katkestuse korral elektritootmisseadme kasutamisel oma elektripaigaldise eraldamise võrgust.
- 6.4 Võrguettevõtja nõudmisel esitab ostja teavet liinide, trafode, elektritootmisseadmete, salvestusseadmete jm paigaldiste parameetrite ja nende kasutamise kohta.

7 Üldteenuse osutamine ja elektrimüük avatud tarne katkemisel

- 7.1 Võrguettevõtja või tema poolt nimetatud elektrimüüja tarnib ostjaga sõlmitud elektrilepingu alusel ostjale elektrienergiat avatud turu elektripakettide hinnakirja hinnaga.
- 7.2 Kui ostja ei ole sõlminud avatud tarne elektrilepingut elektrimüüjaga, osutab võrguettevõtja talle üldteenust tema elektrilepingu lõppemise päevale järgnevast päevast alates.
- 7.3 Kui turuosaline, kes ei ole väiketarbijat, ei ole sõlminud elektrimüüjaga avatud tarne elektrilepingut ehk tema avatud tarne on katkenud, tarnib võrguettevõtja või tema poolt nimetatud elektrimüüja vastavale turuosalisele elektrienergiat alates elektrilepingu lõppemise päevale järgnevast päevast.

8 Arvete esitamine ja tasu maksmine

- 8.1 Arveldusperiood on 1 (üks) kalendrikuu.
- 8.2 Ostja tasub võrguettevõtjale võrguteenuste osutamise eest vastavalt võrgulepingus kokku lepitud hinnapaketi hinnakirja ja tüüptingimuste alusel võrguühenduse edastamistasu ja reaktiivenergia tasu ning võrguteenusega kaasnevad õigusaktides sätestatud riiklikud maksud ja tasud.
- 8.3 Kui tarbimiskohal on mitu liitumispunkti, tasub ostja edastamistasu elektrienergia edastamise eest iga liitumispunkti kohta eraldi, kui võrgulepingus ei ole teisti kokku lepitud.
- 8.4 Pingesüsteemi, liitumispunkti asukoha või võrguühenduse läbilaskevõime muutmisel on võrguettevõtjal õigus võrgulepingus kokkulepitud hinnapaketti ühepoolset muuta ja viia see vastavusse võrguettevõtja hinnakirjaga.
- 8.5 Võrguettevõtja võtab kaugloetava arvesti näidud vastavalt valdkondlikes õigusaktides kirjeldatud põhimõtetel.
- 8.6 Arve väljastatakse ostjale elektrooniliselt. Kui Ostja ei võta vastu e-arveid, esitatakse arve PDF formaadis võrgulepingus määratud e-posti aadressile.
- 8.7 Arve tasumise tähtaeg on 14 (neliteist) kalendripäeva arve väljastamisest arvates, kui võrgulepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
- 8.8 Kui ostja ei saanud võrguettevõtjalt arvet jooksva kuu 10. (kümne) päevaks, siis peab ostja sellest võrguettevõtjat kohe teavitama. Kui ostja ei nõustu võrguettevõtja esitatud arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teavitab ta sellest võrguettevõtjat kirjalikult 3 (kolme) päeva jooksul arve kättesaamisest, ühtlasi põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral maksab ostja aktsepteeritud osa vastavalt võrgulepingule. Võrguettevõtja kontrollib ostja avaldust ja teatab ostjale kontrolli tulemustest 10 (kümne) päeva jooksul pärast teate kättesaamisest. Kui ostja avaldus ei olnud põhjendatud, maksab ostja tasu koos viivisega.

- 8.9 Kui võrguettevõtja ei ole saanud ostjalt jooksva kuu 15. kuupäevaks teadet, et eelmise kuu arvet pole kätte saadud, arvestatakse, et ostja on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
- 8.10 Ostja maksab võrguettevõtjale võrguteenuste osutamise ja muud võrgulepingutest tulenevad tasud arvetel esitatud maksetähtpäevadeks, viidates arve numbrile ja arve kuupäevale.
- 8.11 Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõtja arvelduskontole.
- 8.12 Arve hilisemal tasumisel kohustub juriidilisest isikust ostja tasuma võrguettevõtjale viivist 0,15% õigeaegselt tasumata summalt päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevalt päevast ja lõpetatakse tasude laekumise päeval. Kui ostja peab tasuma lisaks rahalisele põhikohustusele viivist või leppetrahvi, on võrguettevõtjal õigus kustutada võlgnevusest kõigepealt viivist või leppetrahvi ning seejärel rahaline põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud tasu kustutatakse enne hiljem sissenõutavat tasu.
- 8.13 Kui andmete edastamine kaugloetavast mõõteseadmest on häiritud, prognoosib võrguettevõtja arvesti mõõteandmed varasema tarbimise alusel.
- 8.14 Vaba ligipääsu korral on võrguettevõtjal õigus võtta mistahes ajal mõõtesüsteemide kontrollnäite ja viia võrguteenuste arvestus vastavusse tegeliku kasutamisega, sealhulgas esitada täiendav arve kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Vaba ligipääsu puudumisel võimaldab ostja mõõtesüsteemi näite kontrollida 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates lepingus määratud kontakt e-posti aadressile vastavasisulise pöördumise edastamisest.
- 8.15 Võrguettevõtja võtab kontrollnäidu igast mõõtepunktist vähemalt 1 (üks) kord aastas.

9 Vastutus ja kahju hüvitamine

- 9.1 Pooled vastutavad võrgulepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise eest.
- 9.2 Pooled vastutavad isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma kohustuste täitmiseks.
- 9.3 Pool ei vastuta oma lepingust või õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmata jätmise ja/või mittekohase täitmise (kohustuse rikkumine) eest, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav.
- 9.4 Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks, sealhulgas:
 - 9.4.1 loodusõnnetused;
 - 9.4.2 elektripaigaldiste ehitamise ajal kehtinud projekteerimisnorme ületav äike, tuul, vihma- ja lumesadu ning jääde;
 - 9.4.3 tulekahju;
 - 9.4.4 streik;
 - 9.4.5 sõda;
 - 9.4.6 eriolukorra väljakuulutamise;
 - 9.4.7 süsteemihalduri õiguspärane tegevus elektrisüsteemi normaalolukorra tagamiseks, sh elektri tarbimise piiramine vastavalt seadusele;
 - 9.4.8 muud poole tahtest sõltumatud asjaolud, mis muudavad võimatuks lepingust tulenevate kohustuste täitmise.
- 9.5 Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.
- 9.6 Kui mõõtesüsteemi või selle osa rikke, rikkumise või kadumise põhjustas ostja, hüvitab ta võrguettevõtjale selle parandus-, vahetus-, asendus- või ümberehituskulud.
- 9.7 Pool hüvitab teisele poolele üksnes võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa, sh mõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud. Muu kahju, sh mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu, välja arvatud juhul, kui kohustust rikuti tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

- 9.8 Võrgu ümberehitamine või võrguühenduste (liitumispunkti) asukoha omavoliline muutmine on keelatud ning tegemist on olulise rikkumisega. Nimetatud tegevuste tuvastamisel on võrguettevõtjal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 1000 (üks tuhat) eurot iga rikkumise kohta. Võrguettevõtjal on õigus ostja taotlusel leppetrahvi konkreetsel juhul põhjendatud suuruseni vähendada. Kui rikkumise tagajärjel esialgse olukorra taastamise või ümberehitatud võrgu nõuetele vastavusse viimisega seonduvad kulud ületavad 1000 (üks tuhat) eurot, siis kohustub ostja need kulud võrguettevõtjale hüvitama.
- 9.9 Võrguettevõtjal on õigus võrguteenuse ebaseadusliku kasutamise korral mõõtesüsteemi asukohta muuta ja nõuda ostjalt selleks tehtud kulutuste hüvitamist.
- 9.10 Ostja ei või pingestada võrguettevõtja poolt katkestatud võrguühendust või asendada kokkulepitud võrguühenduse läbilaskevõimet piiravat kaitseseadet. Kui võrguettevõtja poolt katkestatud ühendus võrguga on võrguettevõtja nõusolekuta pingestatud või kokkulepitud võrguühenduse läbilaskevõimet määrav kaitseseade asendatud, siis on võrguettevõtjal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 1000 (üks tuhat) eurot.
- 9.11 Kui ostja rikub korduvalt punktides 4.3 ja 4.5 sätestatud kohustusi, on võrguettevõtjal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 1000 (üks tuhat) eurot kohustuse iga rikkumise kohta.
- 9.12 Kui ostja on jätnud kohustuse täitmata, on võrguettevõtjal õigus nõue loovutada ja/või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule. Ostja on kohustatud hüvitama võrguettevõtjale ja/või kolmandale isikule nõude sissenõudmisega tekkinud kulud.
- 9.13 Äikesega kaasnevate liigpingete esinemine ei ole võrguettevõtjapoolne lepingu rikkumine ja võrguettevõtja ei hüvita ostjale elektriseadmete või -tarvitite kahjustumise tõttu tekkinud kahju. Samuti ei hüvita võrguettevõtja tüüptingimuste punktis 4.17 nimetatud juhtudel elektriseadmete või -tarvitite kahjustumise tõttu tekkinud kahju kiirete pingemuutuste korral, sh toitepinge lohud.
- 9.14 Elektrienergia ja võrguteenuse ebaseadusliku kasutamise korral on võrguettevõtjal õigus nõuda ostjalt elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse, elektrienergia ja võrguteenuse ebaseadusliku kasutamise tekitatud kahju ning selle suuruse määramiseks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

10 Lepingu jõustumine muutmine ja lõpetamine

- 10.1 Võrgulepinguid võib sõlmida tähtajaliselt või tähtajatult.
- 10.2 Võrguleping lõpeb:
- 10.2.1 tähtajalise lepingu korral lepingus sätestatud tähtaja möödumisel;
 - 10.2.2 poolte kirjalikul kokkuleppel;
 - 10.2.3 tähtajatu lepingu ülesütlemisel lepingus, tüüptingimustes või valdkondlikes õigusaktides nimetatud põhjustel ühe poole kirjaliku avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada teisele poolele järgides valdkondlikes õigusaktides sätestatud tähtaega;
 - 10.2.4 muudel võrgulepingus, tüüptingimustes või õigusaktides ettenähtud juhtudel.
- 10.3 Võrgulepingut saab muuta poolte kokkuleppel või muudel võrgulepingus või õigusaktides ettenähtud alustel.
- 10.4 Võrguettevõtjal on õigus ühepoolset muuta hinnakirju ja tüüptingimusi, järgides seaduses sätestatud korda. Võrguettevõtja annab ostja nõudmisel selgitusi muudatuste kohta.
- 10.5 Kui poolte vahel on eraldi sõlmitud võrguleping ja elektrileping, siis lõppeb elektrileping võrgulepingu lõppemisel.
- 10.6 Ostja teatab võrgulepingu lõppemisel võrguettevõtjale mõõtesüsteemide lõppnäidud, võimaldab võrguettevõtjale tarbimiskoha mõõtesüsteemide ülevaatus ja tarbimiskoha võrgust lahti ühendamise, samuti maksab arvel näidatud tähtpäevaks kõik võrgulepingust tulenevad tasud.
- 10.7 Võrgulepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka pärast selle lõppemist neid võrgulepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast võrgulepingu lõppemist. Samuti tuleb sõltumata võrgulepingu lõppemisest täita kõik lõppemise hetkeks juba tekkinud kohustused, sh tasuda kõik sissenõutavaks muutunud või võrgulepingu kehtivuse ajal toimunud sündmuse tulemusena pärast võrgulepingu lõppemist sissenõutavaks muutunud tasud.

11 Teabevahetus ja andmete töötlemine

- 11.1 Võrgulepinguga seoses olevad teated esitatakse võrgulepingus toodud või teisele poolele teatatud e-posti aadressile või postiaadressile.
- 11.2 Informatsioonilise iseloomuga teated, millel puuduvad õiguslikud tagajärjed, võib pool edastada teisele poolele võrgulepingus määratud tehnilisele kontaktisikule telefoni teel.
- 11.3 Võrguettevõtja teavitab ostjat võrgulepingus sätestatud kontaktandmete muutumisest oma kodulehel.
- 11.4 Ostja teavitab võrguettevõtjat viivituseeta võrgulepingus sätestatud kontaktandmete muutumisest, esitades teate võrgulepingus määratud aadressidele ja isikutele 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.
- 11.5 Võrguettevõtja tagab füüsilisest isikust ostja isikuandmete kaitsmise ja töötlemise tüüptingimustes sätestatud korras, vastavuses õigusaktidega ning andmekaitsetingimustega, mis on avaldatud võrguettevõtja kodulehel. Füüsilisest isikust ostja isikuandmete vastutav töötleja on AS Tallinna Sadam (registrikood 10137319, asukoht Sadama tn 25, 15051 Tallinn).
- 11.6 Juhul, kui ostja ei täida temaga sõlmitud võrgulepingu tingimusi, vaatamata võrguettevõtja sellekohasele meeldetuletusele, on võrguettevõtjal õigus nõue loovutada ja/või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule. Ostja on kohustatud hüvitama võrguettevõtjale ja/või kolmandale isikule nõude sissenõudmisega tekkinud kulud.
- 11.7 Ostja isikuandmeid, sealhulgas isikukoodi, võlasummat, võla algus- ja lõppkuupäeva ning muid andmeid, mis on vajalikud võlgnevuse töötlemiseks, võib avaldada maksehäireregistrites.

12 Muud sätted

- 12.1 Ostja kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul, teavitama võrguettevõtjat kõigist talle teatavaks saanud turvaintsidentidest, mis võivad mõjutada võrguettevõtja andmete ja/või teenuse käideldavust, terviklust või konfidentsiaalsust. Võrguettevõtja nõudmisel peab ostja kohe võrguettevõtja konfidentsiaalse teabe oma andmekandjatelt, serveritest, süsteemist jms kustutama.
- 12.2 Tüüptingimustest ja võrgulepingust tulenevate nõuete täitmise või mittekohase täitmisega seotud eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled ennekõike läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse alusel Harju Maakohtus, kui õigusaktist ei tulene teisiti. Vaidlus lahendatakse Harju Maakohtus ka juhul, kui ostja asub pärast võrgulepingu sõlmimist elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevus- või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamisel teada.
- 12.3 Füüsilisest isikust ostja võib võrgulepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel, pöörduda kaebusega tarbijakaitseaduses sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.
- 12.4 Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
- 12.5 Punktidest 9.7 kuni 9.12 ja punktist 9.14 tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse üksnes Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevas tarbijavaidluste komisjonis punktis 12.3 ja/või maakohus punktis 12.2 sätestatud korras.