N
W E
S

JK70599 LK235976
Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668319.89 Y=6472309.13
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.60
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

JK70598 LK235974
Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668368.09 Y=6472322.46
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.50
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+34+9m
JK70599-LK235977
MPL439020
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=34m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m planeeritavast pinnast)
(Hoijasalal paigaldussüvagus 0,7m planeeritavast pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+51+3m
JK70598-JK70599
MPL439018
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=51m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+52+3m
JK70598-JK70597
MPL439017
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=34m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+51+3m
JK70603-JK70604
MPL439028
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=51m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G120
L=3+51+3m
JK70599-JK70603
MPL439029
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=51m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+33+3m
JK70603-LK235984
MPL439027
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=33m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

JK70604 LK235985
Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668223.51 Y=6472282.49
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.40
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+50+3m
JK70604-JK70605
MPL439029
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=50m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+23+3m
JK70604-LK235986
MPL439030
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=23m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

JK70603 LK235983
Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668271.70 Y=6472295.81
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.60
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

JK70605 LK235987
Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668176.50 Y=6472268.69
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.15
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+59+3m
JK70605-JK70606
MPL439031
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=59m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

LK235990
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite toru PVC 75 450N, L=2m
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668138.82 Y=6472244.48
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.90
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

JK70606 LK235989
Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite toru PVC 75 450N, L=2m
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668129.69 Y=6472234.73
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.90
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+23+3m
JK70605-LK235988
MPL439032
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=23m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+15+3m
JK70606-LK235990
MPL441694
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=15m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+132+3m
JK70606-JK70602
MPL439034
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=132m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

JK70600 LK235978
Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668261.72 Y=6472175.02
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.90
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

JK70595 LK235970
Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668319.65 Y=6472190.64
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.20
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+51+3m
JK70603-JK70604
MPL439028
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=51m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+23+3m
JK70604-JK70605
MPL439030
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=23m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+136+3m
JK70601-JK70602
MPL439025
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=136m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

JK70601 LK235980
Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668213.44 Y=6472162.02
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.60
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+51+3m
JK70601-LK235981
MPL439024
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=51m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+16+3m
JK70600-LK235979
MPL439022
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=16m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+51+3m
JK70600-JK70601
MPL439023
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=51m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+15+3m
JK70606-LK235992
MPL439033
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=15m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

JK70602 LK235982
Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite toru PVC 75 450N, L=2m
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668101.45 Y=6472114.42
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.90
Kilbi teeninduskülg paigaldada kõnnitee poole.

LK235981
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite toru PVC 75 450N, L=2m
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668182.18 Y=6472136.73
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.70
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

LK235986
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668235.88 Y=6472268.47
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.20
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

LK235988
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite toru PVC 75 450N, L=2m
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668188.07 Y=6472255.07
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +39.95
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

JK70596 LK235971
Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 668367.40 Y = 6472205.58
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.40
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

LK235977
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668341.90 Y=6472297.78
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.30
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

LK235984
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668293.71 Y=6472284.46
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +xx.xx
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

LK235975
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6472311.12 Y=6683900.09
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.50
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

JK70597 LK235973
Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N, L=2m)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668415.06 Y=6472220.82
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.70
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+34+3m
JK70598-JK235975
MPL439017
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=34m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+206+3m
JK70597-JK70598
MPL439016
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=206m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+52+3m
JK70596-JK70597
MPL439015
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=52m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+24+3m
JK70596-LK235972
MPL439014
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=24m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

LK235972
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaabli toru PVC 75 450N, L=2m
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=668365.84 Y=6472189.01
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada abs. kõrgusele +40.30
Kilbi teeninduskülg paigaldada tänava poole.

Projekteeritud AXPK4G240
L=4+261+3m
AJ11998-JK70595
MPL439012
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=237m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=24m
(paigaldussüvagus min. 1,5m olemasoleva maantee pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=4+357+3m
AJ11998-JK70603
MPL439026
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=333m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=24m
(paigaldussüvagus min. 1,5m olemasoleva maantee pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=4+266+3m
AJ11998-JK70600
MPL439021
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=242m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=24m
(paigaldussüvagus min. 1,5m olemasoleva maantee pinnast)

Projekteeritud reservtoru
L=316m
Punkt "A"-Punkt "B"
Lahtisel kaevel PVC 160 750N kaitsetoru, L=290m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 160 1250N kaitsetoru, L=24m
(paigaldussüvagus min. 1,5m olemasoleva maantee pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+42+3m
JK70606-JK70607
MPL439027
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=42m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+34+3m
JK70607-LK235993
MPL439026
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=34m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+52+3m
JK70607-JK70608
MPL439025
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=52m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+16+3m
JK70608-LK235994
MPL439024
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=16m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+51+3m
JK70608-JK70609
MPL439023
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=51m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+34+3m
JK70609-LK235995
MPL439022
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=34m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+42+3m
JK70609-JK70610
MPL439021
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=42m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+34+3m
JK70610-LK235996
MPL439020
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=34m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G240
L=3+52+3m
JK70610-JK70611
MPL439019
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=52m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+24+3m
JK70611-LK235997
MPL439018
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=24m
(Sõidutee all paigaldussüvagus 1,0m plan. pinnast)
(Kõnnitee all/ hoijasala paigaldussüvagus 0,7m plan. pinnast)

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.47
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
planeeritav maapind ca h=+40.60
Kaablid paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.37
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
planeeritav maapind ca h=+40.50
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+38.28
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+38.23
abs. kõrgus D315 kanalitoru põhja h=+38.00
planeeritav maapind ca h=+40.50
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.17
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.64
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.64
planeeritav maapind ca h=+40.30
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.79
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+37.68
abs. kõrgus D400 kanalitoru põhja h=+37.67
planeeritav maapind ca h=+40.00
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.07
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.54
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.54
planeeritav maapind ca h=+40.20
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.97
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.44
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.44
planeeritav maapind ca h=+40.10
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.87
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.34
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.34
planeeritav maapind ca h=+40.00
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D50 veetoru peale h=+37.55
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.04
planeeritav maapind ca h=+39.70
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.67
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.14
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.14
planeeritav maapind ca h=+39.80
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.57
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.04
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.04
planeeritav maapind ca h=+39.70
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.61
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+37.77
abs. kõrgus D400 kanalitoru põhja h=+37.95
planeeritav maapind ca h=+40.00
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.98
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+38.56
abs. kõrgus D315 kanalitoru põhja h=+38.15
planeeritav maapind ca h=+40.40
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.47
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
planeeritav maapind ca h=+40.60
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.47
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
planeeritav maapind ca h=+40.60
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.37
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
planeeritav maapind ca h=+40.40
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+38.16
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+38.07
abs. kõrgus D315 kanalitoru põhja h=+37.92
planeeritav maapind ca h=+40.50
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+38.03
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+37.90
abs. kõrgus D400 kanalitoru põhja h=+37.80
planeeritav maapind ca h=+40.25
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.37
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
planeeritav maapind ca h=+40.50
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.37
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
planeeritav maapind ca h=+40.50
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.37
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
planeeritav maapind ca h=+40.60
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.27
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.74
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.74
planeeritav maapind ca h=+40.40
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.07
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.54
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.54
planeeritav maapind ca h=+40.20
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.63
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.40
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.40
planeeritav maapind ca h=+40.10
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.61
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+37.77
abs. kõrgus D400 kanalitoru põhja h=+37.95
planeeritav maapind ca h=+40.00
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.59
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+37.39
abs. kõrgus D500 kanalitoru põhja h=+37.19
planeeritav maapind ca h=+39.85
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.71
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+36.72
abs. kõrgus D630 kanalitoru põhja h=+37.02
planeeritav maapind ca h=+39.90
Kaablid paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.29
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+37.23
abs. kõrgus D400 kanalitoru põhja h=+37.58
planeeritav maapind ca h=+39.60
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.61
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+37.77
abs. kõrgus D400 kanalitoru põhja h=+37.95
planeeritav maapind ca h=+40.00
Kaablid paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.67
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+39.10
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+39.12
planeeritav maapind ca h=+40.80
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.98
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+37.96
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+38.11
abs. kõrgus D315 kanalitoru põhja h=+38.29
planeeritav maapind ca h=+40.30
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+37.63
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.40
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.40
planeeritav maapind ca h=+40.10
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.37
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
planeeritav maapind ca h=+40.50
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.47
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.94
planeeritav maapind ca h=+40.60
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D32 veetoru peale h=+38.39
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
abs. kõrgus D160 kanalitoru põhja h=+38.84
planeeritav maapind ca h=+40.60
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. vee ja kanali torudega!
abs. kõrgus D110 veetoru peale h=+38.29
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+38.73
abs. kõrgus D200 kanalitoru põhja h=+38.42
planeeritav maapind ca h=+40.55
Kaabel paigaldada pealtpoolt torusi.

Ristumine proj. sideroruga
Ristumine proj. sideroruga ja tv kaabliga.
Ristumine proj. tv kaabliga.

Kogli to 1
4320:001:2782
Kogli to 2
4320:001:2789
Kogli to 3
4320:001:2783
Kogli to 4
4320:001:2801
Kogli to 5
4320:001:2784
Kogli to 6
4320:001:2791
Kogli to 7
4320:001:2815
Kogli to 8
4320:001:2786
Kogli to 9
4320:001:2785
Kogli to 10
4320:001:2603
Kogli to 11
4320:001:2779
Kogli to 12
4320:001:2814
Kogli to 13
4320:001:2770
Kogli to 14
4320:001:2805
Kogli to 15
4320:001:2780
Kogli to 16 // 18 // 20
4320:001:2768
Kogli to 17
4320:001:2787
Kogli to 19
4320:001:2788
Kogli to 21
4320:001:2771
Kogli to 22
4320:001:2774
Kogli to 23
4320:001:2795
Kogli to 24
4320:001:2776
Kogli to 4 // 6 // 8
Kogli to 10 // 12 // 14
Kogli to 25
4320:001:2796
Kogli to 26
4320:001:2797
Kogli to 27
4320:001:2798
Kogli to 28
4320:001:2799
Kogli to 29
4320:001:2800
Kogli to 30
4320:001:2801
Kogli to 31
4320:001:2802
Kogli to 32
4320:001:2803
Kogli to 33
4320:001:2804
Kogli to 34
4320:001:2806
Kogli to 35
4320:001:2807
Kogli to 36
4320:001:2808
Kogli to 37
4320:001:2809
Kogli to 38
4320:001:2810
Kogli to 39
4320:001:2811
Kogli to 40
4320:001:2812
Kogli to 41
4320:001:2813
Kogli to 42
4320:001:2814
Kogli to 43
4320:001:2815
Kogli to 44
4320:001:2816
Kogli to 45
4320:001:2817
Kogli to 46
4320:001:2818
Kogli to 47
4320:001:2819
Kogli to 48
4320:001:2820
Kogli to 49
4320:001:2821
Kogli to 50
4320:001:2822
Kogli to 51
4320:001:2823
Kogli to 52
4320:001:2824
Kogli to 53
4320:001:2825
Kogli to 54
4320:001:2826
Kogli to 55
4320:001:2827
Kogli to 56
4320:001:2828
Kogli to 57
4320:001:2829
Kogli to 58
4320:001:2830
Kogli to 59
4320:001:2831
Kogli to 60
4320:001:2832
Kogli to 61
4320:001:2833
Kogli to 62
4320:001:2834
Kogli to 63
4320:001:2835
Kogli to 64
4320:001:2836
Kogli to 65
4320:001:2837
Kogli to 66
4320:001:2838
Kogli to 67
4320:001:2839
Kogli to 68
4320:001:2840
Kogli to 69
4320:001:2841
Kogli to 70
4320:001:2842
Kogli to 71
4320:001:2843
Kogli to 72
4320:001:2844
Kogli to 73
4320:001:2845
Kogli to 74
4320:001:2846
Kogli to 75
4320:001:2847
Kogli to 76
4320:001:2848
Kogli to 77
4320:001:2849
Kogli to 78
4320:001:2850
Kogli to 79
4320:001:2851
Kogli to 80
4320:001:2852
Kogli to 81
4320:001:2853
Kogli to 82
4320:001:2854
Kogli to 83
4320:001:2855
Kogli to 84
4320:001:2856
Kogli to 85
4320:001:2857
Kogli to 86
4320:001:2858
Kogli to 87
4320:001:2859
Kogli to 88
4320:001:2860
Kogli to 89
4320:001:2861
Kogli to 90
4320:001:2862
Kogli to 91
4320:001:2863
Kogli to 92
4320:001:2864
Kogli to 93
4320:001:2865
Kogli to 94
4320:001:2866
Kogli to 95
4320:001:2867
Kogli to 96
4320:001:2868
Kogli to 97
4320:001:2869
Kogli to 98
4320:001:2870
Kogli to 99
4320:001:2871
Kogli to 100
4320:001:2872
Kogli to 101
4320:001:2873
Kogli to 102
4320:001:2874
Kogli to 103
4320:001:2875
Kogli to 104
4320:001:2876
Kogli to 105
4320:001:2877
Kogli to 106
4320:001:2878
Kogli to 107
4320:001:2879
Kogli to 108
4320:001:2880
Kogli to 109
4320:001:2881
Kogli to 110
4320:001:2882
Kogli to 111
4320:001:2883
Kogli to 112
4320:001:2884
Kogli to 113
4320:001:2885
Kogli to 114
4320:001:2886
Kogli to 115
4320:001:2887
Kogli to 116
4320:001:2888
Kogli to 117
4320:001:2889
Kogli to 118
4320:001:2890
Kogli to 119
4320:001:2891
Kogli to 120
4320:001:2892
Kogli to 121
4320:001:2893
Kogli to 122
4320:001:2894
Kogli to 123
4320:001:2895
Kogli to 124
4320:001:2896
Kogli to 125
4320:001:2897
Kogli to 126
4320:001:2898
Kog