Ilumetsa metskond 122
87901:001:0847

87901:001:0847
Ilumetsa metskond 122

87901:001:0846
Ilumetsa metskond 129

87901:001:0775
18199 Viiuste–Lindora tee

Rändoja
87901:001:0045

Leegi
87901:001:0902

Leegi
87901:001:0897

Leegi
87901:001:0903

Nota
87901:001:0882

Mustika
87901:001:0884

Jooksja
70801:001:0524

Leevati
70801:001:0525

Mets

Tee kalmistusse

Tee kalmistusse

Mp. masti juurest

Mast õigusda

Mast, liitumiskilp ja tõmmits demonteerida

Uus mast kl. 4, L=11 m, (tanalith), tugi kl.3, L=11 m, maanduspaigaldis R<100 om. Liitumiskilp 2844211.K mastile tagasi, ühendus kaabliga AXPK 4G25. Taastada liitumiskilbi ühendused majade/sisestuskaablitega

Uus mast kl. 3, L=10 m

Proj. õhukaabelliin 1 kV: EX 4*70, M1-24-73, L=3450 m, olemasolev õhukaabel demonteerida

Proj. õhukaabelliin 1 kV: EX 4*70, M 23-71, L=2576 m, olemasolev õhukaabel demonteerida

Proj. õhukaabelliin 0,4 kV, lõik M23-25, EX 4*95, paljasjuhe ja r/b mastid 23 ja 25 asendada

Uus, mast kl.3, L=11 m, maanduspaigaldis R<100 om, tõmmits, kilp ühendada postile tagasi

Olemasolev mast

Uus mast kl. 3, L=12 m (asendamine samas asukohas)

Ristumine teega km. 5,13 uus gab. 7,7 m

Ristumine teega km. 4,783 uus gab. 7,4 m

Uus mast kl.4, L=12 m, tugi kl. 3, L=12 m, (tanalith)

Proj. õhukaabelliin M14-16 EX 4*50, 80 m, paljasjuhe ja r/b mastid demonteerida

Uus mast kl.3, L=12 m

Uus mast kl.3, L=11 m

Uus mast kl.3, L=10 m, (tanalith), tõmmits, maanduspaigaldis R<100 om, ühendused taastada

Uus mast kl.4, L=11 m, (tanalith), tugi kl.3, L=11 m Kärpida puude oksi

Uus mast kl.4, L=11 m, tugi kl.3, L=11 m, tõmmits. 1kV õhukaabli lõpukinnitus

Uus mast kl.4, L=11 m, tugi kl.3, L=11 m

Uus mast kl.4, L=11 m, tugi kl. 3, L=11 m, ühendus olemasoleva Nota kinnistu õhukaabliga

Uus mast kl.4, (tanalith), L=11 m, tõmmits, maandus R<100 om

Proj. õhukaabelliinid: F2: 1 kV-EX 4*70, 822 m + F1: 0,4 kV EX 4*95, 916 m, paljasjuhe ja mastid M1-5, 7-31 ja 32 demonteerida

Proj. õhukaabelliinid: F2: 1 kV-EX 4*70, 822 m + F1: 0,4 kV EX 4*95, 916 m, paljasjuhe ja mastid M1-32 demonteerida

Proj. õhukaabelliinid: F2:1 kV-EX 4*70, 822 m + F1: 0,4 kV EX 4*95, 916 m, paljasjuhe ja r/b mastid M1-5, M6-23 ja 25 asendada

Proj. õhukaabelliinid: F2: 1 kV-EX 4*95, M1-23, 822 m + F1: 0,4 kV EX 4*95, M1-25, 916 m, paljasjuhe demonteerida, mastid asendada

Juhtmeid kinnitus ja klemmkarp seinale, kaabel ühendada klemmkarbis maja sisestusega

MP-maja sisestus EX4*25,

Mast, tõmmits ja juhtmed demonteerida

Paljasjuhtmed 2*A-35 demonteerida

Juhe 4*A-35 ja mastid demonteerida

Juhe 4*A-35 ja vanad mastid demonteerida

EX 4*25

Tee 5,6

Tee 4,7 km

Tee 5,13 km

tender

20 m

43 m

38 m

39 m

48 m

50 m

53 m

31 m

39 m

50 m

48 m

49 m

49 m

45m

51 m

41 m

52,8 m

6428700

6428400

6428250

6698200

6697900

6695869

TAN mast 10m

bet. puitmast jalandiga

puitmast

Tingmärgid

- Projekteeritud 1 kV õhukaabelliin
- Projekteeritud 0,4 kV õhukaabelliin
- 15 Projekteeritud puitmast numbriga
- Projekteeritud tõmmits
- Projekteeritud masti tugi
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev liitumiskilp
- 27 Olemasolev r/b mast numbriga
- Kinnistu piir

Projekt: **IP6883: Ilumetsa alajaama F1 rek. nõuetekohasuse tagamiseks. Nohipalu küla, Räpina vald, Põlvamaa**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis: **Asendiplaan: Lõik M8-33**				Joonise nr: **1/ Leht 2**	
	Projekteeris	**Enn Kraav**		23.04.2024	53 359520	Mõõtkava: A1 / 1:1000
	Kontrollis	**Enn Kraav**				Staadium: Tööprojekt
						Keel: EST; Leht: 2; Lehti: 6

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 6012285
Registrikood 12083348