31701:001:2224
Tallinna–Rapla raudtee 28001

31701:001:2214
Vaablase tn 13

Proj. liitumiskilp LK223107
PK: 3x16A, P2P, (pumpla)
Maandus, pot. ring
Reservtoru tarbija kaablile
PEØ50; 450N; L=2/4 m (trass/ toru)
- sügavusel 0,7 m

Proj, kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=25 m
- sügavusel 1,0 m toru pealt

MP: PEØ110; 1250N; L=26 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 52,00 kraavi alt

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413629; AL 4x120 mm²
(JK66623 - LK223107)
L= 183/200 m (trass/kaabel)

Proj, kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=132 m
- sügavusel 1,0 m toru pealt

PE; d=1600; L=14,44m;
H=53,28->53,21; I=0,48%

31701:002:0341
Vaablase tn 11

31701:001:2054
Tallinna–Rapla raudtee 7112

Dem. liitumiskilp mastil
111263LK (arvesti uude kilpi LK223107)

Proj. jaotuskilp JK66623
Maandus

NB! Ettevaatust,
elektrikaabel
(tarbija, orient.)

Proj, kaitsetoru
MP: PEØ160; 750N; L=29 m
- sügavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
- plan. tee all sügavusel 54,30

NB! Ettevaatust,
sidekaabel (kasutusest väljas)

Dem.
M6

Dem.
M7

Dem.
M8

Proj. reservtoru; F - G
PEØ160; 750N (240m, lahtises kaevises)
PEØ160; 30SN (30 kN) (60m, kinnisel meetodil, raudteega ristumisel)
Kokku (D-E) L=300 m
- sügavusel = paralleelne kaabel
- paigalduvsiis = paralleelne kaitsetoru

MP: PEØ160; 30SN (30 kN); L=60 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel vt, joonis TR1141-4
- NB! Puurimise pikkus maapinnast arvestades ca 140 m.
- NB! Ehitusplats, maapind muutuv.

Dem. liitumiskilp mastil
107511LK (arvesti uude kilpi)

Proj. liitumiskilp LK223108
PK: 3x40A, ol.olev arvesti, (Sõeru)
Maandus, pot. ring

Proj. 0,4 kV tarbija maakaabel:
MPLtarbija1; AL 4x25 mm²
(LK223108 - Sõeru elumaja)
L= 5/10 m (trass/kaabel)
Proj, kaitsetoru
PE050; 450N; L=5 m
- sügavusel 0,7 m

Tarbija kaabel paigaldada võrkaia alt, aeda mitte kahjustada.
Hoone seinal (puitvooder) paigaldada tarbija kaabel
rungalaua/vilhmaveerenni kõrvale, 32mm UV-kindlas kõris.
Ühendus ol.oleva sisestuskaabliga klemmikarbiga.

31701:001:2259
Sõeru

Dem.
M9

CU1215
PK /
PE; d=
H=53.45->53.29; I=0,50

NB! Ettevaatust,
kanalisatsiooniisteem,
sidekaablid (kasutusest väljas)
KÄSITSI KAEVE!

31701:001:2259
Sõeru

Dem.
M10

Dem. tarbija õhuliin
L=5 m (trass)

Proj. 0,4 kV tarbija maakaabel:
MPLtarbija2; AL 4x25 mm²
(LK223108 - jätkumuhv, kõrvalhoone)
L= 9/15 m (trass/kaabel)
Proj. kaitsetoru
PE050; 750N; L=9 m
- sügavusel 0,7 m

31701:001:2315
Urge tee 22

31701:001:2316
Tallinna–Rapla raudtee 360

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413639; AL 4x120 mm²
(JK66623 - LK223108)
L= 101/110 m (trass/kaabel)

Proj, kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=74 m
- sügavusel 0,7 m toru pealt

PEØ110; 1250N; L=19 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 52,00

Proj, kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=8 m
- sügavusel 0,7 m toru pealt

Dem. 0,4 kV õhuliin
AMKA 3x70+95
(proj. M12 - M11)
L=487 m (trass)

31701:002:0308
Mesilase tn 3

Dem.
M11

0,4 kV õhuliin
AMKA 3x70+95

Proj, kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=23 m
- sügavusel 0,7 m toru pealt

Proj.
M12

31701:001:2309
Kärbse tee L3

31701:001:2317
Mesilase tn 1

31701:001:2318
Kärbse tee L4

Enne õhuliini demonteerimist selgitada
ajutise LK vajadus.

Ajutine LK mastil 12

Dem. 0,4 kV õhuliin
AMKA 3x70+95
(proj, M12 - M13)
L=56 m (trass)

Dem.
M12

31701:002:0351
Urge tee 22

31701:001:2315
Urge tee 22

31701:001:2308
Sõdise tn 2

31701:001:2319
Urge tee 22

31701:001:1842
15 Tallinna–Rapla–Türi tee

NB! Ettevaatust,
kanalisatsioon

NB! Ettevaatust,
kanalisatsioon

PEØ110; 1250N; L=26 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel vt. joonis TR1141-4 (L3)

NB! Ettevaatust,
sidetrass (ELA SA),
tööst väljas

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413621; AL 4x50 mm²
(ÕL M12 - LK223103)
L= 62/80 m (trass/kaabel)

Proj, kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=13 m
- sügavusel 1,0 m toru pealt

31701:001:2205
Juurdepääsutee tõk 374

Proj. liitumiskilp LK223103
PK: 3x20A, ol.olev arvesti, (Urgesauna)
Maandus, pot. ring

NB! Ettevaatust,
sidekaabel (kasutusest väljas)

NB! Ettevaatust,
kanalisatsioon

Proj. 0,4 kV tarbija maakaabel:
MPLtarbija1; AL 4x25 mm²
(LK223103 - Urgesauna elumaja)
L= 54/70 m (trass/kaabel)
Proj, kaitsetoru
PE050; 750N; L=54 m
- sügavusel 0,7 m

Dem. 0,4 kV õhuliin
AMKA 3x16+25
(M13 - elumaja)
L=11 m (trass)

Dem.
M13

31701:002:0380
Urgesauna

CU1215251
PK / STA 0+41,09
PE; d=600; L=28,07m;
H=54.92->54.78; I=0,50%

N
W
E
S

Projekt: Elektrilevi OÜ elektrivõrgu ümberehitus Härjaoja tee piirkonnas (OÜ Rail Baltic Estonia) Kohila alev ja Urge küla, Kohila vald, Rapla maakond			Tellija: Elektrilevi OÜ		
Joonis: Asendiplaan			Joonise nr: TR1141-1		
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14201335 Turu tn 4, 50103 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Mikk Reiter	Tel. 5348 2352		
	Kontrollis	Aro Kivisild		Mõõtkava 1:500	Leht / Lehti
				Staadium Tööprojekt	7 / 7