Projekteeritud
AXPK 3x240 KPL246795
AJ26300-JM2
L=3+157+3m
PVC 160 750N -kaitsetorus
L=45m
Paigaldussügavus 1.5m

DE 160 1250N-kaitsetorus
L=112m

Demonteerida JK44584 koos vinnaklülitega. Olemasolev MP kaabel jaab reservi

Projekteeritud
AHXAMK-W 3x240
KPL216724
JM1-AJ26300
L=3+156+3m
PVC 160 750N -kaitsetorus
L=44m
Paigaldussügavus 1.5m

DE 160 1250N-kaitsetorus
L=112m

Haljastuse taastamine ca 14m2

Ettevaatust, ristumine madalpinge kaabliga!

Ettevaatust, ristumine sadeveetrassiga!

Ettevaatust, ristumine sadeveetrassiga!

Puurmasina asukoht. Puurimine toimub loode suunal.Tehnikaga saadakse ligi mööda kergliiklusteed. Tehnika raskus ei ole suurem, kui hooldusmasinate raskus

Ettevaatust, ristumine madalpinge kaabliga!

Tee alla paigaldada kinnisel meetodil maakaabel De 160 1250N kaitsetorusse L= 29m
Kaabel paigaldada min. 2.0m sügavusele

Haljastuse taastamine ca 18m2

Kaevikute vahelises lõigus KP kaabli sügavus min 1,5m

29601:001:0113
8 Tallinn-Paldiski tee T1

29601:001:0112
Ülejõe tee 2a

Ettevaatust, ristumine sidetrassiga

Ettevaatust, ristumine sidetrassiga

29601:005:0057
T-8 Tallinn-Paldiski

Puurimiskaeviku algus

Ettevaatust, ristumine madalpinge kaabliga!

Ettevaatust, ristumine veetrassiga!

Ettevaatust, ristumine sadeveetrassiga!

Ettevaatust, ristumine sadeveetrassiga!

29601:001:0116
11 Tallinna ringtee T1

Tee alla paigaldada kinnisel meetodil maakaabel De 160 1250N kaitsetorusse L= 27m.
Kaabel paigaldada min. 2,0m sügavusele

Ettevaatust, ristumine madalpinge kaabliga!

Ettevaatust, ristumine sidetrassiga

Demonteerida LK139884 koos arvestiga

29601:001:0108
Ülejõe tee 2

Puurmasina asukoht. Puurimine toimub loode suunal.Tehnika raskus ei ole suurem, kui hooldusmasinate raskus

Kaevikute vahelises lõigus KP kaabli sügavus min 1,5m

29601:001:0114
Ülejõe tee 2c

Haljastuse taastamine ca 14m2

29601:001:0115
11 Tallinna ringtee T2

Tee alla paigaldada kinnisel meetodil maakaabel De 160 1250N kaitsetorusse L=56m.
Kaabel paigaldada min. 1,0m sügavusele

Tõsta tänavavalgustus kaabel uude asendiplaanil naidatud asukohta

19801:001:2651
8 Tallinn-Paldiski maantee

T-8 Tallinn-Paldiski

Ristlõige 2:
Tehnovõrkude sügavused on .orienteeruvad.
Enne puurimist kohale kutsuda tehnovõrgu valdaja

11 Tallinna ringtee T2
Ülejõe tee 2c
11 Tallinna ringtee T1
8 Tallinn-Paldiski tee T1

Ristlõige 1:
Tehnovõrkude sügavused on .orienteeruvad.Enne puurimist kohale kutsuda tehnovõrgu valdaja

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA (VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada paallpoolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

Haljasala katte taastamine

Kruuskatte taastamine

HALJASALA ALL
mehhaaniline lahtine kaeve, (üks kaabel kaevikus ja torus)

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 2W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass 750N kaitsetorus (esimene number näitab kaablite arvu kaevikus)
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N
- Olemasolev mp kaabel
- Olemasolev kp kaabel
- Olemasolev mp õhuliin
- Olemasolev kp õhuliin
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev drenaazitrass
- Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass
- Olemasolev veetrass
- Katastriüksuse piir
- Haljastuse taastamine (kaevetoode ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Olemasolev tänavavalgustuse kaabel
- Projekteeritud keskpinge jätkumuhv
- Riigitee 8 Tallinn-Paldiski maantee teekaitsevoond
- Demonteeritav rajatis
- Proekteeritud AJ26300

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 02.05.2025
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-37
		Reg.nr: 12688881	Joon nr: 001
Töö nimetus: Kaitsme nimivoolu suurendamine, Ülejõe tee 2c, Keila linn, Harju maakond Tööprojekt LC3610		Telefon: +372 56 890 611	Mõõtkava: M1:500 A2
		e-mail: andres.koppel@stromtec.ee	
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteerija: Andres Koppel	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	