



Projekt:		Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp Pirgu küla, Rapla vald, Raplamm		Tellija:		Elektrilevi OÜ	
Joonis:		Asendiplaan		Joonise nr:		IP6149-K2-1	
Projekteeris	Aro Kivisild	_____2024		Möötkava	1:500	Leht	Lehti
Kontrollis	Mikk Reiter	_____2024		Stadium	Tööprojekt	6	9

Tingmärgid on toodud asendiplaani 1. lehel.

DRAFTIT
DRAFTIT OÜ
Reg. koode: 14231335
Imrealeku 3, 50408 Tartu
info@draftit.ee

NBI Tööd toimuvad kaitsealal (Seli-Angerja maastikukaitseala) KKR kood: KLO1000735

Demonteeritav 10 kV õhulin (AJ Seli...AJ Reile):
3x AS-50, L=272m;
3x A-35, L=348m.
Dem. mastid (sh toed):
RB - 4 tk; puitmastid - 7 tk;

Proj. 10 kV maakaabel: HK2266...AJ Reile (alajaama toite taastamine) (3x50+16); L=13m, trass: L=2m (KPL222164)
* Kaablimasti paigutus on toodud joonisel IP6149-K2-4.

Proj. 10 kV maakaabel: AJ15171 K02...HK2266 (3x240+35); L=852m, trass: L=835m (KPL222153)

Proj. 10 kV maakaabel: HK2266...AJ Vineeri (3x240+35); L=1088m, trass: L=1078m (KPL238878)

Projekteeritud 0,4 kV kaabel: M4 (AJ Reile F1)...JK65818 (AXPK 4G240); L=85m, trass: L=73m (MPL408487)

Koos mastiga demonteerida liitumiskilp 49464LK. Arvesti teisaldada projekteeritud liitumiskilpi LK220639

24001:002:0550
20109 Seli-Angerja tee

Demonteeritav 0,4 kV õhulin AJ Reile F1 (M4...M9):
AMKAX70+95, L=163m;
AMKAX35+50, L=27m.
Dem. mastid (sh toed):
RB - 6 tk; puitmastid - 1 tk;

1) KP: 750N, Ø160 mm, L=52m;
2) MP: 750N, Ø110 mm, L=35m

Leht 7

24001:002:0133
Peetri

24001:002:0134
Sillaotsa

Riigimaantee kaitsevöönd

Ranna või kalda ehituskeeluvöönd

Tello Eestli AS

Murukate taastada (lõige B)

Kruuskate taastada (lõige A)

60883LK

49464LK

24001:002:0880
Kruusimäe

24003:007:0190
Suve tee 1

24003:007:0180
Suve tee 3

24003:007:0170
Suve tee 5

24003:007:0160
Suve tee 7

66801:001:0843
Suve tee 9

24003:007:0150
Suve tee 11

24003:007:0140
Suve tee 13

Leht 5

66801:001:0458
2400405 Viigi tee L2

668801:001:0101
Ülejõe tee L1

Riigimaantee kaitsevöönd

Leht 5

Leht 5

Leht 5