


1. Kõik omatarve seadmed täpsustatakse ja monteeritakse vastavalt paigaldatavatele KAJ hoonele kohale.
2. Valgustihedus ruumis on mitte vähem 200 Lx.
3. Ruumi elektripaigaldiste juhtimissüsteem on TN-S, kaitseaste on vähimalt IP44.

Rev.	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus
Tellija: Enefit Green AS Lelle 22, 11318, Tallinn		Töö: EB0113 Loovälja tee 7 elektritoite (10 kV) projekteerimine ja ehitamine
Objekt: Iru Elektri jaam		Joonise nr
Joonis: Nurmevälja 12 KAJ plaan		EL-5-05
 Enefit Solutions Malmi 8, 41537 Jõhvi, ESTONIA Tel +372 7166702 www.enefit.com		Projekteerija: Nadežda Andrejeva Vast.spets.: Roman Fjodorov Kuupäev: Fail: EB0113_TP_EL-5-05_KAJplaan
REG-KOOD: 10633284 MTR NR: TM10051, EPE000665, EEK000794, TEL001659, TGT000200, TGP000173, EEP001436, EEO000025, EEH000064, ST10633284-0001		Leht/lehti: 1/1 Staadium: TP Mõõtkava: