Paigaldada sädevahemikud.

Ristumine 20141 Rapla-Varbola tee km 24.509. Vt ristmeväljajoonis 004.

Olemasolev r/b mast M106 asendada puitmastiga - 12m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.
Paigaldada sädevahemikud.

Olemasolev alajaam AJ Masina:(Kohila)

Ristumine 20141 Rapla-Varbola tee km 24.487. Vt ristmeväljajoonis 003.

Asendada õhuliin Masina AJ haru M107-M2-M3 BLL-62 kaetud juhtmega L=58/61m.

Ol. olev r/b mast M107 asendada puitmastiga - 12m, III klass, tanalith.
Paigaldada tugi (tanalith, 13m, III kl).
Paigaldada kandetraavers
Paigaldada lõputraavers.

Ol. olev r/b mast M2 asendada puitmastiga - 12m, IV klass, tanalith.
Paigaldada tõmmits.
Paigaldada 2x lõputraavers

Olemasolev alajaam AJ Masina:(Kohila)

M106-AJ Farmi:(Kohila) vaheline keskpingeõhuliin (AS-50) koos mastide ja tugedega demonteerida. L=356m.

Demonteerida õhuliin AH-50 M2-M114, L=140m.
Demonteerida mast M1,

Olemasolevale mastile M108 paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers.

Asendada õhuliin VARBOLA:OHU fiidri algpunktist (Ohukotsu 35/10 AJ) kuni Farmi AJ uue BLL-99 kaetud juhtmega 3x L=7793/8183m.

Ol. olev r/b mast M109 asendada puitmastiga - 12m, IV klass, tanalith.
Paigaldada tugi (tanalith, 13m, III kl).
Paigaldada nurgatraavers.

Ol.olev r/b mast M114 asendada puitmastiga - 11m, IV kl, tanalith.
Paigaldada uus tugi (tanalith, 12m, III kl).
Paigaldada paljasliini nurgatraavers.

Ol. olev r/b mast M110 asendada puitmastiga - 12m, IV klass, tanalith.
Paigaldada tugi (tanalith, 13m, III kl).
Paigaldada nurgatraavers.
Paigaldada sädevahemikud.

Ol. olev r/b mast M111 asendada puitmastiga - 11m, IV klass, tanalith.
Paigaldada tugi (tanalith, 12m, III kl).
Paigaldada ankrutraavers.

Sisestusel paigaldada 3x SO256 ankruklamber.

## TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Kinnistu piir
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud/olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b mast
- Projekteeritud/olemasolev masti tugi
- Projekteeritud/olemasolev tõmmits
- Olemasolev alajaam
- Demonteeritav/tööst välja viidav võrguobjekt

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-50.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tellija: elektrilevi | Töövõtja: enersense | Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112<br>Reg. nr: 11445550 | Kuupäev: 22.07.2024<br>Töö nr: 06/03/7249 |
| Töö nimetus: Kodila küla tootjaliitumiseks vajalike võrgutugevduste projekteerimine Kodila küla, Rapla vald, Rapla maakond IP7249 | | E-mail: sander.kotter@enersense.com<br>Tel nr: +372 5547 836 | Joon nr: 001<br>Mõõtkava:1:500 |
| Joonise nimetus: Asendiplaan | | Projekteeris: Sander Kotter<br>Kontrollis: Raido Heinla | LK 1/8 |