Kaablite paigaldussügavused:
haljasalal - min 0,7m;
tee all - min 1,0m;
kraavi põhjast min 1,0m põhjast sügavamal;
kraavi nõlvas - min 1,5m.

N
W E
S

x= 6564200
y= 540400

Alates puurimiskaevikust "X" kuni puurimiskaevikuni "Y" paigaldada maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 (KPL228333) lahtisel meetodil. Trass - L=135m. Kaabli paigaldussügavus haljasalal min 0,7m.

Võsa eemaldada 17 m^2.

Taastada asfalttee 11 m^2

ETTEVAATUST!
KP maakaabli paigaldus kraavi.
Maakaabli paigaldussügavus kraavi põhjast min 1,0 m.

ETTEVAATUST!
KP maakaabli paigaldus kraavi.
Maakaabli paigaldussügavus kraavi põhjast min 1,0 m.

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Taastada:
asfalttee - 5 m^2
kruusatee - 7m^2.

Tohisoo1
Eesvoolu kaitservöönd ning rampa või kalda veekaitsevöönd

Alates puurimiskaevikust "Z" kuni AJ15679, paigaldada maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 (KPL228333) lahtisel meetodil. Trass - L=410m. Kaabli paigaldussügavus haljasalal min 0,7m, tee all min 1,0m.

Taastada kruusatee 2 m^2

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
KP maakaabli paigaldus kraavi.
Maakaabli paigaldussügavus kraavi põhjast min 1,0 m.

Puurimislõik Y-Z L=35m.
Ristumine sidetrassiga, raudteega.
(Vt ristmevälja joonis 009).

Olemasolev AJ Karkass:(Kohila) koos seadmete, tarvikutega demonteerida. Paigaldada asemele HEKA KAJ250. AJ tähis AJ15679. 100kVA trafo paigaldada uude alajaama. Taastada vana AJ tarbijate toited. **AJ ümbruses kaablite paigaldussügavused min 0,7m.**

Olemasolev F3 mast M1:
Paigaldada kaabel AXPK 4G120 (MPL423123) kuni AJ15679 F3.
L=7/18m.

Olemasolev F1 mast M1:
Paigaldada kaabel AXPK 4G120 (MPL423122) kuni AJ15679 F1.
L=3/14m.

Olemasolev F5 mast M1:
Paigaldada kaabel AXPK 4G120 (MPL423121) kuni AJ15679 F5.
L=6/17m.

IV etapis projekteeritud KP kaabel KPL228334 (Enersense AS, töö RP/24/014/4)

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

31701:001:0575
Kure tn 1a
31702:001:0680
Kure tn 1
31701:001:0415
Kallaste tee L6
31702:001:0480
Kure tn 28
31701:001:0723
Kallaste tee L1
31702:001:0520
Kure tn 36
31701:001:0020
Kallaste tee 2
31701:001:2510
Saia

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N D110mm, lahtine meetod
- Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 750N D160mm, lahtine meetod
- Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 1250N D160mm, kinnine meetod
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev drenaažitoru
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Projekteeritud komplektalajaam koos maanduskontuuriga
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-163
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Enne ehitustööde algust teavitada kinnistu omanikke ning taodelda tööde jaoks vajalikud load.

-Projektala läbib Tohisoo 1 piiranguvööndit. **Järgida Veeseaduses ja Maa- ja Ruumiameti kooskõlastuses toodud nõudeid ehitustöödel piiranguvööndites.**

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 14.01.2025 Töö nr: 12/02/7157
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parendamine III etapp, Kohila alev, Kohila vald, Raplamaa IP7157		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK1 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	