N
W
E
S

TINGMÄRGID
- Projekteeritud 1 x 10kV maakaabel 1250N torus
- Projekteeritud 1 x 10kV maakaabel 750N torus
- Projekteeritud 2 x 10kV maakaabel 750N torus
- Projekteeritud 10kV maakaabli jätkumuhv
- Projekteeritud 1 x 0,4kV maakaabel 750N torus
- Projekteeritud 0,4kV jaotuskilp
- Projekteeritud reservtoru
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Tööst väljaviidav 10kV maakaabel
- Kinnistupiir

maapind 47.91
kaas 47.91 Malm
põhi 46.59
rake 400/315 Plast
1 46.59 DE 160 PVC
2 46.59 DE 160 Pimeots

ETTEVAATUST
- *SADEVEETRUUP*
NB! Kaablid paigaldada ristumisel sadeveetruubiga vajadusel selle alt läbi, tagamaks kaablite paigalduse sügavuse min 1m.

ETTEVAATUST
- *MP MAAKAABEL*

Parma tee 2
71801:003:1072

Parma tee 3
71801:003:1073

Projekteeritud 0,4kV maakaabel (AJ14814 -> JK58824; Nr:MPL412022)
- *Maakaabel: AXPK4G240; L_{TRASS}=129m; L_{KAABEL}=144m*
- *Kaitsetoru: Ø110mm; 750N; L_{TRASS}=129m; L_{TORU}=138m*
- *Maakaabel koos 750N kaitsetoruga paigaldada lahtiselt min1,0m sügavusele*

Parma tee
71801:003:1074

2xØ110mm; 1250N kaitsetoru paigaldada 8,0m kinniselt 1,0m sügavuselt maapinnast

ETTEVAATUST
- *PERSPEKTIIVNE VEETORU (ca 1,5m maapinnast - Ø110mm)*
- *PERSPEKTIIVNE KANALISATSIOONITORU (toru põhi ca 46,10 ja toru peal ca 46,26 - Ø160mm)*
NB! Kaablid paigaldada ristumisel kõrgusele toru põhi 46,80, et jääks võimalus vee- ja kanalisatsioonitoru paigaldamiseks kaablite alt läbi.
NB! Enne kaablite paigaldust kutsuda kohale Parma tee kinnistu esindaja ning vajadusel täpsustada ristuvate trasside kõrgusi.

ETTEVAATUST
- *MP MAAKAABEL*
- *KP MAAKAABEL*

maapind 47.91
kaas 47.91 Malm
põhi 46.03
rake 560/500 Plast
1 46.03 DE 160 PVC
2 46.03 DE 160 PVC
3 46.03 DE 160 Pimeots

Uue-Lukusepa
71801:001:1744

Projekteeritud 0,4kV jaotuskilp (Nr:JK58824)
- *JK kilp: 4-fiidriline; Harju Elekter; I_n=400A*
- *JK kilbi kõrgusmärk 47,85 (EH-2000)*
- *JK kilp paigaldada olemasoleva kilbi asemele*
- *JK kilpi ühenda ringi kõik olemasolevad kaablid.*

Demonteeritav 0,4kV jaotuskilp (Nr:JK58824)
- *JK kilp: 3-fiidriline; Harju Elekter; I_n=400A*

ETTEVAATUST
- *VEETORU (toru põhi 45,86 - Ø110mm)*
- *KANALISATSIOONITORU (toru põhi 45,95 - Ø160mm)*
NB! Kaabel ja reservtoru paigaldada kaevust 0,5m kaugusele
NB! Kaabel ja reservtoru paigaldada ristumisel kõrgusele toru põhi 46,50

ETTEVAATUST
- *KANALISATSIOONIKAEV*
- *VEEKAEV*
NB! Kaabel ja reservtoru paigaldada kaevust 0,5m kaugusele

Uksnurme tee L5
71801:003:1075

Projekteeritud 10kV jätkumuhv JM2

Projekteeritud 10kV maakaabel (JM1 -> AJ14814; Nr:KPL223158)
- *AHXAMK-W-3x120+35Cu, L_{TRASS}=225m, L_{KAABEL}=242m*
- *Ø160mm, 1250N, L_{TRASS}=8m, L_{TORU}=8m*
- *Ø160mm, 750N, L_{TRASS}=217m, L_{TORU}=228m*
- *Kaabel koos kaitsetoruga paigaldada lahtiselt/kinniselt min1,0m sügavusele*

Projekteeritud reservtoru
- *Ø160mm, 1250N, L_{TRASS}=8m, L_{TORU}=8m*
- *Ø160mm, 750N, L_{TRASS}=86m, L_{TORU}=86m*
- *Reservtoru paigaldada lahtiselt/kinniselt min1,0m sügavusele*

11345 Rahula-Saku tee
71801:005:0651

ETTEVAATUST
- *MP MAAKAABEL*

Projekteeritud 10kV jätkumuhv JM1

11345 Rahula-Saku tee L1
71801:001:1745

11345 Rahula-Saku tee L2
71801:001:1746

Üksnurme tee

Projekteeritud 10kV maakaabel (JM2 -> AJ14814; Nr:16716)
- *AHXAMK-W-3x120+35Cu, L_{TRASS}=135m, L_{KAABEL}=147m*
- *Ø160mm, 750N, L_{TRASS}=135m, L_{TORU}=142m*
- *Kaabel koos kaitsetoruga paigaldada lahtiselt min1,0m sügavusele*

Kaljumetsa
71801:003:0602

Lukussepa tee 1a
71801:001:1717

Vahtramäe tee L2
71901:001:0335

Lukussepa tee
71801:001:1639

Vahtramäe tee 2
71901:001:0331

11345 Rahula-Saku tee
71801:003:1098

Üksnurme tee 11
71801:003:0283

Üksnurme tee 9
71901:001:0330

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Enefit Connect OÜ lähteülesandest nr: 447221.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geodeetilise alusplaani: koostaja - Geoalus OÜ; töö nr - 23-G133; kuupäev - 05.07.2023.a.
3) Maakaablite paigaldamisel lähtuda Saku valla kaevetööde eeskirjast (Saku Vallavolikogu määrus nr: 6, kehtiv 11.06.2009).
4) Maakaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
5) Maakaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
6) Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis 002).
7) Seadmete paigaldamistel lähtuda vastava seadme paigaldusjoonisest (Vt. Joonis 004).
8) Seadmete maanduspaigaldiste ehitamisel lähtuda vastava seadme paigaldusjoonisest (Vt. Joonis 005).

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5349 1419 e-mail: indrek.kaarmae@gmail.com	Kuupäev: 24.10.2023 Töö nr: LR8594 Joon nr: 001 (LEHT-1) Mõõtkava: M1:500 (A2)
Töö nimetus: Üksnurme tee ja Parma tee kinnistute liitumine elektrivõrguga Aadress: Saku alevik, Saku vald, Harju maakond		Projekteerija: Indrek Kaarmäe Kontrollija: Jaanus Kaldoja	
Joonise nimetus: Asendiplaan			