DO NOT SCALE FROM THIS DRAWING

Tingmärgid / Legend:

		RBR-Type_number in BIM model
XW2 — Proj. keskpinge maakaabel (x-kaablite arv)	Des. medium voltage earth cable (x number of cables)	ELC-0013
XW1 — Proj. madalpinge maakaabel (x-kaablite arv)	Des. low voltage ground cable (x number of cables)	ELC-0007
Proj. maanduskontuur	Des. earthing contour	N/A
Proj. jätkumuhv madalpinge maakaabilile	Des. cable joint for low-voltage ground cable	N/A
Proj. madalpinge/keskpinge märketulp	Des. low voltage/medium voltage marking post	ELC-0006
Proj. puitmast	Des. wooden mast	ELC-0004, ELC-0005
Proj. tugi	Des. mast support	ELC-0002, ELC-0003
Demonteeritav õhuliin/maakaabel	Demountable overhead line/ground cable	N/A
Demonteeritav objekt	Demountable object	N/A
Proj. kaablikaitsetoru	Des. protection pipe	ELC-0009, ELC-0010
Proj. suundpuurimine	Des. directional drilling	ELC-0011, ELC-0012, ELC-0014
Proj. suundpuurimise stardi-/lõppkaevik	Des. directional drilling start/end trench	N/A
Proj. jaotuskilbi ümbertõstmine	Des. relocation of the distribution board	ELC-0001
Kilpide reaalsuurused	Actual sizes of shields	N/A
Haljasala taastamine	Restoration of green area	N/A

Märkused:
1. Keskpinge kaablid paigaldada kogu ulatuses Ø160 750N kaitsetorusse, kui ei ole näidatud teisiti.
2. Madalpinge kaablid paigaldada kogu ulatuses Ø110 750N kaitsetorusse, kui ei ole näidatud teisiti.
3. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada kaabeltrassid risttumisel tugimaanteega ≥1,5m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m sügavusele ümbritsevast maapinnast. Muudes kohtades ≥1,0m sügavusele.
4. KOV asustusüksustel paigaldada kaabeltrassid sõidutee all ≥1,0m sügavusele. Muudes kohtades ≥0,7m sügavusele.
5. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
6. Tehnoloogiliste abikaevikute suurused täpsustada ehituseküigus sõltuvalt vajadusele.

Notes:
1. Install medium valtage cables in Ø160 750N protection pipe, unless noted otherwise.
2. Install low valtage cables in Ø110 750N protection pipe, unless noted otherwise.
3. Install cable lines at the crossing in the area of the Transport Board with supporting road to a depth of ≥1,5m below the roadway, closer than 1,0m from the slope of the embankment ≥1,2m deep from the surrounding ground. In other places, to a depth of ≥1,0m.
4. Local government settlement units must install cable lines below the road to a depth of ≥1,0m. In other places, to a depth of ≥0,7m.
5. If necessary, support the walls of the technological auxiliary trench with retaining walls and support the routes in the trenches.
6. The sizes of the technological auxiliary pits must be specified during the construction process, depending on the need.

Proj. tõsta puitmast M10 / Des. wooden mast M10 with support / H_mast from ground = 9[m]

Proj. MP kaabellini MPL369842 kaitsetorus Ø110 750N / Des. LV cable line MPL369842 in protective tube Ø110 750N / AXPK 4G120 / L_measured = 71[m] / L_calculated = 86[m]

Ol.olev mast M1 / Exst. mast M1

2x Ø110 1250N L_measured = 2x6[m] / Paigaldussügavus min 1,5m sõidutee kattest / Installation depth min 1,5m from the road surface

Taastada ühendus tarbijakaablite ja umbertõstetava jaotuskilbi vahel / Restore the connection between consumer cables and relocatable distribution board 28590JK

Tõsta ümber ol olev jaotuskilp 28590JK Sepa kinnistule külgeläuli võrkvalaga, mis asub täpselt kinnistu piiril. Kilbi ülaserga külg peab olema suunatud ida poole. Relocate the exist. distribution board 28590JK to Sepa property boundary line on the side of the fence, which is located exactly on the property boundary line. The side of the switchboard with the door must face the fence. Make an opening in the fence for servicing the shield. Reinforce the fence with support beams around the opening.

Proj. jätkumuhv ol oleva kaabelliini (28590JK-F1) ühendamiseks kuni ümbertõstetava jaotuskilbini AXPK 4G95 kaabel. Des. cable joint for extending the exist. cable line (28590JK-F1) up to relocatable distribution board using AXPK 4G95 cable in protective tube Ø110 750N. / L_measured = 1[m] / L_calculated = 3[m]

Ol.olev MP kaabellini (28590JK-F1) / Exst. LV cable line (28590JK-F1)

Tehk pinnamuhv / Make a blind dreave

Demonteerida 0,4 kV õhuliin koos masidega M1-M4 / Remove 0,4 kV overhead line with masts M1-M4 / L_measured = 135[m]

Proj. KP kaabellini KPL208463 kaitsetorust Ø160 750N / Des. MV cable line KPL208463 in protective tube Ø160 750N / AHXAMK-W 20 (24) kV 3x120+35 / L_measured = 176[m] / L_calculated = 197[m]

Ol.olev alajaam 'Margot' / Exst. substation 'Margot'

Ajutine ümbersõidutee / Ajutise re´ti rekonstrueerimise / Temporary bypass during reconstruction of state road no. 15

2x Ø110 1250N + Ø160 1250N / L_measured = 3x11[m]

Paigaldada uus toega puitmast mast M4 asemel / Install new wooden mast with support instead of mast M4 / Des. MP kaabellini MPL368873 kaitsetorus Ø110 750N / Des. LV cable line MPL368873 in protective tube Ø110 750N / AXPK 4G120 / L_measured = 220[m] / L_calculated = 250[m]

Suundpuurimine (vaata profiil 'A') / Closed method (see profile 'A') / Ø110 SN30 + Ø160 SN30: L_measured = 273[m]

Proj. MP kaabellini MPL369839 kaitsetorus Ø110 750N / Des. LV cable line MPL369839 in protective tube Ø110 750N / AXPK 4G120 / L_measured = 70[m]

Suundpuurimine (vaata profiil 'B') / Closed method (see profile 'B') / Ø110 1250N: L_measured = 42[m]

Proj. KP kaabellini KPL208222 kaitsetorus Ø160 750N / Des. MV cable line KPL208222 in protective tube Ø160 750N / AHXAMK-W 20 (24) kV 3x120+35 / L_measured = 243[m]

Demonteerida 10 kV õhuliin koos masidega M10-M15 / Remove 10 kV overhead line with masts M10-M15 / L_measured = 327[m]

Paigaldada uus toega puitmast mast M15 asemel / Install new wooden mast with support instead of mast M15 / H_mast from ground = 9[m]

Vabaõhk 66801:001:1933

Sepa 66801:001:1896

Jõus-Mallavere 37501:001:2185

MUUDATUSED / REVISIONS				
No/No	Kuupäev/Date	Kirjeldus / Description	Koostaja / Originator	Kontrollija / Checker
001	06/08/2024		A. Klibanov	A. Klibanov
002	27/03/2025		A. Klibanov	A. Klibanov

Kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa ühendamise rahastu / Co-financed by the Connecting Facility of the European Union

PROJEKT / PROJECT: LEPINGU NR / CONTRACT NO. 2024-K016

Rail Baltica
RB Raplamaa põhitrassi raudteetearistu II etapp / Stage II of railway infrastructure of the RB main line in Rapla County

ARHIIVI NR / ARCHIVE NO.

TELLIJA / CLIENT: Rail Baltic Estonia OÜ, Veekpõnni 2/1, 10138 Tallinn, Estonia, Reg.no. 12734109

ALLTÖÖVÕTJA / SUB-CONTRACTOR: Reaalprojekt OÜ, Tallinna 45, 71008 Viljandi, Estonia, Reg.no. 10765904

TÖÖVÕTJA / CONTRACTOR: Verston, VERSTON EESTI OÜ, Sepise 7, 11415 Tallinn, Estonia, Reg.no. 11947047

KUUPÄEV / DATE	MÕÕTKAVA / SCALE	FORMAAT / PAPER SIZE
27/03/2025	1:500	A1

DRAWING STATUS: TP / DTD

	NIMI / NAME	ALLKIRI/SIGNATURE	KUUPÄEV/DATE
KOOSTAJA / ORIGINATOR	A. Klibanov		27/03/2025
KONTROLLIJA / CHECKER	A. Klibanov		27/03/2025
LEIENDAJA / REVIEWER	T. Sadam		27/03/2025
KINNITAJA / APPROVER	A. Magi		27/03/2025

JOONISE NIMETUS / DRAWING TITLE: Asendiplaan / Plan

PROJEKTI KOOD / PROJECT CODE			ASUKOHT / LOCATION		ERIOSA / DISCIPLINE CODE		
PROJEKTI ID / PROJECT ID	LÕIGU ID / SECTION ID	ALAJÕGU ID / SUB-SECTION ID	OSAVÄLISTEEN / LOCATION	TSOONI / ZONE	ASUKOHT / LOCATION	RBR KOOD / RBR CODE	KOHALIK KOOD / LOCAL CODE	STAADIUM / PROJECT STAGE
RBDTD-EE	DS1	DPS2	OU1130	ZZ	0003	ED	EL	TP/DTD

LEHE PEALKIRI / SHEET NAME: RBDTD-EE-DS1-DPS2_VER_OU1130-ZZ_0003_D1_ED-EL_DTD_004001

LEHE NUMBER / SHEET NUMBER: 1

REVISJON / REVISION: 002