31701:001:2054
Tallinna–Rapla raudtee 7112

31701:001:2259
Sõeru

31701:001:2315
Urge tee 12

Dem.
M8

Proj. jaotuskilp JK66623
Maandus

NB! Ettevaatust,
elektrikaabel
(tarbija, orient.)

Proj. kaitsetoru
MP: PEØ160; 750N; L=28 m
- sõgavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
- plan. tee all sõgavusel 54,30

NB! Ettevaatust,
sidekaabel (kasutusest väljas)

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413639; AL 4x120 mm²
(JK66623 - LK223108)
L= 101/110 m (trass/kaabel)

Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=74 m
- sõgavusel 0,7 m toru pealt

PEØ110; 1250N; L=19 m
- kinnisel meetodil
- sõgavusel 1,0 m kraavi põhjast

Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=8 m
- sõgavusel 0,7 m toru pealt

56.38
55.23–55.14
ø400PL

Kohila Maja OÜ

Elaso

Kraav

Elektrilevi OÜ
>1kV

Dem.
M7

31701:001:2316
Tallinna–Rapla raudtee 360

Proj. reservtoru; D - E
PEØ160; 750N
PEØ160; 30SN (30 kN)
Kokku L=300 m
- sõgavusel = paralleelne kaabel
- paigaldusvils = paralleelne kaitsetoru

MP: PEØ160; 30SN (30 kN); L=60 m
- kinnisel meetodil
- sõgavusel vt. joonis TR1141-4

56.67
53.47–53.45
ø1000Bet

Dem.
M6

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413637; AL 4x240 mm²
(JK66622 - JK66623)
L= 303/320 m (trass/kaabel)

Proj. kaitsetoru
MP: PEØ160; 750N; L=215 m
- sõgavusel vastavalt vertikaalplaneeringule

31701:001:2053
Toome

Proj. reservtoru; D - E
PEØ160; 750N
PEØ160; 30SN (30 kN)
Kokku L=300 m
- sõgavusel = paralleelne kaabel
- paigaldusvils = paralleelne kaitsetoru

PP1
55.243

Dem.
M5

31701:001:2219
Kohila liiklussõlm 400

Dem.
M4

Urge tee

A

Telia Eesti AS

Elektrilevi OÜ
>1kV

Dem.
M3

31701:001:2218
Välke–Härjaoja

Proj. liitumiskilp LK223106
PK: 3x10A, ol.olev arvesti, (Tänavavalgustus)
Maandus
Proj. kaitsetoru tarbija kaablile
PEØ50; 450N; L=2 m

Proj. jaotuskilp JK66622
Maandus

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413631; AL 4x120 mm²
(JK66622 - ÕL M12)
L= 45/60 m (trass/kaabel)

0,4 kV õhuliin
AMKA 3x70+95

Proj. kaitsetoru
MP: PEØ110; 750N; L=45 m
- sõgavusel vastavalt vertikaalplaneeringule

31701:001:2297
Härjaoja parkla

31701:001:2298
Kohila liiklussõlm 410

Dem.
M2

Proj.
M12

Elektrilevi OÜ
>1kV

Kohila Maja OÜ

31701:001:2315
Urge tee 12

Elaso

Telia Eesti AS

ø400PL
56.33
55.38

Dem.
M12

Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=45 m
- sõgavusel vastavalt vertikaalplaneeringule

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413626; AL 4x240 mm²
(AJ "Härjaoja" F2 - JK66622)
L= 97/110 m (trass/kaabel)

NB! Ettevaatust,
sidetrass (ELA SA)

NB! Ettevaatust,
sidekaabel (Telia)

Mp.vin 6,3 qp

Dem.
M1

Oi. olev tarbija kaabel (orient.)
Tarbija klp (tänavavalgustus)

Dem. liitumiskilp mastil
133497LK (arvesti uude klpi)

NB! Ettevaatust,
survekanalisatsioon

MP: PEØ160; 1250N; L=37 m
- kinnisel meetodil
- sõgavusel vt. joonis TR1141-4

Dem. 0,4 kV õhuliin
AMKA 3x70+95
(M1 - M2)
L=114 m (trass)

Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=14 m
- sõgavusel 0,7 m toru pealt

Oi. olev mastalajaam
"Härjaoja"; 50 kVA

NB! Ettevaatust,
10 kV elektrikaabel

Mastalajaama mast õiguda

NB! Ettevaatust,
sidekaabel

31701:002:0435
Härjaoja tee

31701:002:0432
Urge tee 11

Urge tee

A

Elaso

31701:002:0433
Uus–Härjaoja

PP1
56.14

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413639; AL 4x50 mm²
(AJ "Härjaoja" F2 - LK223105)
L= 42/56 m (trass/kaabel)

Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=42 m
- sõgavusel 1,0 m

Proj. liitumiskilp LK223105
PK: 3x32A, ol.olev arvesti, (Uus-Härjaoja)
Maandus, pot. ring
Proj. kaitsetoru tarbija kaablile
PEØ50; 450N; L=2 m
Taastada tarbija ühendus

56.77
55.72–55.62
ø400 plast

Dem.
M1

NB! Ettevaatust,
elektrikaabel
(tarbija, orient.)

Kuur

Kuur

Tiik

Kraav

Kraav

N
W
E
S

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Projekt: Elektrilevi OÜ elektrivõrgu ümberehitus Härjaoja tee piirkonnas (OÜ Rail Baltic Estonia) Kohila alev ja Urge küla, Kohila vald, Rapla maakond | | | Tellija: Elektrilevi OÜ | | |
| Joonis: Asendiplaan | | | Joonise nr: TR1141-1 | | |
| DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ihnuse 3, 50412 Tartu info@draftit.ee | Projekteeris | Mikk Reiter Tel. 5348 2352 | Mõõtkava | 1:500 | Leht 4 / Lehti 7 |
| | Kontrollis | Aro Kivisild | Staadium | Tööprojekt | |