M16
M15
M14
31701:001:2054
Tallinna–Rapla raudtee 7112
31701:001:2259
Sõeru
31701:001:2315
Uue tee T2
31701:001:2316
Kohila–Uuemõisa tee 350
31701:001:2053
Toome
31701:001:2219
Kohila liiklussõlm 400
31701:001:2218
Välike–Härjaoja
31701:001:2297
Härjaoja parkla
31701:001:2298
Kohila liiklussõlm 410
31701:002:0435
Härjaoja tee
31701:002:0432
Urge tee T1
31701:002:0433
Uus–Härjaoja
Proj. liitumiskilp LK223106
PK 3x10A, ol.olev arvesti, (Tänavavalgustus)
Maandus
Proj. kaitsetoru tarbija kaabille
PE050; 450N; L=2 m
Proj. jaotuskilp JK66622
Maandus
Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413631; AL 4x120 mm²
(JK66622 - ÕL M12)
L= 45/60 m (trass/kaabel)
0,4 kV õhuliin
AMKA 3x70+95
Proj. kaitsetoru
MP: PEØ110; 750N; L=45 m
- sõgavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
Proj.
M12
Dem.
M12
Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=45 m
- sõgavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413626; AL 4x240 mm²
(AJ "Härjaoja" F2 - JK66622)
L= 97/110 m (trass/kaabel)
NB! Ettevaatust,
sidekaabel (Telia)
NB! Ettevaatust,
sidetrass (ELA SA)
Proj. reservtoru; D - E
PEØ160; 750N
PEØ160; 30SN (30 kN)
Kokku L=300 m
- sõgavusel = paralleelne kaabel
- paigaldusvils = paralleelne kaitsetoru
Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413637; AL 4x240 mm²
(JK66622 - JK66623)
L= 303/320 m (trass/kaabel)
Proj. kaitsetoru
MP: PEØ160; 750N; L=215 m
- sõgavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
Dem.
M5
Dem.
M4
Dem.
M3
Dem.
M2
Dem.
M1
Dem.
M6
Dem.
M7
Dem.
M8
Proj. jaotuskilp JK66623
Maandus
NB! Ettevaatust,
elektrikaabel
(tarbija, orient.)
Proj. kaitsetoru
MP: PEØ160; 750N; L=28 m
- sõgavusel vastavalt vertikaalplaneeringule
- plan. tee all sõgavusel 54,30
NB! Ettevaatust,
sidekaabel (kasutusest väljas)
Proj. reservtoru; D - E
PEØ160; 750N
PEØ160; 30SN (30 kN)
Kokku L=300 m
- sõgavusel = paralleelne kaabel
- paigaldusvils = paralleelne kaitsetoru
MP: PEØ160; 30SN (30 kN); L=60 m
- kinnisel meetodil
- sõgavusel vt. joonis TR1141-4
Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413639; AL 4x120 mm²
(JK66623 - LK223108)
L= 101/110 m (trass/kaabel)
Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=74 m
- sõgavusel 0,7 m toru pealt
PEØ110; 1250N; L=19 m
- kinnisel meetodil
- sõgavusel 1,0 m kraavi põhjast
Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=8 m
- sõgavusel 0,7 m toru pealt
Oi. olev tarbija kaabel (orient.)
Tarbija klp (tänavavalgustus)
Dem. liitumiskilp mastil
133497LK (arvesti uude klpi)
NB! Ettevaatust,
survekanalisatsioon
MP: PEØ160; 1250N; L=37 m
- kinnisel meetodil
- sõgavusel vt. joonis TR1141-4
Dem. 0,4 kV õhuliin
AMKA 3x70+95
(M1 - M2)
L=114 m (trass)
Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=14 m
- sõgavusel 0,7 m toru pealt
Oi. olev mastalajaam
"Härjaoja"; 50 kVA
NB! Ettevaatust,
10 kV elektrikaabel
Mastalajaama mast õiguda
NB! Ettevaatust,
sidekaabel
NB! Ettevaatust,
elektrikaabel
(tarbija, orient.)
Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413639; AL 4x50 mm²
(AJ "Härjaoja" F2 - LK223105)
L= 42/55 m (trass/kaabel)
Proj. kaitsetoru
PEØ110; 750N; L=42 m
- sõgavusel 1,0 m
Proj. liitumiskilp LK223105
PK: 3x32A, ol.olev arvesti, (Uus-Härjaoja)
Maandus, pot. ring
Proj. kaitsetoru tarbija kaabille
PE050; 450N; L=2 m
Taastada tarbija ühendus
TRANSMITTER BUR
WORK LIMIT
N
W
E
S

Projekt: Elektrilevi OÜ elektrivõrgu ümberehitus Härjaoja tee piirkonnas (OÜ Rail Baltic Estonia) Kohila alev ja Urge küla, Kohila vald, Rapla maakond			Tellija: Elektrilevi OÜ		
Joonis: Asendiplaan			Joonise nr: TR1141-1		
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 16201535 Imbi tn 8, 50412 Tartu info@draft.ee	Projekteeris	Mikk Reiter Tel. 5348 2352			
	Kontrollis	Aro Kivisild	Mõõtkava 1:500	Leht	Lehti
			Staadium Tööprojekt	5	7