86301:001:0492
Palatu–Kõrtsi

86301:001:0493
Murrimetsa

86301:007:0062
19101 Audru–Tõstamaa–Nurmsi tee

86301:006:0053
19133 Kulli–Matsi tee

86301:001:0411
Kõrtsi

86301:001:0410
Lauda

86301:007:0130
Palatu–Kõrtsi

86301:006:0141
Palatu–Kõrtsi

X = 6470050
Y = 489350

X = 6469850
Y = 489350

X = 6469800
Y = 489300

Mast nr. 126
Mast nr. 127
Mast nr. 128
Mast nr. 129
Mast nr. 130
Mast nr. 174
Mast nr. 173
Mast nr. 1
Mast nr. 1a

2xPVC Ø160 750N, L=2x9m
Kinnisel neetosal
2xPEH Ø160 1250N, L=2x16m

Ristumine 19133 Kulli-Matsi teega, 0,1 km
Kulli-Matsi tee

Sisenemine 19133 Kulli-Matsi teele, 0,01 km
Sisenemine 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi teele, 51,14 km
Sisenemine 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi teele, 50,97 km
Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee

Lukusepik

Demonteeritav KP õhuliin AS-35
mastide nr 129 ja 126 vahel, L=168m.

Demonteeritav KP õhuliin AS-50
mastide nr 130 ja 129 vahel, L=18m.

Demonteeritav KP õhuliin AS-50
mastide nr 130 ja 174 vahel, L=23m.

Demonteeritav KP õhuliin AS-50
mastide nr 130 ja 1 vahel, L=27m.

Demonteeritav KP õhuliin AS-35
mastide nr 8 ja 1 vahel, L=554m.
Mastid alles jätta.

Projekteeritav MP õhuliin AMKA
3x120+95, L=554m

Demonteeritav KP õhuliin AS-35
mastide nr 173 ja 174 vahel, L=54m.

Nr. AJ9245
VM630, 100 kVA

Nr. 130860
Jõukaabel 3x120+35, L=305m
Nr. 130863
Jõukaabel 3x120+35, L=305m

Nr. 130866
AXPK4G120, L=102m

Nr. 130865
Jõukaabel 3x120+35, L=7m

Nr. 130869
AXPK4G120, L=48m

2xPVC Ø160 750N, L=2x277m

PEH Ø110 1250N, L=11m
Kinnisel neetosil

PVC Ø110 450N, L=6m

PVC Ø110 450N, L=6m

Lahkliigiti mastitt demonteerida

Palu KTP alajaan demonteerida

Fiider F1 täitelõn ühendada
Ümber fiider F2 masti nr. 1

Tähistused

- XW1 — Projekteeritav MP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
- XW2 — Projekteeritav KP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
- Projekteeritav MP õhuliin
- Projekteeritav mast
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav tugi
- Demonteeritav objekt
- Projekteeritav toru
- Raieala
- Puurimis/vastuvõtmisauk
- Projekteeritav komplektalajaam
- Projekteeritav tõmmits

Märkused:
1. Aluslaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 2845G, 2019 november.
3. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
4. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
5. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Projekt	Varbla KP fiidri rek, Lääneranna vald, Pärnumaa					Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektrivõrgu plaan				Joonise nr	IS3106-1-16	
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteerija	Keio Altoja			Tel. 53426415	Mõõtkava	M 1:500	
	Projektijuht	Keio Altoja				Staadium	Tööprojekt	
	Kontrollija					Keel EST	Leht 1	Lehti 1